



Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Universidad
Complutense de Madrid

Facultad de
Informática

Prototipo de jabalina sensorizada

Andrei Braic

Director/a: JOSE SANCHEZ MORENO

Co-director/a: DAVID MORENO SALINAS
JACOBO SAEZ VALIENTE

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Ingeniería de Sistemas y Control

2024/2025

JUNIO 2025



Universidad Nacional
de Educación a Distancia

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática



Universidad
Complutense de Madrid

Facultad de
Informática

Prototipo de jabalina sensorizada

Proyecto tipo A: Proyecto específico propuesto por un profesor

Andrei Braic

Director/a: JOSE SANCHEZ MORENO

Co-director/a: DAVID MORENO SALINAS
JACOBO SAEZ VALIENTE

Trabajo de Fin de Máster

Máster Universitario
en Ingeniería de Sistemas y Control

Autorización

Autorizamos a la Universidad Complutense y a la UNED a difundir y utilizar con fines académicos, no comerciales y mencionando expresamente a sus autores, tanto la memoria de este Trabajo Fin de Máster, como el código, la documentación y/o el prototipo desarrollado.

Firmado: Andrei Braic



Firma del alumno

Resumen

El análisis biomecánico en el deporte, y específicamente en el lanzamiento de jabalina, es crucial para la optimización del rendimiento y la prevención de lesiones. Sin embargo, las herramientas tradicionales suelen ser costosas y de difícil acceso para el entrenamiento diario. Este Trabajo de Fin de Máster aborda esta problemática mediante el diseño y desarrollo de un prototipo de jabalina sensorizada de bajo costo. El sistema se fundamenta en la integración de una Unidad de Medida Inercial (IMU), compuesta por un acelerómetro/giroscopio (ICM20649) y un magnetómetro (LIS3MDL), directamente en la jabalina, controlada por un microcontrolador ESP32S3.

Los objetivos principales incluyen la selección e integración de componentes electrónicos de bajo costo, la adquisición y sincronización de datos inerciales y magnéticos, y la implementación de algoritmos de fusión de datos, como el filtro Madgwick, para una estimación precisa de la orientación de la jabalina en tiempo real.

Una característica distintiva del proyecto es el desarrollo de un servidor web embebido en el ESP32S3, que permite al usuario conectarse mediante un smartphone o cualquier dispositivo con Wi-Fi para visualizar los registros de lanzamientos, descargar los datos en formato CSV y generar informes en PDF con gráficas relevantes de los parámetros biomecánicos. El diseño del hardware abarca desde la creación de una placa de circuito impreso (PCB) optimizada hasta un soporte impreso en 3D para alojar la electrónica dentro de la jabalina. El software, desarrollado en el entorno Arduino, gestiona la lectura de sensores, la fusión de datos, el almacenamiento, la interfaz de usuario, y el servidor web.

Este prototipo busca facilitar el acceso al análisis biomecánico en el lanzamiento de jabalina, ofreciendo una herramienta práctica y accesible para que atletas y entrenadores puedan obtener feedback inmediato y optimizar sus sesiones de entrenamiento.

Palabras clave: Jabalina Sensorizada, Análisis Biomecánico, Unidad de Medida Inercial (IMU), ESP32, Fusión de Datos, Filtro Madgwick, Monitorización Deportiva, Prototipo de Bajo Costo, Visualización de Datos, Deporte y Tecnología.

Abstract

Biomechanical analysis in sports, specifically in javelin throwing, is crucial for performance optimization and injury prevention. However, traditional tools are often expensive and difficult to access for daily training. This Master's Thesis addresses this issue through the design and development of a low-cost sensorized javelin prototype. The system is based on the integration of an Inertial Measurement Unit (IMU), composed of an accelerometer/-gyroscope (ICM20649) and a magnetometer (LIS3MDL), directly into the javelin, controlled by an ESP32S3 microcontroller.

The main objectives include the selection and integration of low-cost electronic components, the acquisition and synchronization of inertial and magnetic data, and the implementation of data fusion algorithms, such as the Madgwick filter, for an accurate real-time estimation of the javelin's orientation.

A distinctive feature of the project is the development of an embedded web server on the ESP32S3, which allows the user to connect via a smartphone or any Wi-Fi-enabled device to view launch records, download data in CSV format, and generate PDF reports with relevant biomechanical parameter graphs. The hardware design ranges from the creation of an optimized printed circuit board (PCB) to a 3D-printed support to house the electronics within the javelin. The software, developed in the Arduino environment, manages sensor reading, data fusion, storage, the user interface, and the web server.

This prototype aims to facilitate access to biomechanical analysis in javelin throwing, offering a practical and accessible tool for athletes and coaches to obtain immediate feedback and optimize their training sessions.

Keywords: Sensorized Javelin, Biomechanical Analysis, Inertial Measurement Unit (IMU), ESP32, Data Fusion, Madgwick Filter, Sports Monitoring, Low-Cost Prototype, Data Visualization, Sports Technology.

Glosario

ADC Convertidor Analógico-Digital (Analog-to-Digital Converter). Componente que convierte una señal analógica en una señal digital que puede ser procesada por un microcontrolador.

AHRS Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (Attitude and Heading Reference System). Sistema que proporciona estimaciones de la orientación (actitud) y la dirección (rumbo) de un objeto.

AP Punto de Acceso (Access Point). Dispositivo que crea una red de área local inalámbrica (WLAN).

BMS Sistema de Gestión de Batería (Battery Management System). Circuito electrónico que gestiona una batería recargable, protegiéndola y optimizando su rendimiento.

CAD Diseño Asistido por Computadora (Computer-Aided Design). Uso de software para crear, modificar, analizar u optimizar un diseño.

CSV Valores Separados por Comas (Comma-Separated Values). Formato de archivo simple para almacenar datos tabulares.

DMP Procesador de Movimiento Digital (Digital Motion Processor). Un procesador integrado en algunos IMUs que puede ejecutar algoritmos complejos de procesamiento de movimiento.

EEPROM Memoria de Solo Lectura Programable y Borrable Eléctricamente (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Tipo de memoria no volátil utilizada para almacenar pequeñas cantidades de datos persistentes.

ESP32 Serie de microcontroladores de bajo costo y bajo consumo con Wi-Fi y Bluetooth integrados, desarrollados por Espressif Systems.

FIFO Primero en Entrar, Primero en Salir (First-In, First-Out). Método de organización y manipulación de un búfer de datos.

FSR Rango de Escala Completa (Full-Scale Range). El rango máximo de valores que un sensor puede medir.

GPS Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System).

GRV Vector de Rotación para Juegos (Game Rotation Vector). Un tipo de dato proporcionado por algunos DMP que estima la orientación del dispositivo optimizado para aplicaciones de juegos.

HTML Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HyperText Markup Language). Lenguaje estándar para crear páginas web.

HTTP Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HyperText Transfer Protocol). Protocolo de aplicación para sistemas de información distribuidos y es la base de la comunicación de datos para la World Wide Web.

I2C Circuito Interintegrado (Inter-Integrated Circuit). Bus de comunicación serie síncrono, bidireccional, que utiliza dos líneas (SDA y SCL) para conectar periféricos de baja velocidad.

IA Inteligencia Artificial. Campo de la informática dedicado a la creación de sistemas que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.

IAAF Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (International Association of Athletics Federations), actualmente conocida como World Athletics.

IMU Unidad de Medida Inercial (Inertial Measurement Unit). Dispositivo electrónico que mide y reporta la fuerza específica, la velocidad angular y, a veces, la orientación de un cuerpo.

IRAM_ATTR Atributo utilizado en la programación del ESP32 para indicar que una función debe ser colocada en la RAM de instrucciones (IRAM) para una ejecución más rápida.

ISR Rutina de Servicio de Interrupción (Interrupt Service Routine). Bloque de código que se ejecuta cuando se produce una interrupción de hardware o software.

JS JavaScript. Lenguaje de programación de alto nivel, utilizado principalmente para crear interactividad en páginas web.

JSON Notación de Objetos de JavaScript (JavaScript Object Notation). Formato ligero de intercambio de datos.

LP Bajo Consumo (Low-Power). Se refiere a modos de operación o componentes diseñados para minimizar el consumo de energía.

LSB Bit Menos Significativo (Least Significant Bit). En un número binario, es el bit que tiene el menor valor.

MARG Magnético, Tasa Angular y Gravedad (Magnetic, Angular Rate, and Gravity). Se refiere a sistemas de sensores que utilizan magnetómetros, giroscopios y acelerómetros.

mDNS DNS Multidifusión (Multicast DNS). Protocolo que permite la resolución de nombres de host en redes locales pequeñas sin necesidad de un servidor DNS centralizado.

MEMS Sistemas Microelectromecánicos (Micro-Electro-Mechanical Systems). Tecnología de dispositivos microscópicos, utilizada en la fabricación de sensores modernos.

MIMU Unidad de Medición Magnética e Inercial (Magnetic and Inertial Measurement Unit). Una IMU que incluye explícitamente un magnetómetro.

ODR Tasa de Datos de Salida (Output Data Rate). Frecuencia a la que un sensor produce nuevas lecturas.

PCB Placa de Circuito Impreso (Printed Circuit Board). Placa utilizada para conectar eléctricamente y soportar mecánicamente componentes electrónicos.

PDF Formato de Documento Portátil (Portable Document Format). Formato de archivo para presentar documentos de manera independiente del software, hardware y sistemas operativos.

PETG Tereftalato de Polietileno modificado con Glicol (Polyethylene Terephthalate Glycol-modified). Tipo de plástico comúnmente utilizado en la impresión 3D.

PSRAM RAM Pseudoestática (Pseudo Static RAM). Tipo de RAM dinámica que incluye circuitería de refresco en el propio chip.

RTC Reloj en Tiempo Real (Real-Time Clock). Circuito integrado que mantiene la hora y fecha actuales.

RTTTL Lenguaje de Transferencia de Texto para Tonos de Llamada (Ring Tone Text Transfer Language). Formato para especificar melodías simples.

RV Vector de Rotación (Rotation Vector). Un tipo de dato que representa la orientación de un dispositivo como una combinación de un ángulo y un eje de rotación.

SCL Reloj Serie (Serial Clock). Línea de señal utilizada en buses de comunicación serie como I2C para sincronizar la transferencia de datos.

SDA Datos Serie (Serial Data). Línea de señal utilizada en buses de comunicación serie como I2C para la transferencia de datos.

SMA Conector SubMiniatura versión A (SubMiniature version A Connector). Tipo de conector coaxial de radiofrecuencia utilizado para antenas.

SMD Detección de Movimiento Significativo (Significant Motion Detection). Característica de algunos sensores para detectar cuando ocurre un movimiento que excede un cierto umbral.

SPI Interfaz de Periféricos Serie (Serial Peripheral Interface). Bus de comunicación serie síncrono, full-duplex, para conectar periféricos de alta velocidad.

TEX Sistema de composición de textos, formado mayoritariamente por macros en TEX, que permite crear diferentes tipos de documento con una alta calidad tipográfica.

UI Interfaz de Usuario (User Interface). Medio a través del cual un usuario interactúa con una máquina, dispositivo o software.

USB Bus Serie Universal (Universal Serial Bus). Estándar industrial para cables, conectores y protocolos de comunicación entre dispositivos.

VDD Tensión de alimentación positiva en circuitos electrónicos.

VFS Sistema de Archivos Virtual (Virtual File System). Capa de abstracción sobre un sistema de archivos más concreto.

Wi-Fi Tecnología de red inalámbrica que permite a los dispositivos conectarse a Internet o entre sí de forma inalámbrica.

ZRO Salida a Tasa Cero (Zero-Rate Output). La lectura de un giroscopio cuando no está experimentando ninguna rotación.

Índice general

Glosario IX

1. Introducción 1

1.1. Motivación 1
1.2. Propuesta y objetivos 2
1.3. Estructura del documento 2

2. Estado del Arte 5

2.1. Introducción al Análisis Biomecánico en el Lanzamiento de Jabalina 5
2.1.1. Parámetros Biomecánicos Clave 5
2.2. Evolución de las Tecnologías de Medición en la Biomecánica del Lanzamiento de Jabalina 8
2.2.1. Sistemas Ópticos de Captura de Movimiento 8
2.2.2. Análisis de Video Convencional y Basado en Marcadores 8
2.2.3. Implantación de los Sensores Inerciales (IMUs) 9
2.3. Unidades de Medición Inercial (IMUs) para la Biomecánica Deportiva 9
2.3.1. Ventajas de los IMUs en el Análisis del Movimiento Humano 9
2.3.2. Desafíos y Limitaciones de los IMUs 10
2.4. Jabalinas Sensorizadas: Diseños y Aplicaciones Actuales 12
2.4.1. Estudios Pioneros en la Instrumentación de Jabalinas con IMUs . . . 12
2.4.2. Desarrollo de Prototipos de Jabalinas Sensorizadas para Análisis y Retroalimentación 12
2.4.3. Consideraciones de Diseño para Jabalinas Sensorizadas 14
2.4.4. Aplicaciones de IMUs en Otros Equipamientos Deportivos 14
2.5. Procesamiento de Datos y Estimación de Orientación con Sistemas Basados en IMU 15
2.5.1. Necesidad de la Fusión de Sensores 15
2.5.2. Algoritmos de Fusión de Sensores (SFAs) 16
2.6. Sistemas Basados en *Smartphones* para Retroalimentación y Análisis en Tiempo Real 17

2.6.1. Tendencias en el Uso de Aplicaciones Móviles para Retroalimentación Biomecánica . . . 17
2.6.2. Ejemplos de Sistemas que Utilizan Sensores (IMUs) y Smartphones . 18
2.7. Síntesis del Estado del Arte e Implicaciones para el Diseño del Prototipo . . 19
2.7.1. Recapitulación de los Avances Clave . . . 19
2.7.2. Identificación de Áreas de Mejora . . . 20
2.7.3. Posicionamiento del Prototipo . . . 21

3. Marco teórico **23**
3.1. Biomecánica del Lanzamiento de Jabalina . . . 23
3.1.1. Fases del Lanzamiento . . . 23
3.1.2. Parámetros Biomecánicos Clave . . . 24
3.1.3. Importancia del Análisis Biomecánico . . . 26
3.2. Unidades de Medida Inercial (IMUs) . . . 27
3.2.1. Principios de Funcionamiento de Acelerómetros, Giroscopios y Magnetómetros . . . 27
3.2.2. Calibración de Sensores Inerciales y Magnetómetros . . . 28
3.2.3. Fusión de Datos de Sensores . . . 31
3.2.4. Principios Fundamentales del Filtro Madgwick . . . 32

4. Diseño y Desarrollo del Prototipo **35**
4.1. Diseño del Hardware . . . 35
4.1.1. Selección de Componentes . . . 35
4.1.2. Diseño del Circuito Electrónico . . . 41
4.1.3. Fabricación del circuito . . . 44
4.2. Diseño y fabricación del soporte para la jabalina . . . 47
4.2.1. Descripción de la Jabalina . . . 47
4.2.2. Diseño del soporte . . . 48
4.2.3. Ensamblaje del Sistema . . . 49
4.2.4. Instalación del Sistema en la Jabalina . . . 51
4.3. Desarrollo del Software . . . 52
4.3.1. Control de las IMUs . . . 55
4.3.2. Algoritmo de fusión de datos: Filtro Madgwick . . . 61
4.3.3. Clase AHRS . . . 63
4.3.4. Clase dataLogger . . . 67
4.3.5. Clase UserInterface . . . 69
4.3.6. Servidor Web para Gestión y Visualización de Logs . . . 71
4.3.7. Clase systemManager . . . 76

5. Resultados **79**
5.1. Implementación del Hardware 79
5.2. Funcionalidad del Software y Adquisición de Datos 80
5.3. Interfaz de Usuario y Visualización de Datos 80
5.4. Análisis de un Registro de Lanzamiento 81

6. Conclusiones y trabajos futuros **87**

Bibliografía y referencias **90**

A. Esquemas eléctricos **95**

B. Registros de lanzamientos **97**

C. Presupuesto **119**

D. Código **121**
D.1. systemManager 121
D.2. LogWebServer 125
D.3. Server 130
D.4. UserInterface 130
D.5. DataLogger 136
D.6. AHRS 150
D.7. MadgwickAHRS 170
D.8. Adafruit_LIS3MDL 181
D.9. Adafruit_ICM20X 207

Índice de figuras

3.1. Fases del lanzamiento de jabalina [1]. Aproximación 1-6. Transición 7-12. Entrega 13-18. Seguimiento 19-20. 24
3.2. Velocidad de la jabalina durante el lanzamiento [2] 25
3.3. Angulo de liberación de la jabalina [3]. 25
3.4. Angulo de ataque durante vuelo [4]. 26
3.5. Acelerometro MEMS [5]. 28
3.6. Giroscopio MEMS [6]. 29
3.7. Magnetometro Hall [7]. 29

4.1. ESP32S3 - Seeed Studio Module 35
4.2. IMU de 6 ejes - Acelerometro y Giroscopio - ICM20649 37
4.3. Magnetometro de 3 ejes - LIS3MDL 38
4.4. Modulo de almacenamiento de datos. 39
4.5. Real Time Clock- DS3231 40
4.6. Zumbador. 41
4.7. Batería de litio 501646. 42
4.8. Diagrama de alimentación del sistema. 42
4.9. Esquema de comunicación. 43
4.10. Circuito acondicionador para la entrada táctil. 45
4.11. Circuito en Protoboard/Breadboard 46
4.12. Circuito soldado en placa de prototipado junto con primera carcasa. 46
4.13. Diseño CAD de la PCB [8]. 46
4.14. PCB fabricada con los componentes soldados. 46
4.15. Partes de la jabalina. Rojo: Punta. Amarillo: Cola. Marron/Gris: Conector. . 47
4.16. Sección del tubo central con los conectores. 48
4.17. Soporte completo [8]. 48
4.18. Soporte separado. En azul se señalan los soportes de la PCB. 49
4.19. Vista explosionada del soporte con los componentes. 1-Soporte. 2-Conector de carga. 3-Interruptor de encendido. 4-Tornillos separadores. 5- PCB. 6-Junta tórica para fijar el soporte. 7-Batería. 50
4.20. Soporte y PCB preparados para el montaje. 51

4.21. Lamina de cobre del soporte. 51
4.22. Montaje de componentes en el soporte. 52
4.23. Soporte cerrado. 52
4.24. Descripción del ensamblaje 53
4.25. Jabalina completamente ensamblada. 54
4.26. Diagrama de clases del sistema. 54
4.27. Implementación del ICM-20649 en modo maestro [9]. 57
4.28. Diagrama de estados del data logger. 68
4.29. Captura del servidor Web. 74
4.30. Diagrama de flujo del systemManager. 78

5.1. Cabecera y diagrama de ejes. 82
5.2. Datos crudos de los sensores. 83
5.3. Ängulos de Euler. 83
5.4. Gráficas comparativas identificando las fases del lanzamiento. 1-Preparación. 2-Carrera. 3-Lanzamiento. 4-Vuelo. 5-Caída. 85
5.5. Comparativa Aceleración X vs. Velocidad Angular X (Axial Spin). 85
5.6. Comparativa Aceleración X vs. Pitch. 86
5.7. Comparativa Aceleración X vs. Yaw. 86
5.8. Tiempo de vuelo. 86

A.1. Esquema eléctrico del sistema. 96

Índice de tablas

2.1. Parámetros Biomecánicos Clave en el Lanzamiento de Jabalina y sus Valores Típicos. 7
2.2. Comparativa de Tecnologías de Captura de Movimiento para Análisis Biomecánico. 10
2.3. Comparativa de Tecnologías de Captura de Movimiento para Análisis Biomecánico. 10
2.4. Resumen de Algoritmos de Fusión de Sensores para Estimación de Orientación con IMU. 18

4.1. Funciones de configuración de registros del ICM20649 60

Capítulo 1

Introducción

La tecnología desempeña un papel cada vez más importante en el ámbito deportivo, particularmente en el análisis biomecánico y la mejora del rendimiento. El seguimiento en tiempo real de datos biométricos, patrones de movimiento y métricas de rendimiento a través de sensores ha revolucionado la forma en que los atletas entrenan, compiten y se recuperan. La integración sensores miniaturizados, algoritmos de procesamiento de datos en tiempo real, la inteligencia artificial, y el internet de las cosas (IoT) ha hecho que cada aspecto del rendimiento atlético puede ser cuantificado y optimizado.

El lanzamiento de jabalina es una prueba de atletismo cuyo objetivo es hacer llegar la jabalina a la mayor distancia posible. La técnica del lanzamiento de jabalina implica distintas fases, como la carrera de aproximación, la transición y la liberación, cada una de las cuales exige una ejecución biomecánica precisa. La velocidad de liberación, el ángulo de liberación y la altura de lanzamiento son factores críticos que determinan la distancia que recorre una jabalina. La naturaleza intrincada y secuencial de los movimientos en el lanzamiento de jabalina, hace evidente la necesidad de un análisis biomecánico detallado para optimizar la técnica y prevenir lesiones.

La comprensión detallada de las variables cinemáticas y dinámicas durante el lanzamiento es crucial para atletas y entrenadores. Tradicionalmente, la adquisición de estas métricas ha implicado el uso de sistemas complejos y caros, limitando su aplicación práctica en el entorno de entrenamiento cotidiano. En este contexto, el presente trabajo de fin de máster se centra en el desarrollo de un prototipo asequible para la monitorización de los parámetros clave del lanzamiento de jabalina.

1.1. Motivación

Si bien existe una base teórica sustancial en torno a la biomecánica del lanzamiento de jabalina, la traslación de este conocimiento a herramientas prácticas y de fácil acceso no esta muy extendido. La motivación central de este proyecto consiste en la creación de un prototipo

que permita a atletas y entrenadores monitorizar las métricas esenciales del lanzamiento de manera precisa y, lo que es crucial, *in situ* durante las sesiones de entrenamiento.

El sistema propuesto se fundamenta en la integración de una Unidad de Medida Inercial (IMU) directamente en la jabalina, posibilitando la obtención de datos fundamentales como la aceleración y la velocidad angular en el momento del lanzamiento. Posteriormente, la fusión de estos datos permite calcular la orientación de la jabalina en el espacio. Un aspecto diferenciador clave de este prototipo es su capacidad para visualizar los datos de forma sencilla directamente en un smartphone. Esta característica elimina la necesidad de hardware externo complejo, facilitando la revisión inmediata de los parámetros del lanzamiento por parte del usuario en el mismo lugar de entrenamiento.

1.2. Propuesta y objetivos

El objetivo de este TFM es ofrecer a atletas y entrenadores una solución práctica para optimizar el rendimiento y obtener retroalimentación en el campo de entrenamiento. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. **Selección e integración de componentes:** Utilizar componentes de bajo costo, incluyendo un ESP32 y las IMUs comerciales ICM20649 y LIS3MDL.
2. **Adquisición y sincronización de datos:** Implementar la captura sincronizada de datos inerciales y magnéticos durante el lanzamiento.
3. **Fusión de datos y estimación de Orientación:** Desarrollar algoritmos para obtener la orientación de la jabalina a partir de los datos fusionados.
4. **Interacción con el usuario:** Diseñar una interfaz mediante la cual el usuario pueda interactuar y manejar el sistema de adquisición.
5. **Interfaz de visualización para *smartphone*:** Crear una interfaz para visualizar los datos de forma sencilla en un *smartphone*.
6. **Validación del prototipo:** Realizar pruebas para evaluar la funcionalidad del sistema.

1.3. Estructura del documento

El resto del documento se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 2: Estado del Arte** Proporciona una visión general de la investigación existente en el análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina, las tecnologías de medición empleadas y el uso de sensores inerciales en el ámbito deportivo.

- **Capítulo 3: Marco Teórico** Detalla los principios biomecánicos clave del lanzamiento de jabalina y profundiza en el funcionamiento de las Unidades de Medida Inercial (IMUs), incluyendo acelerómetros, giroscopios y magnetómetros, así como los algoritmos de fusión de datos como el filtro Madgwick.
- **Capítulo 4: Diseño y Desarrollo del Prototipo** Describe en detalle la selección de componentes electrónicos, el diseño del hardware, la fabricación del soporte para la jabalina mediante impresión 3D y el desarrollo del software embebido para la adquisición, procesamiento y gestión de datos.
- **Capítulo 5: Resultados** Presenta la implementación del hardware y las funcionalidades del software, incluyendo la interfaz de usuario y la visualización de datos, con un análisis detallado de un registro de lanzamiento de ejemplo.
- **Capítulo 6: Conclusiones y Trabajos Futuros** Resume los logros del proyecto y propone futuras líneas de investigación y desarrollo para mejorar las capacidades y usabilidad del prototipo.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Introducción al Análisis Biomecánico en el Lanzamiento de Jabalina

El lanzamiento de jabalina es una disciplina atlética de gran complejidad técnica, cuyo objetivo es alcanzar la máxima distancia de vuelo posible en el lanzamiento [10]. La distancia final depende de una intrincada interacción de factores cinemáticos y cinéticos, que abarcan desde la carrera de aproximación del atleta hasta la liberación final de la jabalina. El análisis biomecánico es una herramienta fundamental para el entrenamiento, permitiendo comprender en profundidad la técnica de lanzamiento, identificar los factores que limitan el rendimiento y, finalmente, desarrollar estrategias de entrenamiento más eficaces y programas de prevención de lesiones más específicos [10].

2.1.1. Parámetros Biomecánicos Clave

La literatura científica ha identificado una serie de parámetros biomecánicos que son determinantes para la distancia alcanzada en el lanzamiento de jabalina. Entre ellos, destacan los siguientes:

- **Velocidad de lanzamiento (v_0):** Es el factor más influyente en la distancia del lanzamiento [10, 11]. Esta velocidad se genera a través de una cadena cinética eficiente, donde ocurre una transmisión óptima de impulsos desde las extremidades inferiores, a través del tronco y la cintura escapular, hasta la mano que sostiene la jabalina y, finalmente, a la jabalina misma durante la fase de bloqueo y liberación [10]. Una mayor velocidad de liberación, manteniendo otros factores óptimos, se traduce directamente en un mayor alcance.

- **Ángulo de lanzamiento (α_0):** Se refiere al ángulo formado entre el vector de velocidad de la jabalina en el instante de la liberación y el plano horizontal. Su optimización

es crucial y está intrínsecamente ligada a las características aerodinámicas de la jabalina y las condiciones ambientales [10]. La literatura sugiere rangos óptimos que varían ligeramente entre estudios, los cuales varían entre 20 y 39 grados.

- **Ángulo de ataque (τ_0):** Se define como la diferencia entre el ángulo de actitud de la jabalina (β_0, el ángulo entre el eje longitudinal de la jabalina y la horizontal) y el ángulo de lanzamiento (α_0) en el instante de la liberación. Un ángulo de ataque pequeño, donde el ángulo de actitud es ligeramente superior al ángulo de lanzamiento, es generalmente preferible para alcanzar grandes distancias, ya que optimiza la sustentación y minimiza la resistencia aerodinámica durante el vuelo [10].

- **Altura de lanzamiento (h_0):** Corresponde a la altura del centro de gravedad de la jabalina (o del punto de agarre) respecto al suelo en el momento de la liberación [10, 11]. Una mayor altura de lanzamiento, manteniendo constantes otros parámetros, puede contribuir a una mayor distancia de vuelo.

- **Velocidad de aproximación del atleta:** La velocidad horizontal que el atleta desarrolla durante la carrera de aproximación es fundamental, ya que contribuye significativamente a la velocidad inicial que se imparte a la jabalina [10, 12]. Atletas de élite alcanzan velocidades considerables en esta fase, que luego buscan transferir a la jabalina.

- **Fuerzas de Reacción del Suelo (GRF):** Las fuerzas generadas contra el suelo durante las fases clave de la aproximación, especialmente en el último apoyo y el apoyo de bloqueo, son cruciales para la generación de impulso. Se ha observado una correlación positiva entre la magnitud de las GRF verticales en estos apoyos y el rendimiento en el lanzamiento [11].

La optimización del lanzamiento de jabalina no se reduce a la maximización aislada de uno de estos parámetros, si no a la optimización conjunta de todos ellos. Una velocidad de lanzamiento excepcionalmente alta, por ejemplo, podría no traducirse en la máxima distancia si el ángulo de lanzamiento o el ángulo de ataque son subóptimos, llevando a una trayectoria de vuelo ineficiente. Esta interdependencia hace evidente la necesidad de sistemas de monitorización y análisis biomecánico, como el prototipo objeto de este trabajo, capaces de capturar y evaluar múltiples parámetros de forma integrada permitiendo enfocar el entrenamiento hacia una optimización global, en lugar de la mejora aislada de un único factor. La Tabla 2.1 resume estos parámetros clave.

Parámetro	**Descripción/Importancia**	**Valores Típicos/Óptimos (atletas de élite)**
Velocidad de Lanzamiento (v_0)	Considerada el factor más influyente en la distancia. Resulta de la transmisión óptima de impulsos a través de la cadena cinética del atleta a la jabalina [10, 11].	No se especifican valores numéricos exactos en el texto, pero se enfatiza su maximización [10]. En [13] se midieron 28.02 m/s.
Ángulo de Lanzamiento (α_0)	Ángulo entre el vector de velocidad de la jabalina y la horizontal en la liberación. Crucial para la aerodinámica del vuelo.	Hombres: 33°-38°. Mujeres: ≈36°. Rangos recomendados: 20-39° [10].
Ángulo de Ataque (τ_0)	Diferencia entre el ángulo de actitud (β_0) y el ángulo de lanzamiento (α_0). Ángulos pequeños son preferibles [10].	Hombres: 2°-10°. Mujeres: ≈4°. El ángulo de actitud no debe desviarse más de 8° del ángulo de lanzamiento [10].
Altura de Lanzamiento (h_0)	Altura del agarre/centro de gravedad de la jabalina en la liberación. Contribuye a la trayectoria de vuelo [10, 11].	Hombres: ≈1.80 m. Mujeres: ≈1.65 m [10].
Velocidad de Aproximación	Velocidad horizontal del atleta al final de la carrera de aproximación. Contribuye a la v_0 de la jabalina [10, 12].	Hombres (70-80m): 6.3-7.3 m/s. Mujeres (50-60m): 5.7-6.5 m/s [10].
Fuerza de Reacción del Suelo (GRF)	Fuerzas generadas contra el suelo, especialmente en los últimos apoyos. Cruciales para la generación de impulso [11].	No se especifican valores, pero se destaca su correlación positiva con el rendimiento [11].

Tabla 2.1: Parámetros Biomecánicos Clave en el Lanzamiento de Jabalina y sus Valores Típicos.

2.2. Evolución de las Tecnologías de Medición en la Biomecánica del Lanzamiento de Jabalina

2.2.1. Sistemas Ópticos de Captura de Movimiento

Los sistemas ópticos de captura de movimiento, como Vicon o Qualisys, son ampliamente considerados el *gold standard* o patrón de referencia en la biomecánica para la determinación precisa de la cinemática tridimensional del cuerpo humano y de materiales deportivos en entornos de laboratorio controlados[12, 14]. Estos sistemas utilizan múltiples cámaras de alta velocidad sincronizadas para rastrear la posición de marcadores reflectantes colocados en puntos anatómicos clave del atleta o sobre la jabalina.

Las principales ventajas de los sistemas ópticos radican en su alta precisión y su capacidad para capturar movimientos complejos con gran detalle, permitiendo el cálculo de variables cinemáticas como posiciones, velocidades, aceleraciones y ángulos articulares con un elevado grado de exactitud[14, 15]. Sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones significativas. Su costo es elevado, la configuración y calibración son complejas y requieren tiempo, y necesitan un entorno de laboratorio controlado, libre de oclusiones y con iluminación adecuada. Además, el volumen de captura suele ser limitado, lo que puede restringir el análisis de movimientos que abarcan grandes espacios, como la carrera de aproximación completa en el lanzamiento de jabalina. Estas características reducen su validez para el análisis en condiciones reales de entrenamiento y competición, que típicamente ocurren en exteriores y sobre distancias considerables.

2.2.2. Análisis de Video Convencional y Basado en Marcadores

El análisis de video, utilizando cámaras de alta velocidad, ha sido una herramienta valiosa durante décadas para el estudio cualitativo y cuantitativo del movimiento deportivo. En [13] se emplearon cámaras de alta velocidad como sistema de referencia para comparar y validar las mediciones obtenidas con su jabalina instrumentada con sensores inerciales. Los sistemas de captura de movimiento basados en marcadores, como los mencionados anteriormente, son una forma avanzada de análisis de video, pero conllevan la complejidad asociada a la colocación precisa y consistente de los marcadores.

Más recientemente, han surgido técnicas de análisis de video sin marcadores (markerless), que utilizan algoritmos de visión por computadora y aprendizaje automático para estimar la pose humana directamente a partir de imágenes de video, sin necesidad de marcadores físicos.

Estas técnicas no se analizan en detalle debido a que escapan al ámbito de este trabajo, sin embargo, estudios como [12] dejan claro que son una herramienta muy efectiva en el ámbito del análisis biomecánico.

2.2.3. Implantación de los Sensores Inerciales (IMUs)

En las últimas décadas, los sensores inerciales (IMU) han emergido como una alternativa prometedora y cada vez más popular a los sistemas ópticos tradicionales, especialmente para el análisis del movimiento en el ámbito deportivo [13, 14, 15, 16]. Los IMUs son dispositivos pequeños, ligeros y relativamente económicos que contienen una combinación de acelerómetros, giróscopos y, a menudo, magnetómetros.

La proliferación de los IMUs ha sido impulsada en gran medida por los avances en la tecnología de Micro-Sistemas Electro-Mecánicos (MEMS). La tecnología MEMS ha permitido la miniaturización de estos sensores, una drástica reducción de su costo de producción y un menor consumo energético, haciéndolos ideales para su integración en dispositivos portátiles y equipamiento deportivo [16, 17].

El contraste entre la alta precisión de los sistemas ópticos en laboratorio y la necesidad de mediciones en el entorno real de la práctica deportiva plantea un compromiso fundamental. Los laboratorios ofrecen un control exhaustivo y datos de muy alta fidelidad a cambio de sacrificar practicidad y precio. Las IMUs y las técnicas de análisis de video sin marcadores se posicionan como soluciones que buscan equilibrar este compromiso, ofreciendo una mayor usabilidad. Para propósitos de entrenamiento continuo y retroalimentación inmediata, la portabilidad, el bajo costo y la facilidad de uso de un sistema basado en IMU, como el prototipo que se desarrolla en este trabajo, pueden ser más valiosos que la precisión milimétrica alcanzable en un laboratorio, siempre y cuando la exactitud del sistema IMU sea suficiente para cuantificar de manera fiable los parámetros biomecánicos de interés. La Tabla 2.3 ofrece una comparativa de estas tecnologías.

2.3. Unidades de Medición Inercial (IMUs) para la Biomecánica Deportiva

2.3.1. Ventajas de los IMUs en el Análisis del Movimiento Humano

Los IMUs ofrecen múltiples ventajas para el análisis del movimiento en el contexto deportivo:

- **Portabilidad y Flexibilidad:** Su reducido tamaño y peso permiten mediciones en prácticamente cualquier entorno, sin las restricciones espaciales de los sistemas ópticos.[14, 15]

- **Uso en Campo :** Facilitan el análisis del rendimiento en las condiciones reales de entrenamiento y competición [13, 14, 16].

- **Retroalimentación en Tiempo Real:** Muchos sistemas basados en IMU pueden

Tabla 2.2: Comparativa de Tecnologías de Captura de Movimiento para Análisis Biomecánico.

Tecnología	**Ventajas**	**Limitaciones**	**Costo Relativo**	**Portabilidad**	**Precisión Relativa**	**Idoneidad Campo**
Sistemas Ópticos (e.g., Vicon)	Alta precisión, captura detallada [14, 15]	Alto costo, entorno controlado, config. compleja, baja validez ecológica [14, 15]	Alto	Baja	Muy Alta	Baja
Análisis Video (con marcadores)	Precisión moderada-alta, datos 3D	Colocación marcadores, oclusiones, post-procesamiento [12]	Medio-Alto	Media	Alta	Media
Análisis Video (sin marcadores)	Bajo costo, no invasivo, accesible [12]	Precisión variable, oclusiones, iluminación, modelo corporal [12]	Bajo-Medio	Alta	Moderada-Alta	Alta
Sistemas IMU	Portátiles, bajo costo, uso en campo, feedback real [13, 14, 15]	Ruido, deriva, perturb. magnéticas, calibración, STA [14, 15]	Bajo-Medio	Muy Alta	Moderada-Alta	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia a partir de.[12, 14, 15]

Tabla 2.3: Comparativa de Tecnologías de Captura de Movimiento para Análisis Biomecánico.

procesar y transmitir datos en tiempo real, lo que permite proporcionar retroalimentación inmediata a atletas y entrenadores.

- **Bajo Costo Relativo:** En comparación con los sistemas ópticos de captura de movimiento, los sistemas basados en IMU son significativamente más asequibles, lo que los hace accesibles para un mayor número de usuarios y aplicaciones [15, 16, 18, 19, 20].

2.3.2. Desafíos y Limitaciones de los IMUs

A pesar de sus ventajas, los IMUs, especialmente los de bajo costo basados en MEMS, presentan desafíos y limitaciones que deben ser considerados:

- **Ruido del Sensor:** Las señales de los sensores MEMS están inherentemente contami-

nadas por ruido, lo que puede afectar la calidad de las mediciones y las estimaciones derivadas [17, 19, 21].

- **Deriva del Giróscopo (Drift):** La estimación de la orientación mediante la integración de la velocidad angular del giróscopo acumula errores con el tiempo, fenómeno conocido como deriva o drift. Sin una corrección adecuada, este error puede crecer indefinidamente [15, 16, 21, 22].

- **Perturbaciones Magnéticas:** Los magnetómetros son sensibles a la presencia de materiales ferromagnéticos o campos magnéticos variables en el entorno, lo que puede distorsionar la medición del campo magnético terrestre y, por ende, afectar la precisión de la estimación del heading (orientación en el plano horizontal) [14, 21, 22, 23].

- **Artefactos de Tejido Blando (Soft Tissue Artifacts - STA):** Cuando los IMUs se colocan sobre el cuerpo humano, el movimiento relativo entre el sensor y el segmento óseo subyacente, debido a la deformación de la piel y otros tejidos blandos, puede introducir errores en la estimación de la cinemática del segmento [14]. Si bien el prototipo de este TFM se enfoca en la jabalina, este es un desafío general en la biomecánica del movimiento humano con IMUs.

- **Calibración:** Es fundamental realizar una calibración precisa de los sensores (para compensar sesgos, factores de escala y errores de alineación de ejes) y, en el caso de análisis del movimiento humano, una calibración de la alineación entre el sistema de coordenadas del sensor y el sistema de coordenadas del segmento anatómico [14, 17, 18, 19, 24].

- **Precisión en Movimientos Dinámicos Complejos:** La precisión de los IMUs puede verse comprometida durante movimientos muy rápidos, de alto impacto o que involucran rotaciones complejas en múltiples planos, debido a las limitaciones intrínsecas de los sensores y los algoritmos de fusión [14, 22, 23].

Los sensores de bajo costo, por su naturaleza, presentan mayores niveles de ruido, deriva y susceptibilidad a perturbaciones ambientales en comparación con sensores de grado industrial o táctico. Aunque los algoritmos de fusión de sensores, como el filtro de Madgwick, están diseñados para mitigar estos problemas, la precisión absoluta de los sistemas IMU de bajo costo, especialmente en condiciones de campo altamente dinámicas, a menudo será inferior a los sistemas de alto rendimiento. Por lo tanto, evaluar un prototipo como el propuesto en este TFM, es crucial reconocer esta concesión entre accesibilidad/portabilidad y precisión/fiabilidad.

2.4. Jabalinas Sensorizadas: Diseños y Aplicaciones Actuales

2.4.1. Estudios Pioneros en la Instrumentación de Jabalinas con IMUs

Uno de los trabajos fundamentales en el ámbito de sensorización de jabalinas es [13].

- **Objetivo:** El principal objetivo de [13] fue demostrar que los sistemas de navegación inercial de grado consumidor (*consumer-grade*), cuando se aumentan con datos de posición y actitud obtenidos de secuencias de video, pueden proporcionar información detallada y cuantitativa sobre la mecánica del lanzamiento de jabalina. Específicamente, buscaron analizar la fuerza y potencia momentánea ejercida sobre la jabalina durante la fase de aceleración.

- **Metodología:** En su estudio piloto, integraron una unidad de medición inercial (IMU) dentro de la punta de una jabalina. Este IMU se utilizó para determinar la actitud (orientación), posición y velocidad instantáneas de la jabalina. Para evaluar la precisión de las mediciones inerciales, los resultados de la fase de aceleración se compararon con mediciones obtenidas mediante cámaras de video de alta velocidad.

- **Resultados Clave:** El sistema permitió estimar parámetros críticos como la velocidad de lanzamiento máxima (28.02 m/s) y la velocidad angular de liberación alrededor del eje longitudinal (215.9 rad/s). Además, se pudo reconstruir la trayectoria de la jabalina durante la fase de aceleración, su desviación de una trayectoria rectilínea, y se calcularon las fuerzas y potencias momentáneas aplicadas, así como el efecto de las fuerzas aerodinámicas.

2.4.2. Desarrollo de Prototipos de Jabalinas Sensorizadas para Análisis y Retroalimentación

Otro trabajo de referencia obligatoria es [25] titulada *The design of the Prodon data javelin: Providing performance feedback for indoor javelin throwing*. Esta tesis se enfoca en abordar la ausencia de retroalimentación de rendimiento en el entrenamiento de jabalina en interiores, donde las condiciones no permiten un lanzamiento a distancia completa y el uso de jabalinas con punta de goma oculta información crucial sobre el vuelo. [25] propone un sistema que proporciona retroalimentación de rendimiento a atletas y entrenadores, con el objetivo de facilitar la evaluación de la técnica y sus resultados.

En este trabajo se exploran varias tecnologías de seguimiento, concluyendo que la mejor opción es un sistema combinado de una unidad de medida inercial (IMU) dentro de la jabalina

junto con seguimiento por video como sistema de referencia externo. Este enfoque de fusión de sensores permite:

- Que el video tracking compense la deriva de la IMU.
- Que la IMU reduzca el ruido en los datos de seguimiento por video.
- La reproducción del video del lanzamiento, facilitando vincular la técnica con el rendimiento.

Este proyecto de tesis desarrolló un prototipo de prueba de concepto que integra ambos sistemas [25].

El producto, denominado **PRODON**, se construye alrededor de estos dos sistemas de seguimiento . Sus características incluyen:

- Sensores activos (luces LED) en la parte delantera y trasera para el sistema de seguimiento por video.
- Una unidad de medida inercial (IMU) integrada en la parte trasera de la jabalina, dentro de una carcasa protectora.
- Una aplicación móvil para comunicar los datos de rendimiento recolectados a los atletas y entrenadores.
- La combinación de datos y video como una valiosa adición al entrenamiento interior.
- Un diseño que se asemeja mucho al tacto de una jabalina de competición.

En la evaluación, la precisión del prototipo fue probada en una situación controlada donde la jabalina se lanza perpendicularmente a la cámara. Los resultados clave fueron:

- Un error de velocidad calculado de 0,02 m/s.
- Un error angular de 0,5 grados.

Aunque estas mediciones cumplen con los requisitos establecidos, en [25] se señala que fueron probadas en un entorno 2D controlado, y se necesita una evaluación adicional en condiciones reales para confirmar la precisión de esta tecnología y su capacidad para proporcionar datos precisos .

Este trabajo es altamente relevante ya que valida la viabilidad de utilizar IMUs embebidas en jabalinas para un análisis biomecánico detallado, que incluye no solo parámetros cinemáticos (velocidad, orientación) sino también estimaciones de parámetros cinéticos (fuerzas, potencias). Demuestra que no se requieren necesariamente sensores de muy alta gama para obtener información valiosa, abriendo la puerta a soluciones más accesibles.

2.4.3. Consideraciones de Diseño para Jabalinas Sensorizadas

El diseño de una jabalina sensorizada implica abordar una serie de desafíos técnicos para asegurar que el sistema sea funcional, robusto y no interfiera negativamente con el rendimiento del atleta o las características de la jabalina:

- **Ubicación de los Sensores:** La posición de los sensores (e.g., en la punta, cerca del centro de gravedad, en el mango) es crítica. Afecta a los datos medidos (e.g., las aceleraciones y velocidades angulares serán diferentes en distintos puntos) y puede influir en la aerodinámica y el equilibrio de la jabalina.
- **Robustez y Durabilidad:** Los componentes electrónicos deben estar adecuadamente protegidos para soportar las altas aceleraciones durante el lanzamiento y, especialmente, el impacto del aterrizaje de la jabalina.
- **Peso y Balance:** El sistema de sensorización (sensores, batería, microcontrolador, carcasa) debe ser lo más ligero posible y su distribución de masa debe minimizar cualquier alteración del peso total, el centro de gravedad y el momento de inercia de la jabalina reglamentaria, para no afectar su comportamiento en vuelo ni la técnica del atleta.
- **Alimentación Eléctrica:** Se requiere una fuente de alimentación (batería) compacta, ligera y con suficiente autonomía para las sesiones de entrenamiento.
- **Adquisición y Transmisión de Datos:** Es necesario un microcontrolador para adquirir los datos de los sensores, procesarlos (e.g., aplicar el filtro de Madgwick) y transmitirlos de forma inalámbrica (e.g., vía Bluetooth o Wi-Fi) a un dispositivo externo, como un smartphone, para su visualización y análisis posterior.

La instrumentación de equipamiento deportivo no es una tarea trivial. Añadir electrónica a un equipamiento deportivo como una jabalina, que está sujeto a fuerzas extremas, requiere un diseño de ingeniería cuidadoso. No se trata simplemente de *colocar sensores*, sino de integrarlos de una manera que sea mecánicamente sólida, aerodinámicamente aceptable y funcionalmente útil para la recolección de datos precisos y la provisión de retroalimentación valiosa. Los trabajos [13] y [25] ofrecen puntos de partida y ejemplos de cómo se pueden abordar estos desafíos de integración.

2.4.4. Aplicaciones de IMUs en Otros Equipamientos Deportivos

La versatilidad de la tecnología IMU se extiende más allá de las jabalinas, encontrando aplicaciones en la instrumentación de una amplia variedad de equipamiento deportivo para el análisis del rendimiento. Se han integrado IMUs en raquetas de tenis, bates de béisbol, palos de golf, balones, esquís, bicicletas, e incluso en equipamiento para natación o remo [16, 26].

Estas aplicaciones buscan obtener información detallada sobre la interacción entre el atleta y el equipamiento, la técnica de movimiento, y los parámetros de rendimiento específicos de cada deporte. Por ejemplo, en deportes de equipo, los IMUs se combinan a menudo con GPS para monitorizar la carga de trabajo externa, los patrones de movimiento y los impactos.

2.5. Procesamiento de Datos y Estimación de Orientación con Sistemas Basados en IMU

La obtención de información biomecánica útil a partir de las señales crudas de los IMUs, especialmente la estimación precisa de la orientación tridimensional, es un paso crítico que depende de algoritmos de fusión de sensores. Este apartado se centra en estos algoritmos, con especial atención al filtro de Madgwick, dada su relevancia para el prototipo del TFM y su idoneidad para sistemas embebidos como el ESP32.

2.5.1. Necesidad de la Fusión de Sensores

Las señales crudas de los sensores individuales que componen un IMU (acelerómetro, giróscopo, magnetómetro) presentan limitaciones inherentes que impiden una estimación precisa y robusta de la orientación a largo plazo si se utilizan de forma aislada [16, 21, 22].

- Los **giróscopos** proporcionan una buena estimación de los cambios de orientación a corto plazo mediante la integración de la velocidad angular. Sin embargo, esta integración acumula errores debido al ruido y al sesgo (bias) inherente del sensor, lo que resulta en una deriva (drift) de la orientación estimada con el tiempo [15, 16, 21, 22].
- Los **acelerómetros** pueden proporcionar una estimación de la inclinación (pitch y roll) con respecto a la vertical utilizando el vector de gravedad como referencia en condiciones estáticas o cuasi-estáticas. No obstante, son incapaces de medir la rotación alrededor del eje vertical (yaw) y son altamente susceptibles a las aceleraciones lineales externas (distintas de la gravedad), que pueden ser confundidas con cambios de inclinación [22, 23].
- Los **magnetómetros** miden el campo magnético terrestre local, proporcionando una referencia para la orientación en el plano horizontal (yaw o heading). Sin embargo, son sensibles a perturbaciones magnéticas generadas por materiales ferromagnéticos cercanos o campos electromagnéticos, lo que puede introducir errores significativos en la estimación del yaw [14, 21, 22, 23].

La fusión de sensores es una técnica que combina las mediciones de estos diferentes sensores para aprovechar sus fortalezas individuales y mitigar sus debilidades, con el objetivo de obtener una estimación de la orientación más precisa, robusta y estable [16, 17, 21, 22, 27].

2.5.2. Algoritmos de Fusión de Sensores (SFAs)

Existen diversos algoritmos de fusión de sensores (SFAs) para la estimación de la orientación a partir de datos de IMU. Los más comunes en aplicaciones de biomecánica y sistemas embebidos incluyen:

- **Filtros Complementarios:**
  - **Principio:** Estos filtros combinan las señales de los sensores en el dominio de la frecuencia. Típicamente, confían en los datos del giróscopo para las componentes de alta frecuencia del movimiento (respuesta dinámica a corto plazo) y utilizan los datos del acelerómetro y el magnetómetro para las componentes de baja frecuencia (referencia de actitud y heading a largo plazo), corrigiendo así la deriva del giróscopo [21, 28].
  - **Ventajas:** Son computacionalmente ligeros y relativamente fáciles de implementar, lo que los hace adecuados para microcontroladores con recursos limitados [21, 28].
  - **Desventajas:** El ajuste de los parámetros del filtro (ganancias) puede ser empírico y su rendimiento puede no ser óptimo en todas las condiciones.
- **Filtros de Kalman (y sus variantes como EKF, UKF):**
  - **Principio:** El filtro de Kalman es un estimador recursivo que utiliza un modelo dinámico del sistema, las propiedades estadísticas conocidas del ruido del sistema y de las mediciones, y las mediciones de los sensores para producir una estimación óptima (en el sentido de mínima varianza del error) del estado del sistema (e.g., orientación) [21, 27, 28]. Opera en un ciclo de predicción-corrección. Para sistemas no lineales, como la cinemática de rotación, se utilizan variantes como el Filtro de Kalman Extendido (EKF) o el Filtro de Kalman Unscented (UKF), que linealizan el sistema o utilizan aproximaciones estadísticas más sofisticadas.
  - **Ventajas:** Pueden alcanzar una alta precisión si los modelos del sistema y del ruido son correctos y están bien definidos [28].
  - **Desventajas:** Son computacionalmente más costosos y complejos de implementar y sintonizar que los filtros complementarios. Requieren un conocimiento preciso de las características del ruido y del modelo del sistema, lo cual puede ser difícil de obtener para movimientos humanos complejos.
- **Filtro de Madgwick:**
  - **Principio:** Este filtro, especificado para el prototipo, es un algoritmo basado en cuaterniones, considerado una forma de filtro complementario, que utiliza un

descenso de gradiente para optimizar la orientación [22, 23]. Integra la velocidad angular del giroscopio y corrige esta estimación usando el acelerómetro (vector de gravedad) y el magnetómetro (campo magnético terrestre) para minimizar la deriva del giroscopio.

- **Ventajas:** Es computacionalmente eficiente, lo que lo hace adecuado para microcontroladores con recursos limitados como el ESP32; es robusto a perturbaciones a corto plazo; su implementación es más sencilla que la de los filtros de Kalman complejos; y se controla principalmente con un único parámetro de sintonización (β).
- **Desventajas/Desafíos:** Desventajas/Desafíos: Su precisión depende de la correcta sintonización del parámetro β. Además, su rendimiento puede degradarse con altas aceleraciones lineales o perturbaciones magnéticas intensas, ya que asume que el acelerómetro y el magnetómetro proporcionan una referencia estable del marco terrestre.

La Tabla 2.4 resume las características de estos algoritmos.

2.6. Sistemas Basados en *Smartphones* para Retroalimentación y Análisis en Tiempo Real

Este apartado explora cómo los *smartphones* se están convirtiendo en herramientas centrales para la interacción con sensores deportivos, la visualización de datos y la provisión de retroalimentación.

2.6.1. Tendencias en el Uso de Aplicaciones Móviles para Retroalimentación Biomecánica

El uso de aplicaciones móviles en el ámbito deportivo ha experimentado un gran crecimiento en los úiltimos años. Los *smartphones* modernos poseen una considerable capacidad de procesamiento, pantallas de alta resolución, múltiples sensores integrados y conectividad inalámbrica (Bluetooth, Wi-Fi), lo que los convierte en herramientas ideales para interactuar con sensores externos, como los sistemas autonomos basados en IMUs [29]. En el contexto de la biomecánica deportiva, las apps móviles pueden:

- Recibir datos de sensores externos (e.g., de un IMU en una jabalina vía Bluetooth o Wi-Fi desde un ESP32).
- Procesar (o mostrar datos ya procesados por el microcontrolador embebido).
- Visualizar datos biomecánicos de forma gráfica e intuitiva.

Algoritmo	Principio Básico	Ventajas Principales	Desventajas Principales	Eficiencia Computacional / Idoneidad para ESP32
Filtro Complementario Genérico	Combina señales en dominio de frecuencia (giróscopo alta frec., acc/mag baja frec.) [28]	Ligero, fácil implementación [28]	Ajuste empírico de ganancias, no óptimo globalmente	Alta / Muy Adecuado
Filtro de Kalman (EKF/UKF)	Estimador recursivo óptimo con modelo de sistema y ruido. Predicción-corrección [27, 28]	Potencialmente muy preciso si modelos correctos [28]	Computacionalmente costoso, complejo de implementar/sintonizar, requiere modelos precisos [28]	Baja-Media / Menos Adecuado (especialmente EKF/UKF complejos)
Filtro de Madgwick	Filtro complementario basado en cuaterniones y descenso de gradiente para corregir deriva del giróscopo con acc/-mag [22, 23]	Eficiente computacionalmente, robusto a corto plazo, implementación relativamente simple, un parámetro de sintonización (β) [20, 23]	Precisión depende de sintonización de β, susceptible a altas aceleraciones y perturbaciones magnéticas si no se manejan [23]	Alta / Muy Adecuado

Tabla 2.4: Resumen de Algoritmos de Fusión de Sensores para Estimación de Orientación con IMU.
Fuente: Elaboración propia a partir de [20, 21, 22, 23, 27, 28].

- Almacenar datos de entrenamiento para un seguimiento a largo plazo.
- Proporcionar retroalimentación en tiempo real o inmediatamente después de la ejecución.

2.6.2. Ejemplos de Sistemas que Utilizan Sensores (IMUs) y Smartphones

Existen ejemplos en la literatura y en el mercado que muestran la viabilidad y practicad del uso de los *smartphones* en el estudio biomecánico :

- El sistema **Mantis X10 Elite**, utilizado para el entrenamiento de tiro deportivo, es un excelente caso de estudio [29]. Este dispositivo incorpora un IMU que se acopla al cañón del rifle. Se conecta de forma inalámbrica a una aplicación móvil que proporciona

al tirador retroalimentación instantánea sobre la estabilidad del cañón antes, durante y después del disparo, así como estadísticas detalladas a largo plazo. Este sistema demuestra cómo un IMU y una app de smartphone pueden trabajar conjuntamente para ofrecer un análisis técnico detallado y facilitar la mejora del rendimiento.

- El sistema **JAMA (Joint Angle Measurement Apparatus)**, descrito en [20], aunque no es una aplicación de smartphone para el usuario final en el artículo original, sienta bases importantes. Este sistema utiliza un microcontrolador ESP32 y una IMU GY-80 para estimar ángulos articulares. Los datos crudos del IMU se transmiten vía Wi-Fi desde el ESP32 a un servidor, y el procesamiento (incluyendo la aplicación de filtros de fusión como el de Madgwick) se realiza en Python. Este arquitectura demuestra la viabilidad de la comunicación inalámbrica desde un ESP32 a una plataforma externa, que podría ser perfectamente una aplicación de smartphone que reciba y visualice los datos procesados.

2.7. Síntesis del Estado del Arte e Implicaciones para el Diseño del Prototipo

La revisión del estado del arte ha puesto de manifiesto una serie de avances significativos y tendencias actuales en el análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina y en las tecnologías de sensorización aplicadas al deporte. Esta síntesis final recapitula los hallazgos clave, identifica posibles areas de mejora y posiciona el prototipo de jabalina sensorizada desarrollado en este TFM dentro del panorama científico y tecnológico actual.

2.7.1. Recapitulación de los Avances Clave

- **Comprensión biomecánica:** Se ha dado contexto de los parámetros fundamentales que determinan el rendimiento en el lanzamiento de jabalina (Sección 2.1).
- **Evolución tecnológica en medición:** Las tecnologías de medición han evolucionado desde sistemas ópticos de laboratorio, precisos pero costosos y poco portátiles, hacia soluciones más accesibles y adaptadas al campo, como el análisis de video y los sistemas basados en Unidades de Medición Inercial (IMUs) de bajo costo (Sección 2.2).
- **Instrumentación de jabalinas:** Trabajos pioneros como [13] han demostrado la viabilidad y utilidad de integrar IMUs en jabalinas para obtener datos detallados sobre la cinemática y cinética del equipamiento. La tesis [25] apunta en una dirección similar de desarrollo de jabalinas instrumentadas para retroalimentación (Sección 2.4).
- **Procesamiento de datos IMU:** La estimación precisa de la orientación a partir de datos de IMU requiere algoritmos de fusión de sensores. El filtro de Madgwick

se ha destacado como una solución eficiente y robusta, especialmente adecuada para microcontroladores de bajo costo con recursos limitados como el ESP32, siendo capaz de procesar datos de IMUs para obtener una orientación 3D (Sección 2.5).

- ***Smartphone* en el entrenamiento:** Los smartphones se están consolidando como plataformas clave para la recepción, visualización y análisis de datos de sensores deportivos, así como para la provisión de retroalimentación en tiempo real o diferida al atleta y al entrenador (Sección 2.6).

2.7.2. Identificación de Áreas de Mejora

A pesar de los notables avances, persisten áreas que ofrecen oportunidades para futuras investigaciones y desarrollos:

- **Precisión y fiabilidad en campo extremo:** Si bien los IMUs de bajo costo y algoritmos como el de Madgwick han demostrado ser prometedores, su precisión y fiabilidad bajo las condiciones extremas de aceleración y vibración que experimenta una jabalina durante el lanzamiento y, especialmente, el impacto, continúan siendo un área de investigación activa. La validación exhaustiva en comparación con sistemas de referencia en estas condiciones es crucial.

- **Integración de Datos atleta-equipamiento:** La combinación óptima de datos provenientes del equipamiento sensorizado (jabalina) con datos del atleta (obtenidos, por ejemplo, mediante video sin marcadores u otros sensores corporales de bajo costo) en un sistema cohesivo, sincronizado y accesible sigue siendo un desafío. El desarrollo de metodologías para esta fusión de datos podría enriquecer significativamente el análisis biomecánico.

- **Efectividad de la retroalimentación vía *smartphone*:** Aunque el potencial es claro, se requiere más investigación sobre las formas más efectivas de presentar la información biomecánica compleja a atletas y entrenadores a través de interfaces de smartphone. Esto incluye el diseño de interfaces intuitivas, la personalización de la retroalimentación y la evaluación de su impacto real en el aprendizaje y la mejora del rendimiento en el lanzamiento de jabalina.

- **Modelos específicos para componentes de bajo costo:** La caracterización detallada del rendimiento de IMUs específicos de muy bajo costo y su comportamiento con algoritmos como el de Madgwick en aplicaciones deportivas dinámicas es un área que se beneficia de estudios continuos.

2.7.3. Posicionamiento del Prototipo

El prototipo de jabalina sensorizada desarrollado en este TFM se sitúa en la convergencia de varias de las tendencias y tecnologías discutidas. Su diseño, basado en un microcontrolador ESP32, los IMUs ICM20649 (acelerómetro y giroscopio) y LIS3MDL (magnetómetro), el filtro de Madgwick para la estimación de la orientación, y la visualización de datos en una aplicación de smartphone, busca ofrecer una solución innovadora y práctica para el análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina.

La principal contribución de este prototipo no radica necesariamente en la invención de una tecnología nueva, sino en la integración optimizada de componentes y algoritmos existentes y para crear una solución completa y accesible, adaptada a las necesidades del lanzamiento de jabalina. El estado del arte muestra que las IMUs se utilizan en deportes [13, 16], el ESP32 se emplea en sistemas embebidos de bajo costo con IMUs [20], el filtro de Madgwick es una elección eficiente para la estimación de orientación en estas plataformas [23], y las aplicaciones de smartphone son un medio eficaz para la retroalimentación deportiva[29].

El valor distintivo del prototipo reside en su potencial para:

- Proporcionar una herramienta de análisis biomecánico que sea significativamente más **accesible** (en términos de costo) y **portable** que los sistemas de laboratorio tradicionales.
- Ofrecer **retroalimentación útil y práctica** directamente al atleta y al entrenador a través de una interfaz de smartphone familiar y fácil de usar.
- Utilizar una combinación específica de **componentes de bajo costo (ESP32, ICM20649, LIS3MDL) y algoritmos eficientes (Madgwick)** optimizados para la aplicación en el lanzamiento de jabalina.
- Proporcionar una sensación de entrenamiento lo mas parecida posible al de una jabalina convencional.

Al enfocarse en la usabilidad, la portabilidad y la provisión de retroalimentación práctica, en lugar de competir en términos de precisión absoluta con sistemas de laboratorio de alta gama, el prototipo tiene el potencial de llenar un nicho importante, poniendo herramientas avanzadas al alcance de un público más amplio.

Capítulo 3

Marco teórico

3.1. Biomecánica del Lanzamiento de Jabalina

El lanzamiento de jabalina es una disciplina atlética que combina fuerza, velocidad y técnica, exigiendo una coordinación precisa de todo el cuerpo para lograr un rendimiento óptimo. El análisis biomecánico juega un papel fundamental en la comprensión de los factores que contribuyen a un lanzamiento exitoso y en la prevención de lesiones.

3.1.1. Fases del Lanzamiento

El lanzamiento de jabalina se divide en varias fases secuenciales (figura 3.1), cada una con objetivos y características biomecánicas específicas:

- **Carrera de aproximación (Run-up):**
  - Esta fase inicial tiene como objetivo generar velocidad horizontal y preparar el cuerpo para la transferencia de energía.
  - El atleta acelera gradualmente, manteniendo el control y la estabilidad.
  - La longitud y la cadencia de la zancada aumentan progresivamente.
- **Transición (Transition):**
  - Esta fase sirve como puente entre la carrera de aproximación y la fase de entrega, permitiendo al atleta colocarse en la posición óptima para el lanzamiento.
  - El cuerpo se desacelera horizontalmente mientras se prepara para la rotación y la extensión.
- **Entrega/Liberación (Delivery/Release):**
  - Esta es la fase crítica donde se transfiere la máxima energía a la jabalina.




Figura 3.1: Fases del lanzamiento de jabalina [1]. Aproximación 1-6. Transición 7-12. Entrega 13-18. Seguimiento 19-20.

- El cuerpo rota rápidamente y se extiende, impulsando la jabalina hacia adelante.
- La velocidad de la jabalina aumenta drásticamente en un corto período de tiempo.

- **Seguimiento (Follow-through):**
  - Después de la liberación, el atleta continúa el movimiento para disipar la energía y evitar lesiones.
  - Esta fase ayuda a mantener el equilibrio y la estabilidad.

3.1.2. Parámetros Biomecánicos Clave

Varios parámetros biomecánicos influyen significativamente en el resultado de un lanzamiento de jabalina:

- **Velocidad de liberación:** fig: 3.2
  - La velocidad de la jabalina en el momento en que se suelta de la mano del atleta.
  - Un factor principal que determina la distancia del lanzamiento; una mayor velocidad de liberación generalmente conduce a lanzamientos más largos.
- **Ángulo de liberación:** fig: 3.3




Figura 3.2: Velocidad de la jabalina durante el lanzamiento [2] .




Figura 3.3: Angulo de liberación de la jabalina [3].




Figura 3.4: Angulo de ataque durante vuelo [4].

- El ángulo entre la jabalina y la horizontal en el momento de la liberación.
- Existe un ángulo de liberación óptimo que maximiza la distancia para una velocidad de liberación dada.

- **Altura de liberación:** fig: 3.3
  - La altura de la jabalina con respecto al suelo en el momento de la liberación.
  - Una mayor altura de liberación proporciona a la jabalina más tiempo en el aire, lo que potencialmente aumenta la distancia.
- **Ángulo de ataque:** fig: 3.4
  - El ángulo entre la orientación de la jabalina y la dirección del flujo de aire durante el vuelo.
  - Influye en las fuerzas aerodinámicas de sustentación y arrastre que actúan sobre la jabalina.
- **Momento angular/Giro:**
  - La rotación impartida a la jabalina alrededor de su eje longitudinal.
  - El giro puede mejorar la estabilidad de la jabalina durante el vuelo.

3.1.3. Importancia del Análisis Biomecánico

El análisis biomecánico del lanzamiento de jabalina proporciona información valiosa para:

- **Optimización del rendimiento:**
  - Identificar áreas de mejora en la técnica del atleta.

- Cuantificar la eficiencia de la transferencia de energía durante el lanzamiento.
- Determinar los parámetros de liberación óptimos para maximizar la distancia.

- **Prevención de lesiones:**
  - Evaluar las cargas en las articulaciones y los tejidos del atleta.
  - Identificar movimientos o patrones que pueden aumentar el riesgo de lesiones.
  - Desarrollar estrategias de entrenamiento y técnicas de rehabilitación para minimizar el riesgo de lesiones.

Al utilizar herramientas y técnicas de análisis biomecánico, los entrenadores y los atletas pueden tomar decisiones más informadas para mejorar el rendimiento y garantizar la salud a largo plazo del atleta.

3.2. Unidades de Medida Inercial (IMUs)

Las Unidades de Medida Inercial (IMUs) son dispositivos electrónicos que miden y proporcionan datos sobre la aceleración, la velocidad angular y, en algunos casos, la orientación de un objeto. Son componentes clave en una amplia gama de aplicaciones, desde la navegación y la robótica hasta el seguimiento del movimiento en deportes y la realidad virtual.

3.2.1. Principios de Funcionamiento de Acelerómetros, Giroscopios y Magnetómetros

Una IMU típicamente integra tres tipos de sensores para capturar información completa sobre el movimiento: acelerómetros, giroscopios y magnetómetros.

- **Acelerómetros:** fig: 3.5
  - Los acelerómetros miden la aceleración lineal, que es la tasa de cambio de la velocidad, en tres ejes ortogonales (X, Y, Z).
  - Pueden detectar tanto la aceleración debida al movimiento como la aceleración debida a la gravedad.
  - Los acelerómetros MEMS (Sistemas Microelectromecánicos) son comunes en las IMU modernas. Funcionan midiendo el desplazamiento de una pequeña masa suspendida por microestructuras elásticas (figura 3.5) cuando se somete a una aceleración.

- **Giroscopios:** fig: 3.6




Figura 3.5: Acelerometro MEMS [5].

- Los giroscopios miden la velocidad angular, que es la tasa de cambio de la orientación, alrededor de tres ejes ortogonales (X, Y, Z).
- Detectan movimientos de rotación, como el balanceo, cabeceo y guiñada.
- Los giroscopios MEMS, también comunes en las IMU, utilizan el efecto Coriolis, donde una fuerza actúa sobre una masa en movimiento rotativo, para medir la velocidad angular.

- **Magnetómetros:** fig: 3.7
  - Los magnetómetros miden la fuerza y la dirección de los campos magnéticos.
  - En las IMU, se utilizan para medir el campo magnético de la Tierra, lo que proporciona una referencia de orientación absoluta con respecto al norte magnético.
  - Los magnetómetros pueden basarse en diferentes tecnologías, como el efecto Hall o la magnetoinducción.

3.2.2. Calibración de Sensores Inerciales y Magnetómetros

La calibración es un proceso fundamental para asegurar la precisión y fiabilidad de las mediciones obtenidas de sensores inerciales (acelerómetros y giroscopios) y magnetómetros. Estos dispositivos, aunque altamente avanzados, están sujetos a diversas fuentes de error que, si no se corrigen, pueden conducir a lecturas imprecisas y a una estimación errónea del movimiento o la orientación.

La calibración consiste en identificar y cuantificar los errores sistemáticos de un sensor, y luego aplicar correcciones para minimizarlos. Estos errores suelen ser predecibles y repetitivos, y pueden clasificarse principalmente en:

- **Offset (Bias o Error de Cero):** Es la lectura del sensor cuando la magnitud que está midiendo debería ser cero. Por ejemplo, un acelerómetro en reposo en un entorno sin




Figura 3.6: Giroscopio MEMS [6].




Figura 3.7: Magnetometro Hall [7].

gravedad debería leer 0 g en todos sus ejes, pero debido a imperfecciones de fabricación o variaciones de temperatura, puede mostrar una pequeña lectura constante. Para los giroscopios, este es el *drift* o deriva a lo largo del tiempo.

- **Error de Escala (Scale Factor Error):** Es la desviación de la sensibilidad real del sensor respecto a su sensibilidad ideal. Por ejemplo, un sensor diseñado para dar 1000 LSB (Least Significant Bit) por unidad de medida, podría estar dando 980 LSBs o 1020 LSBs.
- **Error de No-linealidad:** Algunos sensores no responden de manera perfectamente lineal a través de todo su rango de medición. La calibración puede ayudar a modelar y corregir estas desviaciones.
- **Error de Ejes Cruzados (Cross-Axis Sensitivity):** Ocurre cuando un sensor en un eje determinado reacciona a una entrada en un eje perpendicular. Por ejemplo, un acelerómetro del eje X podría mostrar una pequeña lectura cuando la aceleración se aplica solo en el eje Y.
- **Alineación de Ejes:** Asegurar que los ejes de medición del sensor estén perfectamente ortogonales entre sí y alineados con un sistema de referencia conocido.

Calibración Específica por Tipo de Sensor:

- **Acelerómetros:**
  - **Calibración de Offset (Bias):** El método más común implica colocar el acelerómetro en reposo en seis orientaciones diferentes (ejes X, Y, Z apuntando hacia arriba y hacia abajo) para medir la aceleración de la gravedad (+1g, -1g, 0g). A partir de estas lecturas, se calculan los offsets para cada eje, de modo que cuando el sensor no experimente aceleración lineal, su salida sea cero.
  - **Calibración de Factor de Escala y Alineación:** Esto a menudo se realiza junto con la calibración de offset, utilizando las mismas seis posiciones estáticas. Se busca ajustar la sensibilidad de cada eje y corregir pequeñas desalineaciones entre ellos para asegurar que la magnitud de la aceleración de la gravedad sea consistentemente 1g en cualquier orientación estática.
- **Giroscopios:**
  - **Calibración de Offset (Bias):** Los giroscopios son particularmente susceptibles a la deriva de offset, donde una pequeña lectura constante se acumula rápidamente al integrar la velocidad angular para obtener la orientación. La calibración más sencilla y frecuente implica mantener el giroscopio completamente inmóvil durante un corto período de tiempo y promediar sus lecturas para determinar el offset de

cero grados por segundo (ZRO - Zero-Rate Output). Este valor promedio se resta luego de las lecturas en tiempo real.

- **Calibración de Factor de Escala:** Es más compleja y a menudo requiere equipos especializados que puedan aplicar una rotación angular conocida y precisa. Se busca asegurar que la salida del giroscopio corresponda linealmente a la velocidad angular real.

- **Magnetómetros:**

  - **Calibración *Hard Iron*:** El efecto *hard iron* se debe a campos magnéticos constantes y permanentes en las cercanías del sensor. La calibración *hard iron* consiste en determinar y compensar estos offsets para re-centrar las lecturas del magnetómetro. Generalmente, se rota el sensor en todas las orientaciones posibles y se calcula el centro de la esfera (o elipse) de lecturas resultantes para determinar los offsets.
  - **Calibración *Soft Iron*:** Las distorsiones *soft iron* son causadas por materiales que no generan su propio campo magnético, pero lo distorsionan (lo concentran o lo desvían). Estas distorsiones se manifiestan como una deformación del círculo/esfera de lecturas, transformándolo en una elipse. La calibración *soft iron* implica transformar esta elipse de nuevo en un círculo o esfera para corregir la deformación. Esto requiere un modelado matemático más complejo, a menudo utilizando una matriz de corrección.
  - **Compensación de Inclinación:** Aunque no es una calibración del sensor en sí, la compensación de inclinación es fundamental para el magnetómetro. Dado que el magnetómetro mide el campo magnético en su propio marco de referencia, si el dispositivo está inclinado, la proyección del campo terrestre sobre los ejes del sensor cambiará. Utilizando los datos de un acelerómetro (para la inclinación), se pueden rotar las lecturas del magnetómetro a un marco de referencia horizontal, eliminando la dependencia de la inclinación.

3.2.3. Fusión de Datos de Sensores

La fusión de datos de sensores es el proceso de combinar datos de múltiples sensores (acelerómetros, giroscopios y, a veces, magnetómetros) dentro de la IMU para obtener información más precisa y confiable sobre el movimiento y la orientación.

- **Necesidad de la fusión de datos:**

  - Cada tipo de sensor tiene sus limitaciones y fuentes de error.
  - Los acelerómetros son sensibles al ruido y las vibraciones.

- Los giroscopios sufren de deriva, donde los errores se acumulan con el tiempo.
- Los magnetómetros son susceptibles a las perturbaciones magnéticas.
- La fusión de datos permite compensar estas limitaciones y obtener una estimación más robusta del movimiento.

- **Algoritmos comunes de fusión de datos:**
  - **Filtro de Kalman:** Un algoritmo recursivo que estima el estado de un sistema (posición, velocidad, orientación) basándose en las mediciones del sensor y un modelo dinámico del sistema.
    - Eficaz para filtrar el ruido y manejar la incertidumbre.
  - **Filtro Complementario:** Un método que combina datos de sensores en el dominio de la frecuencia, utilizando las fortalezas de los acelerómetros para la orientación de baja frecuencia y los giroscopios para la rotación de alta frecuencia.
    - Computacionalmente más simple que el Filtro de Kalman.
  - **Filtro de Madgwick:** Un algoritmo de bajo costo computacional diseñado para la estimación de la orientación en tiempo real a partir de datos de IMU. Adecuado para aplicaciones con recursos computacionales limitados.

3.2.4. Principios Fundamentales del Filtro Madgwick

El filtro Madgwick [30] se basa en varios principios clave para lograr una estimación óptima de la orientación:

- **Representación por Cuaterniones:** El filtro utiliza cuaterniones para representar la orientación del sensor. Los cuaterniones son números complejos de cuatro dimensiones que ofrecen una representación compacta y evitan los problemas de singularidad (como el *gimbal lock*) asociados a las representaciones por ángulos de Euler, lo que los hace ideales para describir rotaciones en el espacio tridimensional. Un cuaternión de unidad de longitud se utiliza para describir la orientación de un marco de referencia (por ejemplo, el del sensor) relativo a otro (por ejemplo, el de la Tierra).
- **Fusión Óptima de Datos:** El objetivo principal del filtro es fusionar de manera óptima las mediciones del giroscopio, el acelerómetro y, opcionalmente, el magnetómetro para obtener una única estimación de la orientación.
  - **Giroscopios:** El giroscopio mide la velocidad angular. Integrar estas mediciones a lo largo del tiempo permite calcular la orientación. Sin embargo, los giroscopios MEMS acumulan errores de integración, lo que lleva a una deriva progresiva de la orientación estimada.

  - **Acelerómetro y Magnetómetro:** Estos sensores proporcionan referencias absolutas de orientación al medir el campo gravitacional de la Tierra y el campo magnético terrestre, respectivamente. No obstante, son susceptibles a altos niveles de ruido; por ejemplo, las aceleraciones debidas al movimiento corrompen la dirección medida de la gravedad, y las distorsiones magnéticas locales afectan la lectura del campo magnético.

- **Algoritmo de Descenso de Gradiente:** A diferencia de los filtros de Kalman tradicionales (que pueden ser computacionalmente costosos y complejos de implementar), el filtro Madgwick emplea un algoritmo de descenso de gradiente optimizado. Este algoritmo utiliza las mediciones del acelerómetro y el magnetómetro para calcular la dirección del error en la medición del giroscopio como una derivada de cuaternión. Esta retroalimentación correctiva se aplica a la estimación de orientación basada en el giroscopio, reduciendo la deriva.

  - El algoritmo se basa en la minimización de una función objetivo que busca alinear las direcciones de referencia de los campos (gravedad y magnético) con sus mediciones correspondientes en el marco del sensor.
  - Una de las innovaciones clave es la derivación analítica del Jacobiano de la función objetivo, lo que reduce significativamente la carga computacional en comparación con los métodos que requieren diferenciación numérica.
  - Parámetro de Sintonización (β): El filtro se controla principalmente mediante un único parámetro de ganancia, β (beta), que representa el error del giroscopio. Este parámetro determina la velocidad a la que la orientación estimada a partir del acelerómetro y el magnetómetro corrige la estimación del giroscopio. Un valor bajo de β da más peso a las mediciones del giroscopio (menor corrección), mientras que un valor alto aumenta la influencia de la corrección basada en el acelerómetro/magnetómetro.

- **Compensación de Distorsión Magnética:** Para las implementaciones MARG (que incluyen magnetómetros), el filtro incorpora un algoritmo de compensación de distorsión magnética en línea. Este enfoque ajusta la dirección de referencia del campo magnético de la Tierra para que coincida con la inclinación del campo medido en el marco de la Tierra, ayudando a mitigar los efectos de las distorsiones magnéticas

Capítulo 4

Diseño y Desarrollo del Prototipo

Este capítulo detalla el proceso de diseño e implementación del prototipo de jabalina sensorizada. Se aborda el desarrollo del hardware, software y otros elementos mecánicos necesarios para integrar un sistema funcional. Toda la documentación referente al proyecto se puede encontrar en el repositorio de GitHub de [8].

4.1. Diseño del Hardware

4.1.1. Selección de Componentes

Microcontrolador ESP32

El módulo microcontrolador Xiao ESP32S3 (Figura 4.1) se selecciona como la unidad de procesamiento central del sistema de seguimiento de jabalina, combinando las capacidades del chip ESP32-S3 con las ventajas de un factor de forma compacto.

- **Características Intrísecas del ESP32-S3:**




Figura 4.1: ESP32S3 - Seeed Studio Module

- **Potencia de procesamiento:** El ESP32-S3 integra un microprocesador LX7 de doble núcleo de 32 bits, que proporciona una sólida capacidad de procesamiento para la adquisición y el procesamiento de datos en tiempo real. Esto es esencial para ejecutar algoritmos de fusión de sensores y otras tareas computacionales exigentes.
- **Interfaces de comunicación (SPI, I2C):** El ESP32-S3 incorpora interfaces de comunicación SPI (Interfaz Periférica Serial) e I2C (Circuito Interintegrado), protocolos estándar que permiten una comunicación eficiente y sincronizada con los sensores IMU y otros periféricos.
- **Conectividad inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth):** El ESP32-S3 incluye capacidades integradas de Wi-Fi y Bluetooth.
  - Bluetooth Low Energy (BLE) permite la comunicación de bajo consumo con dispositivos móviles, ideal para la retroalimentación en tiempo real durante el entrenamiento.
  - Wi-Fi proporciona la capacidad de conectar el dispositivo a redes locales o Internet para el registro de datos y el análisis posterior.
- **Programación en C/C++:** El ESP32-S3 se programa utilizando los lenguajes C y C++, lo que ofrece un alto grado de flexibilidad y control sobre el hardware. El soporte para el entorno Arduino y sus bibliotecas simplifica el desarrollo y permite la reutilización de código.

- **Propiedades de la versión S3: Memoria Ampliada (PSRAM):** La versión S3 del ESP32 incluye PSRAM (Pseudo Static RAM) adicional, concretamente 8 Mb. En el caso del Xiao ESP32S3, esta memoria ampliada es crucial para el sistema ya que permite el almacenamiento temporal (*data buffering*) de los datos de alta frecuencia provenientes de los sensores.

- **Características del Módulo Xiao ESP32S3:**

  - **Tamaño Compacto:** El módulo Xiao ESP32S3 destaca por su diseño compacto. Este factor de forma reducido es esencial para la integración del sistema de seguimiento dentro de la jabalina, donde el espacio es reducido.
  - **Conector SMA:** El módulo Xiao ESP32S3 integra un conector SMA para la conexión de una antena externa. Esta característica permite acoplar una antena a la parte exterior de la jabalina evitando asi la perdida de señal debido al cuero metálico de esta.




Figura 4.2: IMU de 6 ejes - Acelerometro y Giroscopio - ICM20649

IMU ICM20649

La unidad de medida inercial (IMU) ICM20649, se selecciona para proporcionar datos de aceleración y velocidad angular. Para facilitar su uso, el integrado ICM20649 se implementa utilizando un módulo de desarrollo de Adafruit (Figura 4.2). Este módulo de Adafruit proporciona un acceso conveniente a los pines del integrado, opciones de alimentación y otras características que simplifican la integración del sensor en el sistema. El ICM20649 integra un giroscopio de 3 ejes con rangos programables por el usuario de entre ±500 dps y ±4000 dps (*degrees per second*).

El sensor también incluye un acelerómetro de 3 ejes con opciones de FSR de entre ±4g y ±30g.

- Esto es particularmente importante porque la jabalina experimenta aceleraciones significativas durante el lanzamiento, que a menudo superan el rango de las IMU típicas de bajo costo (±16g).
- El rango de ±30g del ICM20649 asegura que estas aceleraciones máximas se capturen sin recorte o saturación de datos, lo que distorsionaría las mediciones.

Más allá de sus rangos de medida, el ICM20649 ofrece varias características intersantes para el proyecto:

- **Interrupciones programables por el usuario:** Estas permiten al sensor señalar eventos específicos al microcontrolador, lo que permite un manejo eficiente de los datos y la activación potencial de acciones basadas en los patrones de movimiento detectados.
- **Interrupción de activación por movimiento:** Esta función permite un funcionamiento de bajo consumo al permitir que el microcontrolador permanezca en estado de reposo y se active solo cuando la IMU detecta movimiento, conservando energía.




Figura 4.3: Magnetometro de 3 ejes - LIS3MDL

- **Búfer FIFO de 4kB:** Este búfer permite al microcontrolador leer los datos en ráfagas, mejorando la eficiencia de la transferencia de datos y reduciendo la carga de procesamiento en el microcontrolador.
- **ADC de 16 bits en chip y filtros programables:** Estos contribuyen a la precisión y calidad de los datos del sensor al proporcionar una conversión de alta resolución y reducción de ruido.
- **DMP (Procesador de Movimiento Digital):** El DMP integrado permite capacidades avanzadas de procesamiento de movimiento.
- **Interfaces de comunicación digital:**Las capacidades de comunicación del ICM20649 incluyen una interfaz SPI y una I2C, con velocidades de transferencia de 7 MHz y 400 kHz respectivamente.

Ademas de todo esto, la estructura MEMS del sensor está herméticamente sellada y unida a nivel de oblea.Esto le proporciona una mayor robustez y protección contra los factores ambientales y el estrés mecánico, lo cual es esencial para un dispositivo integrado dentro de una jabalina.

Es importante destacar que el ICM20649 no incluye un magnetómetro, que es necesario para obtener una orientación absoluta y corregir la deriva del giroscopio. Por lo tanto, el sistema requiere la integración de un magnetómetro externo para proporcionar datos de orientación completos.

Magnetómetro LIS3MDL

El LIS3MDL es un magnetómetro de 3 ejes seleccionado para complementar la IMU del sistema. Para facilitar su uso, el integrado LIS3MDL se implementa utilizando un módulo de desarrollo de Adafruit (Figura 4.3) por simplicidad.



(a) Tarjeta microSD 32 gb.



(b) Lector de tarjetas microSD.

Figura 4.4: Modulo de almacenamiento de datos.

Características Clave del LIS3MDL:

- **Detección del Campo Magnético de 3 Ejes:** El LIS3MDL mide el campo magnético en tres ejes ortogonales (X, Y y Z), lo que permite determinar la orientación del dispositivo con respecto al campo magnético de la Tierra.
- **Bajo Consumo de Energía:** Este magnetómetro está diseñado para un funcionamiento de bajo consumo, lo cual es importante para las aplicaciones alimentadas por batería y para minimizar el consumo de energía del sistema.
- **Interfaz Digital I2C:** El LIS3MDL se comunica a través de la interfaz digital I2C, lo que garantiza la compatibilidad con el microcontrolador ESP32-S3.

Almacenamiento

Para el almacenamiento de los datos generados por los sensores durante el lanzamiento de jabalina, se emplea un sistema basado en tarjeta MicroSD.

- **Tarjeta MicroSD:**
  - Se selecciona una tarjeta MicroSD de 32GB (Figura 4.4a) como medio de almacenamiento. Este tamaño proporciona una capacidad suficiente para almacenar una cantidad considerable de datos.
  - Las tarjetas MicroSD son componentes económicos, livianos y de tamaño reducido, lo que facilita su integración en el sistema sin agregar un peso o volumen significativo al prototipo.
- **Lector de Tarjetas MicroSD SPI:**
  - La comunicación con la tarjeta MicroSD se realiza a través de un lector de tarjetas (Figura 4.4b) que utiliza la interfaz SPI (Serial Peripheral Interface).
  - Este lector es, básicamente, un adaptador que proporciona acceso a los pines de la tarjeta.




Figura 4.5: Real Time Clock- DS3231

RTC: Real Time Clock

Para proporcionar una marca de tiempo para los datos del sensor, se incorpora un circuito de reloj de tiempo real (RTC). Concretamente, se selecciona el integrado DS3231 (Figura 4.5).

- **Funciones y Características del DS3231:**
  - El DS3231 es un RTC de bajo costo y alta precisión que mantiene la hora (horas, minutos, segundos) y la fecha (día, mes, año).
  - Compensa la desviación debida a la temperatura y tiene una batería de respaldo.
  - La comunicación con el microcontrolador se realiza a través del protocolo I2C, lo que asegura la compatibilidad con el resto del sistema.

La principal razón para incluir un RTC es la necesidad de asociar cada conjunto de datos del sensor con una marca de tiempo exacta. Esto es esencial para el análisis posterior del lanzamiento, permitiendo relacionar los datos con el momento del lanzamiento.

Otros Componentes

Además de los componentes principales descritos anteriormente, el sistema incorpora algunos otros elementos para proporcionar funcionalidad adicional e interacción con el usuario:

- **Zumbador (Buzzer):** (Figura 4.6)
  - Se integra un zumbador para proporcionar retroalimentación audible al usuario.
  - El zumbador puede generar diferentes sonidos y tonos para indicar:



Figura 4.6: Zumbador.

- Encendido y apagado del sistema.
- Inicio y fin de la adquisición de datos.
- Confirmación de la pulsación del botón.
- Modo de visualización de datos.
- Confirmación del estado de adquisición.

- La retroalimentación audible mejora la experiencia del usuario al proporcionar una forma sencilla de entender las acciones y el estado del sistema.

- **Batería:** (figura: 4.7)

  - Para alimentar el sistema se utiliza una batería de litio de 380 mAh, concretamente un modelo 501646.
  - Se ha elegido este modelo debido a que su factor de forma alargado se ajusta adecuadamente al poco espacio del que se dispone para alojar el sistema.

- **Cinta de cobre:** Se usa cinta de cobre para formar un electrodo táctil mediante el cual el usuario pueda interactuar con el sistema.

4.1.2. Diseño del Circuito Electrónico

Esta sección detalla el diseño del circuito electrónico que constituye el núcleo del sistema de monitorización del lanzamiento de jabalina. El circuito se encarga de la adquisición de datos de los sensores inerciales, el procesamiento de la señal, la gestión de la energía y la comunicación con otros dispositivos. El diseño del circuito se ha realizado teniendo en cuenta los requisitos de rendimiento, las limitaciones de espacio y las consideraciones de consumo de energía, con el objetivo de crear un sistema robusto, eficiente y adecuado para su integración en la jabalina.



Figura 4.7: Batería de litio 501646.




Figura 4.8: Diagrama de alimentación del sistema.




Figura 4.9: Esquema de comunicación.

Alimentación del sistema

El sistema esta diseñado para operar alimentado por una batería de litio de 3.7V, lo que permite la portabilidad y el funcionamiento autónomo del dispositivo durante las sesiones de entrenamiento.

Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de los componentes electrónicos, es esencial proporcionarles un voltaje estable y dentro de sus especificaciones. Todos los componentes del sistema, incluyendo el ESP32-S3, operan a 3.3V.

El módulo ESP32-S3 se alimenta directamente de la batería de 3.7V porque integra un regulador de voltaje interno. Este regulador convierte el voltaje variable de la batería (que cambia durante la carga y descarga) en un voltaje fijo y estable de 3.3V.

La salida de 3.3V del regulador interno del ESP32-S3 está disponible en un pin del módulo y se utiliza para alimentar a todos los demás componentes del circuito (sensores IMU, RTC, etc) tal como se muestra en la Figura 4.8.

Además de la regulación de voltaje, el ESP32-S3 también incorpora un Sistema de Gestión de Batería (BMS). (Figura 4.8). El BMS permite cargar la batería conectando una fuente de alimentación de 5V al módulo ESP32-S3, ya sea a través de un pin dedicado o del puerto USB.

Esta solución de alimentación elimina la necesidad de reguladores de voltaje y BMS externos, lo que reduce la cantidad de componentes y el tamaño del circuito. Esto es fundamental debido a las limitaciones de espacio dentro del dispositivo.

Sistema de comunicaciones

La comunicación entre los componentes del dispositivo se realiza mediante los protocolos I2C y SPI, que son las interfaces de comunicación disponibles en los componentes seleccionados.

- **Comunicación I2C:** El microcontrolador ESP32-S3 se comunica con el módulo RTC

(DS3231) y con la IMU (ICM20649) a través de la interfaz I2C (Figura 4.9).

- **Comunicación SPI:** El microcontrolador ESP32-S3 se comunica con la tarjeta MicroSD a través de la interfaz SPI (Figura 4.9).
- **Comunicación I2C auxiliar:** El ICM20649 (IMU) y el magnetómetro (LIS3MDL) se comunican a través de un puerto I2C independiente (Figura 4.9). Esta configuración se implementa para optimizar la adquisición de datos de los sensores. El ICM20649 obtiene los datos del magnetómetro y luego los transfiere al ESP32-S3 a través del bus I2C principal. Esta estrategia se explica con más detalle en la sección de Diseño del Software, pero esencialmente permite que la IMU gestione la sincronización y la adquisición de los datos del magnetómetro de manera eficiente, lo que puede ser importante para ciertos algoritmos de fusión de sensores.

Interfaz con el usuario

La interacción del usuario con el prototipo se ha diseñado para ser sencilla y robusta, minimizando la necesidad de componentes externos y aprovechando las capacidades integradas del microcontrolador ESP32S3. Los principales elementos de interacción son un zumbador para retroalimentación auditiva y un sistema de entrada táctil.

- **Zumbador (Buzzer):** El zumbador pasivo se conecta directamente a un pin GPIO del ESP32S3. Dado que el ESP32S3 posee la capacidad de generar señales de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) en todas sus salidas, es posible controlar directamente el zumbador sin necesidad de hardware adicional para producir diferentes tonos y sonidos que indiquen el estado del sistema.
- **Entrada Táctil Capacitiva:** Para la entrada del usuario, se ha implementado un sistema táctil capacitivo utilizando las capacidades inherentes de algunos pines GPIO del ESP32S3. Esto permite crear un sensor táctil sin requerir hardware externo complejo. Para acondicionar ligeramente la señal y asegurar una detección más fiable, se ha implementado el circuito que se muestra en la Figura 4.10 . Este circuito ayuda a estabilizar la señal de la entrada táctil, evitando falsos positivos y errores de detección.

En el apéndice A se puede encontrar el esquema eléctrico completo para su consulta.

4.1.3. Fabricación del circuito

La fabricación del circuito electrónico se llevó a cabo en varias etapas, con el fin de asegurar la correcta funcionalidad del sistema y optimizar su diseño para la aplicación específica del seguimiento de la jabalina.

- **Pruebas en Protoboard**




Figura 4.10: Circuito acondicionador para la entrada táctil.

- Inicialmente, se montó el circuito en una protoboard (Figura 4.11).
- Este montaje permitió realizar pruebas iniciales de conectividad y verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los componentes (microcontrolador, IMU, magnetómetro, etc.).
- Durante esta fase, se desarrolló el software inicial y se realizaron ajustes en los parámetros de los sensores.

- **Montaje en Placa de Prototipado**
  - Una vez validadas las funcionalidades básicas del circuito, se procedió a soldar los componentes en una placa de prototipado (Figura 4.12).
  - Este montaje proporcionó una mayor estabilidad y robustez mecánica en comparación con la protoboard.
  - Se diseñó e imprimió en 3D una carcasa básica para alojar la placa de prototipado y la batería, permitiendo realizar las primeras pruebas del sistema integrado en la jabalina.

- **Diseño y Fabricación de la PCB**
  - Tras confirmar la correcta operación del sistema se diseñó una placa de circuito impreso (PCB) (Figura 4.13) utilizando un software de diseño asistido por computadora (CAD).
  - Una vez fabricada la PCB, se procedió al montaje de los componentes (Figura 4.14) obteniendo así un circuito compacto, robusto y optimizado para su integración en el dispositivo.

Esta metodología de fabricación iterativa permitió un desarrollo eficiente y la identificación temprana y corrección de posibles problemas.




Figura 4.11: Circuito en Protoboard/Breadboard




Figura 4.12: Circuito soldado en placa de prototipado junto con primera carcasa.




Figura 4.13: Diseño CAD de la PCB [8].




Figura 4.14: PCB fabricada con los componentes soldados.



Figura 4.15: Partes de la jabalina. Rojo: Punta. Amarillo: Cola. Marron/Gris: Conector.

4.2. Diseño y fabricación del soporte para la jabalina

4.2.1. Descripción de la Jabalina

La jabalina utilizada como base para el desarrollo del sistema de sensorización es una jabalina de competición estándar, diseñada para cumplir con las regulaciones de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo). Esta jabalina se caracteriza por su construcción modular, dividida en tres componentes principales (Figura 4.15):

- **Punta:** La sección frontal de la jabalina, fabricada en metal y diseñada para penetrar en el suelo tras el lanzamiento.
- **Parte Trasera:** La sección posterior de la jabalina, también fabricada en metal, que proporciona equilibrio y estabilidad durante el vuelo.
- **Conector Central:** Un tubo cilíndrico de aluminio que une la punta y la parte trasera, formando el cuerpo principal de la jabalina.

El conector central presenta las siguientes dimensiones:

- **Diámetro Interior:** 26 mm
- **Longitud:** 24 cm

Este tubo de aluminio actúa como el alojamiento ideal para la integración del sistema de sensorización desarrollado en este proyecto.

La unión entre el conector central y las puntas de la jabalina se realiza mediante dos conectores, insertados en los extremos del tubo de aluminio (Figura 4.16).

Es importante destacar la limitación de espacio impuesta por estos conectores. Su inserción reduce significativamente el volumen disponible dentro del tubo de aluminio, lo que plantea un desafío importante para el diseño del soporte del sistema de sensorización. El soporte debe ser lo suficientemente compacto para alojar los componentes electrónicos necesarios, al tiempo que garantiza su protección y correcta fijación dentro del espacio reducido disponible.




Figura 4.16: Sección del tubo central con los conectores.



Figura 4.17: Soporte completo [8].

4.2.2. Diseño del soporte

El soporte del circuito (Figura 4.17) está diseñado para alojar el sistema de sensorización dentro del tubo de aluminio que conecta las partes de la jabalina. Su forma externa se adapta al diámetro interior del tubo para asegurar una sujeción firme.

El soporte esta formado por dos mitades (Figura 4.18) para permitir el montaje de la PCB en su interior.

- La PCB se fija mediante tornillos en unos soportes diseñados para este propósito. Para ello se añaden insertos roscados de latón al diseño.
- En la parte superior se realizan unos taladros similares para atornillar ambas partes del soporte.




Figura 4.18: Soporte separado. En azul se señalan los soportes de la PCB.

- En la parte de abajo se hacen unas ranuras ciegas para alojar la batería.
- Se hace otra ranura pasante para pasar una lamina de cobre que hará de electrodo a masa y estará contacto con el tubo para aislar el dispositivo.

En la Figura 4.19 se puede ver un plano explosionado con la disposición de todos los componentes en el soporte.

4.2.3. Ensamblaje del Sistema

El proceso de ensamblaje del sistema comprende la integración de la PCB en su soporte y, posteriormente, la instalación del conjunto en el interior de la jabalina. A continuación, se detalla cada una de estas etapas:

- **Impresión 3D y Procesado del Soporte:** El soporte diseñado para alojar el circuito se fabrica mediante impresión 3D utilizando filamento de PETG. El PETG ofrece un buen equilibrio entre durabilidad y flexibilidad, lo que permite al soporte resistir las tensiones mecánicas durante el lanzamiento de la jabalina sin fracturarse, a la vez que proporciona cierta capacidad de adaptación a las tolerancias dimensionales del tubo de aluminio. Además, el PETG es un material relativamente económico, lo que contribuye a mantener el coste total del prototipo bajo control. Una vez impreso, el soporte se somete a un proceso de post-procesado para mejorar su acabado superficial, eliminando posibles imperfecciones y asegurando un ajuste óptimo dentro del tubo de la jabalina.
- **Instalación de Insertos Roscados:** En los taladros previstos en el diseño del soporte, se insertan insertos roscados de latón (Figura 4.20). Estos insertos proporcionan una rosca metálica robusta y duradera para la fijación de la PCB al soporte mediante tornillos. El uso de insertos roscados, en lugar de roscar directamente el PETG, ofrece




Figura 4.19: Vista explosionada del soporte con los componentes. 1-Soporte. 2-Conector de carga. 3-Interruptor de encendido. 4-Tornillos separadores. 5- PCB. 6-Junta tórica para fijar el soporte. 7-Batería.

varias ventajas. En primer lugar, aumenta la resistencia de la unión, ya que la rosca de latón soporta mejor las fuerzas de apriete y las vibraciones que la rosca creada directamente en el plástico. En segundo lugar, permite realizar montajes y desmontajes repetidos sin dañar la rosca, lo cual es importante para el mantenimiento y la posible sustitución de componentes.

- **Instalación de la Lámina de Cobre:** Se adhiere una lámina de cobre adhesiva a la superficie inferior del soporte (Figura 4.21) y se hace pasar por la ranura longitudinal diseñada específicamente para ello. Esta lámina se suelda en un punto y se conecta mediante un cable a un pin de la PCB que está conectado a masa. Esta configuración permite que el tubo de aluminio de la jabalina quede conectado a la masa del sistema, actuando como una jaula de Faraday que proporciona un apantallamiento electromagnético. De esta manera, se reduce la susceptibilidad del sistema a las interferencias electromagnéticas externas, lo que mejora la calidad de las mediciones de los sensores.

- **Montaje de Componentes Electrónicos:** La batería se fija en el fondo del soporte utilizando cinta adhesiva de doble cara, asegurando su posición y evitando desplazamientos durante el uso. A continuación, la PCB se atornilla al soporte utilizando los tornillos y los insertos roscados previamente instalados. El interruptor y el conector de carga tipo C se insertan en sus respectivas ranuras en el soporte. Finalmente, se realizan todas las conexiones eléctricas entre los componentes (batería, sensores, interruptor, conector de carga) y la PCB (Figura 4.22). Una vez completado el montaje interno, se cierra el soporte colocando la parte superior y atornillándola a la parte inferior (Figura 4.23).

- **Conexiones Externas:** El sistema cuenta con dos cables que sobresalen de la parte trasera del soporte (Figura 4.23). Uno de ellos termina en un conector SMA, destinado a la conexión de la antena Wi-Fi, y el otro en un conector de dos pines, para la conexión electrodo táctil. Estos dos elementos se encuentran ubicados en la parte trasera de la jabalina (figuras 4.24b y 4.24c).




Figura 4.20: Soporte y PCB preparados para el montaje.



Figura 4.21: Lamina de cobre del soporte.

4.2.4. Instalación del Sistema en la Jabalina

- **Inserción del Soporte en el Tubo:** La instalación del sistema en la jabalina se realiza introduciendo el soporte ensamblado en el interior del tubo de aluminio. El soporte se ha diseñado con unas dimensiones que permiten un ajuste preciso dentro del tubo, de forma que queda fijado por fricción sin necesidad de elementos de sujeción adicionales.




Figura 4.22: Montaje de componentes en el soporte.



Figura 4.23: Soporte cerrado.

- **Conexión de Periféricos Externos:** Una vez introducido el soporte, se conectan el conector SMA de la antena Wi-Fi y el conector del pin táctil a los cables correspondientes que sobresalen de la parte trasera de la jabalina (Figura 4.24b). Posteriormente, se inserta la cola de la jabalina en el tubo central y se fija con dos tornillos (Figura 4.24c).
- **Montaje Final de la Jabalina:** Finalmente, se coloca la parte delantera de la jabalina y se une al tubo de aluminio mediante otros dos tornillos (Figura 4.24c). Con este último paso, el sistema de sensorización queda completamente integrado en la jabalina, listo para su uso (Figura 4.25).


4.3. Desarrollo del Software

El desarrollo del software para el prototipo consistió en la programación del código que ejecuta en el microcontrolador ESP32-S3. Para ello, se utilizó el entorno de desarrollo VSCode con la extensión PlatformIO . Se optó por el framework de Arduino en lugar del framework nativo de Espressif ya que, aunque este último podría ofrecer un ligero aumento en el rendimiento, la utilización de Arduino permite el uso directo de las extensas librerías de Arduino, lo que facilita enormemente el desarrollo y reduce la complejidad del código.


La Figura 4.26 presenta el diagrama de clases que ilustra la arquitectura general del software. Este diagrama proporciona una visión general de los principales componentes del sistema, los cuales se irán explicando poco a poco durante esta sección.




(a) Soporte y tubo presentados.



(b) Conexión electrica con la cola de la jabalina.



(c) Fijación de la cola al tubo.



(d) Fijación de la punta al tubo.

Figura 4.24: Descripción del ensamblaje



Figura 4.25: Jabalina completamente ensamblada.




Figura 4.26: Diagrama de clases del sistema.

El código se estructura en dos partes principales:

- **Recolección y guardado de datos desde los sensores:** Esta parte comprende la lectura y configuración de los sensores, el formateo de los datos, la fusión de datos, la gestión del guardado de los datos en la tarjeta MicroSD y otras tareas relacionadas con la adquisición y el procesamiento de la información proveniente de los sensores.
- **Interfaz con el usuario:** Esta parte se centra en proporcionar al usuario los medios para visualizar y descargar los datos adquiridos.

Para una comprensión detallada de la implementación del código, incluyendo la descripción exhaustiva de todas las clases, métodos, atributos, estructuras de datos, así como sus parámetros de entrada y valores de retorno, se ha generado documentación directamente del código fuente utilizando Doxygen. Esta documentación se puede encontrar junto con el código en el repositorio de GitHub de [8].

4.3.1. Control de las IMUs

Como se mencionó en la sección de hardware 4.1.1, se utilizan el ICM20649 y el LIS3MDL para la adquisición de los datos inerciales y magnéticos. Estos integrados se implementaron mediante módulos de desarrollo de Adafruit. Adafruit desarrolla librerías en Arduino para todos sus módulos, sin embargo, las funcionalidades que tienen implementadas estas librerías son limitadas: permiten leer los valores de los sensores, configurar fondos de escala, frecuencias de muestreo y poco más. Si bien esto es válido para muchas aplicaciones, no es suficiente si se pretende desarrollar un sistema de adquisición de alto rendimiento, ya que no se aprovechan todas las capacidades de los sensores, sobre todo en el caso del ICM20649. Por tanto, estas librerías deben ser modificadas para ampliar sus funcionalidades.

ICM-20649: Arquitectura y Funcionalidades Clave

Más allá de sus capacidades básicas de detección inercial, el ICM-20649 incorpora varios sistemas y funcionalidades interesantes:

- **FIFO (First-In, First-Out):** El ICM-20649 incluye una memoria FIFO de 4kB que actúa como un búfer temporal para los datos del sensor. La FIFO permite almacenar datos de acelerómetro, giroscopio, temperatura y sensores auxiliares. Esto tiene varias ventajas:
  - **Lectura Eficiente:** El procesador host puede leer los datos en ráfagas desde la FIFO, en lugar de tener que leer cada muestra individualmente de los registros de salida del sensor. Esto reduce la carga de procesamiento y el consumo de energía.

  - **Sincronización de Datos:** La FIFO ayuda a sincronizar la lectura de datos con el procesamiento, especialmente cuando el procesador host no puede leer los datos a la misma velocidad a la que se generan.
  - **Reducción de Interrupciones:** Al almacenar múltiples muestras en la FIFO, se reduce la frecuencia con la que el dispositivo necesita generar interrupciones para indicar que hay datos disponibles.

- **Interfaz I2C Auxiliar:** El ICM-20649 incluye un bus I2C auxiliar para comunicarse con otros sensores. Esta interfaz puede operar en dos modos:
  - **Modo Maestro I2C:** En este modo, el ICM-20649 actúa como maestro y controla directamente la comunicación con los dispositivos esclavos conectados al bus I2C auxiliar. Esto permite al ICM-20649 leer datos de sensores externos, como magnetómetros, sin la intervención del procesador host. El diagrama de la Figura 4.27 ilustra una implementación típica de este modo, donde el ICM-20649 configura y lee datos de un magnetómetro externo.
  - **Modo Pass-Through:** En este modo, el ICM-20649 actúa como intermediario, conectando directamente el bus I2C principal al bus I2C auxiliar. Esto permite al procesador host comunicarse directamente con los dispositivos esclavos externos, utilizando el ICM-20649 como puente. Este modo es útil para la configuración inicial de los dispositivos externos.

- **Sistema de Interrupciones (ISR):** El ICM-20649 cuenta con un sistema de interrupciones programable que puede generar una señal de interrupción en los pines INT1 e INT2. Los flags de estado indican la fuente de una interrupción, y las fuentes pueden habilitarse o deshabilitarse individualmente. Esto permite al microcontrolador principal responder de manera eficiente a eventos específicos, como la disponibilidad de nuevos datos (Raw Data Ready Interrupt), desbordamiento de la FIFO (FIFO Overflow Interrupt), o la detección de una marca de agua en la FIFO (FIFO Watermark Interrupt).

- **Filtros Digitales:** El ICM-20649 incorpora filtros digitales programables para las señales del giroscopio y el acelerómetro. Estos filtros son esenciales para reducir el ruido y las vibraciones en los datos brutos.

- **Digital Motion Processor (DMP):** El DMP es un procesador integrado que ejecuta algoritmos de procesamiento de movimiento complejos. Al descargar estas tareas del procesador host, el DMP reduce la carga de procesamiento y el consumo de energía, permitiendo que el microcontrolador principal se centre en otras funciones. Aunque no se ha usado en el desarrollo, podría ser interesante para implementaciones futuras.




Figura 4.27: Implementación del ICM-20649 en modo maestro [9].

- **Modos de Energía:** El ICM-20649 ofrece varios modos de energía (Sleep Mode, Accelerometer Mode, Gyroscope Mode, 6-Axis Mode, DMP only mode) para optimizar el consumo según las necesidades de la aplicación.

La configuración y el control del ICM-20649 se realizan mediante un conjunto de registros internos. Para simplificar el acceso y la gestión, estos registros se organizan en cuatro bancos principales:

- **USER BANK 0:** Este banco contiene los registros de control y estado de nivel superior. Incluye registros para la gestión de la energía (PWR_MGMT_1, PWR_MGMT_2), la configuración de interrupciones (INT_PIN_CFG, INT_ENABLE), el control de la FIFO (FIFO_EN_1, FIFO_EN_2, FIFO_MODE) y el acceso a los datos del sensor (ACCEL_XOUT_H, GYRO_ZOUT_L). Los registros en este banco son esenciales para la operación básica del dispositivo.

- **USER BANK 1:** Este banco se utiliza principalmente para la configuración del autotest y el ajuste de offsets de los sensores. Los registros en este banco permiten al usuario realizar pruebas de diagnóstico de los sensores y compensar los errores de offset para mejorar la precisión de las mediciones.

- **USER BANK 2:** Este banco proporciona un control más detallado sobre la configuración de los sensores. Los registros en este banco permiten al usuario seleccionar la frecuencia de muestreo de los sensores (GYRO_SMPLRT_DIV, ACCEL_SMPLRT_DIV_1,

ACCEL_SMPLRT_DIV_2), configurar los filtros digitales (GYRO_CONFIG_1, ACCEL_CONFIG) y ajustar la sensibilidad de los sensores (GYRO_FS_SEL, ACCEL_FS_SEL).

- **USER BANK 3:** Este banco se dedica al control de la interfaz I2C maestro. Los registros en este banco permiten al usuario configurar la comunicación con sensores externos conectados al bus I2C auxiliar (I2C_SLV0_ADDR, I2C_SLV0_CTRL, I2C_SLV0_DO).

Se puede ver una descripción detallada de todos los registros en la hoja de datos del integrado [9].

Control del ICM-20649

Para la programación del ICM20649, se ha aprovechado la librería *Adafruit_ICM20X* [31]. Esta librería proporciona una capa de abstracción para la comunicación I2C con el dispositivo mediante la dependencia de la librería *Adafruit_BusIO* [32]. También provee una abstracción de la lectura y escritura de registros en el ICM, incluyendo la selección de bancos. Además, proporciona algunas funciones de alto nivel, como la configuración directa de los fondos de escala del acelerómetro y el giroscopio, sus velocidades de muestreo, así como la lectura de los registros de salida de las lecturas de los sensores. Esto proporciona una base sólida con la que trabajar y ahorra una gran cantidad de trabajo.

Sin embargo, la librería no tiene implementadas algunas funcionalidades necesarias para el desarrollo del sistema: como el manejo de la FIFO, el manejo de los esclavos I2C del integrado, la sincronización de datos, el manejo de las interrupciones, la configuración de los filtros y los modos de baja energía. Todas estas funcionalidades se tuvieron que añadir a la librería para poder llevar a cabo el proyecto.

Para ilustrar el formato típico de las funciones utilizadas para escribir/leer registros del ICM20649, se muestra el ejemplo del código 4.1, que se utiliza para habilitar y deshabilitar la FIFO:

```
1  bool Adafruit_ICM20X::enableFIFO(bool enable) {
2    _setBank(0);
3
4    Adafruit_BusIO_Register usr_config = Adafruit_BusIO_Register(
5      i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_USER_CTRL);
6    Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_en =
7        Adafruit_BusIO_RegisterBits(&usr_config, 1, 6);
8
9    return fifo_en.write(enable);
10 }
```

Listing 4.1: Función de ejemplo de lectura/escritura de registro ICM-20649

La estructura que siguen estas funciones es generalmente la misma:

1. Se utiliza la función `_setBank()` para seleccionar el banco de registros donde se va a realizar la operación.

2. Se declara una instancia de la clase `Adafruit_BusIO_Register`, proporcionando el dispositivo I2C o SPI, un flag que indica si la dirección del registro tiene el bit 7 a 1 para lectura, y la dirección del registro que se quiere modificar. La dirección del registro se especifica mediante una constante definida (como `ICM20X_B0_USER_CTRL`), cuyos valores se pueden encontrar en la hoja de datos del dispositivo.

3. Si solo se quiere modificar algunos bits del registro, se declara una instancia de la clase `Adafruit_BusIO_RegisterBits`, proporcionando una referencia al registro y la posición y el número de bits que se van a modificar. Esto es importante porque en este caso, la librería realiza una operación de lectura previa del registro, combina los valores leídos con los nuevos valores de los bits objetivo, y luego realiza la operación de escritura, para evitar sobreescribir los bits no modificados.

4. Finalmente, se ejecuta el comando de escritura (`write()`) o lectura (`read()`).

Siguiendo esta estructura, se desarrollaron las funciones de configuración de registros faltantes para ampliar la funcionalidad del dispositivo. La tabla 4.1 resume las funciones más relevantes implementadas.

Características y control del LIS3MDL

El LIS3MDL es un sensor magnético de 3 ejes de ultrabajo consumo diseñado para aplicaciones como brújulas y magnetómetros. Mas alla de las características descritas en la sección de selección de hardware, este integrado cuenta con las siguientes funcionalidades:

Componentes y Características Clave

- **Resolución:** Los datos de salida son de 16 bits, lo que proporciona una alta resolución en las mediciones.

- **Modos de conversión:** El dispositivo soporta modos de conversión continua y de conversión única, permitiendo flexibilidad en la adquisición de datos según las necesidades de la aplicación.

- **Generador de interrupciones:** El LIS3MDL puede configurarse para generar señales de interrupción ante la detección de campos magnéticos. Esto es útil para despertar el procesador principal solo cuando se produce un evento magnético significativo, optimizando el consumo de energía.

Función	Descripción
`enableFIFO()`	Habilita o deshabilita el modo de operación FIFO.
`enableFIFOWatermarkInt()`	Habilita o deshabilita la interrupción de marca de agua de la FIFO y configura el nivel lógico de la interrupción.
`selectFIFOData()`	Selecciona los datos que se van a almacenar en la FIFO.
`configFifoParam()`	Configura los parámetros de la FIFO, como el número de bytes por frame y el tamaño del buffer.
`resetFIFO()`	Resetea el contenido de la FIFO.
`odrAlign()`	Habilita o deshabilita la alineación de la frecuencia de salida de datos (ODR).
`readFIFOCount()`	Lee el número de bytes almacenados en la FIFO.
`readFIFOBuffer()`	Lee los datos de la FIFO, los estructura en frames y los almacena en el buffer proporcionado. Gestiona el número óptimo de transferencias I2C.
`configI2CSlave0()`	Configura el esclavo I2C 0 para la comunicación con dispositivos externos.
`sleepMode()`	Establece el modo de bajo consumo (sleep) o el modo normal del dispositivo.

Tabla 4.1: Funciones de configuración de registros del ICM20649

- **Autotest (Self-test):** Incluye una capacidad de autotest que permite verificar el funcionamiento del sensor en la aplicación final.
- **Sensor de Temperatura:** El dispositivo también incorpora un sensor de temperatura, que puede ser activado para obtener datos de temperatura en cada ciclo de conversión.
- **Modos de energía:** Además de los modos de conversión, el LIS3MDL dispone de un modo de *power-down* (apagado) y modos de baja potencia, contribuyendo a un consumo de energía ultrabajo.
- **Interfaces de comunicación:** El LIS3MDL soporta interfaces digitales I2C y SPI.
  - **I2C:** Interfaz de bus esclavo que cumple con los estándares de modo estándar (100 kHz) y modo rápido (400 kHz). Permite la lectura y escritura de registros.

- **SPI:** Interfaz serie que puede configurarse para operar en modo de 3 o 4 hilos. Soporta frecuencias de reloj de hasta 10 MHz.

Control del LIS3MDL

El trabajo de programación para el LIS3MDL se basó en la librería *Adafruit_LIS3MDL* [33]. Al igual que la librería del ICM20649, *Adafruit_LIS3MDL* hereda de *Adafruit_BusIO*. Esto significa que la forma de interactuar con los registros del magnetómetro es muy similar a la descrita para el ICM20649, facilitando el desarrollo y la consistencia en el código.

Esta librería ofrece funciones básicas para la configuración del fondo de escala magnética, las velocidades de muestreo, y la lectura de los datos de los ejes y la temperatura.

En este caso, las modificaciones a la librería *Adafruit_LIS3MD* fueron mínimas, centrándose únicamente en añadir un par de funcionalidades extra que eran necesarias para el proyecto. Estas funciones adicionales incluyen la habilitación del modo de baja energía del dispositivo y la escritura/lectura de los offsets de calibración del magnetómetro (Sección 3.2.2) .

Como ejemplo de las funciones añadidas, se presenta la implementación para habilitar o deshabilitar el modo de baja energía en el código 4.2.

```
1  void Adafruit_LIS3MDL::lowPowerMode(bool mode)
2  {
3    Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG3 =
4    Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_HIGH_
       TOINC,
5                            LIS3MDL_REG_CTRL_REG3, 1);
6    Adafruit_BusIO_RegisterBits lowPower =
7    Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG3, 1, 5);
8    lowPower.write(mode);
9  }
10 }
```

Listing 4.2: Función de ejemplo de lectura/escritura de registro LIS3MDL

Esta función sigue la misma lógica que las funciones de control del ICM20649. Primero, se selecciona el registro `CTRL_REG3` del LIS3MDL, que contiene el bit `LP` (Low-Power mode configuration). Luego, se accede al bit `LP` (bit 5) a través de una instancia de `Adafruit_BusIO_RegisterBits` y se escribe el valor deseado (`true` para habilitar, `false` para deshabilitar).

4.3.2. Algoritmo de fusión de datos: Filtro Madgwick

Para lograr la estimación de la orientación del sistema basado en los datos de los sensores, se ha implementado el algoritmo de fusión de datos Madgwick mediante el uso de la librería oficial de Arduino *MadgwickAHRS*[34]. Esta librería proporciona las funciones esenciales

para aplicar el algoritmo, tanto en su versión solo IMU (Acelerómetro y Giroscopio) como en su versión MARG (Acelerómetro, Giroscopio y Magnetómetro).

Estructura de la Implementación

La librería `MadgwickAHRS` se estructura en una clase `Madgwick` que encapsula la lógica del filtro. Sus componentes principales son:

- **Variables de Estado:** La clase mantiene las variables de estado del filtro, principalmente el cuaternión `q0, q1, q2, q3` que representa la orientación estimada del sensor. También almacena parámetros configurables como la ganancia del algoritmo β, y el tiempo de muestreo `invSampleFreq`.

- **Frecuencia de Muestreo:** La precisión del filtro depende críticamente de la frecuencia de muestreo de los datos. Es crucial que esta frecuencia de muestreo coincida con la tasa de adquisición de datos de los sensores para una correcta integración temporal.

- **Ganancia del Algoritmo β:** La ganancia β es un parámetro ajustable que controla la tasa de convergencia del algoritmo. Representa los errores de medición del giróscopo con media cero, como el ruido del sensor o los errores de calibración. Su valor óptimo puede ajustarse empíricamente para equilibrar la reducción de la deriva giroscópica y la minimización del ruido introducido por las mediciones del acelerómetro y el magnetómetro.

Funciones Clave

La clase `Madgwick` expone dos funciones principales de actualización que implementan las versiones IMU y MARG del filtro:

- `update()`: Esta es la función de actualización para la implementación MARG (Magnetic, Angular Rate, and Gravity). Recibe como entrada las velocidades angulares del giroscopio (gx, gy, gz), las aceleraciones del acelerómetro (ax, ay, az) y las mediciones del campo magnético del magnetómetro (mx, my, mz).

  - **Normalización de Mediciones:** Las mediciones del acelerómetro y magnetómetro son normalizadas para asegurar que su magnitud sea unitaria.
  - **Referencia del Campo Magnético:** La librería calcula una dirección de referencia del campo magnético de la Tierra (`hx`, `hy`, `_2bx`, `_2bz`) en el marco de coordenadas del filtro.
  - **Paso Correctivo (Gradient Descent):** Se calcula un paso correctivo utilizando el algoritmo de descenso de gradiente para determinar la dirección del error del giroscopio en función de las discrepancias entre las lecturas esperadas y las observadas del acelerómetro y magnetómetro.

- **Integración del Cuaternión:** La tasa de cambio del cuaternión, influenciada tanto por el giroscopio como por el paso correctivo, se integra numéricamente para actualizar el cuaternión de orientación (`q0, q1, q2, q3`).
- **Normalización del Cuaternión:** Finalmente, el cuaternión de orientación se normaliza para asegurar que siempre mantenga una magnitud unitaria.

- `updateIMU()`: Esta función implementa la versión del filtro Madgwick que utiliza únicamente datos de la IMU (Inertial Measurement Unit), es decir, solo las mediciones del giroscopio (gx, gy, gz) y del acelerómetro (ax, ay, az). Se utiliza cuando las mediciones del magnetómetro no son válidas (por ejemplo, si todas son cero), o en aplicaciones donde no se dispone de un magnetómetro. La lógica interna es similar a la función `update`, pero sin considerar los términos relacionados con el campo magnético.

Funciones Auxiliares y Cálculos de Orientación

Además de las funciones de actualización, la librería incluye:

- `invSqrt(float x)`: Una implementación eficiente de la raíz cuadrada inversa rápida. Esta función es crucial para la normalización de los vectores y cuaterniones, ya que se invoca repetidamente y su optimización reduce la carga computacional.
- `computeAngles()`: Una función privada que calcula los ángulos de Euler (roll, pitch, yaw) a partir del cuaternión de orientación. Estos ángulos se utilizan para la visualización y el análisis, aunque el filtro opera internamente con cuaterniones para evitar singularidades.
- `getRoll(), getPitch(), getYaw()` y sus equivalentes en radianes: Funciones públicas que devuelven los ángulos de orientación calculados, convirtiéndolos a grados para facilitar su interpretación.

La integración de esta librería en el software del prototipo permite obtener una estimación robusta y en tiempo real de la orientación de la jabalina, lo cual es esencial para el cálculo de los parámetros biomecánicos clave durante el lanzamiento.

4.3.3. Clase AHRS

La clase `AHRS` (Attitude and Heading Reference System) es una capa de abstracción diseñada para gestionar la interacción con los sensores inerciales (IMU) y magnéticos, procesar sus datos y calcular la orientación del sistema. Actúa como el núcleo del subsistema de adquisición y fusión de datos, gestionando las comunicaciones con los sensores y el filtro Madgwick.

Estructura y Atributos Principales

- **Instancias de sensores:** Contiene instancias de las clases `Adafruit_ICM20649` y `Adafruit_LIS3MDL`, que permiten la interacción a bajo nivel con los sensores físicos.
- **Instancia del filtro de fusión:** Incorpora una instancia de la clase `Madgwick`, responsable de aplicar el algoritmo de fusión de datos.
- **Rangos de sensores:** Almacena los rangos de escala completa configurados para el acelerómetro (`accelRange`), el giroscopio (`gyroRange`) y el magnetómetro (`magRange`), lo cual es crucial para la correcta escalado de las lecturas.
- **Frecuencia de muestreo:** Define la frecuencia de muestreo del AHRS (`sampleRate`), utilizando un tipo enumerado (`ahrs_sample_rate_t`) para estandarizar las opciones.
- **Offsets de calibración:** Mantiene las estructuras `offsets_t` para almacenar los valores de offset de calibración de hard-iron del magnetómetro y los offsets del giroscopio.
- **Flags de estado:** Incluye un flag (`magCalibrationFlag`) para controlar el estado del proceso de calibración del magnetómetro.
- **Detección de Choque:** Mantiene un *buffer* (`dataFrameBuffer`) para el almacenamiento temporal de los datos y un umbral (`shockThreshold`) para el subsistema de detección de choque.
- **Cola para *buffering*:**Además, emplea una cola FreeRTOS (`queue`) para desacoplar la lectura de datos de la FIFO del procesamiento.
- Configura la interrupción para la señal de `Data Ready` del AHRS, conectando el pin `AHRS_ITERRUPT_PIN` con el ISR `inputDataInterrupt`.

  Funcionalidades Clave de la Clase AHRS

  La clase `AHRS` proporciona un conjunto completo de funciones para la inicialización, configuración, calibración y procesamiento de datos del sistema de referencia de actitud y rumbo:

  - `beginAHRSi2c()`: Inicializa la comunicación I2C con ambos sensores (ICM20649 y LIS3MDL). Configura la interfaz `Wire` de Arduino (velocidad de reloj a 400kHz y tamaño del buffer a 250 bytes). Incluye intentos de reconexión y devuelve un código de estado para indicar fallos específicos en la inicialización de cada sensor. Esta función también activa temporalmente el bypass I2C del ICM20649 para permitir la inicialización directa del LIS3MDL.
  - `configAHRS()`: Realiza la configuración completa de los sensores para la adquisición de datos.

  - Inicializa la EEPROM para el almacenamiento de parámetros de calibración (`EEPROM.begin(EEPROM_SIZE)`).
  - Configura el LIS3MDL: establece el modo de rendimiento, el modo de operación, la tasa de datos y el fondo de escala del magnetometro.
  - Configura el ICM20649: habilita la alineación ODR para sincronizar los datos de todos los sensores y establece los rangos del acelerómetro y del giroscopio.
  - Habilita y configura el modo maestro I2C del ICM20649, incluyendo la configuración del esclavo I2C 0 para leer datos del LIS3MDL. Configura la dirección del esclavo en el bus y la dirección y tamaño de los registros de datos que debe leer del esclavo.
  - Habilita la FIFO del ICM20649, configura su interrupción de marca de agua[1] y selecciona los datos a incluir (`FIFO_DATA_ACCEL_GYRO_SO`), y finalmente la resetea.
  - Inicializa el filtro de fusión Madgwick con la frecuencia de muestreo del AHRS.

- `lowPowerMode()`: Permite alternar entre un modo de bajo consumo y el modo normal para ambos sensores. Para ello, deshabilita/habilita el maestro I2C del ICM20649, habilita/deshabilita el bypass I2C para acceder al LIS3MDL y configurar su modo de baja energía, y finalmente, establece el modo *sleep* del ICM20649.
- `setAHRSRange()`: Permite establecer los rangos de escala completa de forma conjunta para el acelerómetro, el giroscopio y el magnetómetro.
- `scaleAxes()`: Convierte los datos brutos de los sensores (`raw_axes`) a sus unidades físicas correspondientes (G para el acelerómetro, DPS para el giroscopio, Gauss para el magnetómetro), aplicando los factores de escala según los rangos configurados.
- `correctAxex()`: Realiza una corrección de la orientación de los ejes y aplica los offsets de calibración (giroscopio y magnetómetro) a los datos escalados de los sensores. Esta función es crucial para alinear los ejes de los sensores con un sistema de referencia consistente y aplicar las compensaciones de calibración.
- `shockCheck()`: Implementa un algoritmo para detectar eventos de choque o impacto. Mantiene un pequeño *buffer* de los últimos *frames* del acelerómetro y calcula la diferencia entre la lectura actual y un promedio de las muestras anteriores. Si la diferencia excede un `shockThreshold`, se detecta un choque. Esta detección se utiliza para parar el proceso de toma de datos al detectar el choque de la jabalina contra el suelo.
- `ahrsUpdate()`: Esta función se encarga de actualizar los datos de la clase, gestionando la lectura de los datos de los sensores y calculando la orientación:

[1] La interrupción de marca de agua (*Watermark Interrupt*) genera una interrupcion cuando la FIFO sobrepasa la mitad de su capacidad.

- Si `inputDataAvailable` es `true` (indicando una interrupción de datos), lee un bloque de datos de la FIFO del AHRS (`icm20649.readFIFOBuffer()`).
- Cada *frame* leído se escala (`ahrs.scaleAxes()`) y se corrigen en sus ejes (`ahrs.correctAxex()`).
- Los datos corregidos se envían a la cola (`xQueueSend`) para su procesamiento asíncrono.
- Si hay datos en la cola (`xQueueReceive`), se computa la orientación con el filtro Madgwick (`ahrs.computeAHRSOrientation()`).
- Se realiza una verificación de choque (`shockCheck()`) con los datos del acelerómetro.

- **Funciones de Calibración del Magnetómetro:**
  - `hardIronCalib()`: Gestiona el proceso de recolección de datos para la calibración de hard-iron, actualizando los valores máximos y mínimos de las lecturas. Actualiza internamente los valores de máximo y mínimo de las lecturas del magnetómetro para cada eje. Activa un flag (`magCalibrationFlag`) al iniciar la calibración.
  - `setHardIronOffsets()`: Permite establecer manualmente los offsets de calibración hard-iron del magnetómetro.
  - `endHardIronCalib()`: Finaliza el proceso de calibración de hard-iron, transfiere los offsets calculados (`magOffsetsTemp`) a los atributos permanentes de la clase (`magOffsets`) y resetea el flag de calibración.
  - `magCalibWrite()`: Habilita el bypass I2C del ICM20649 y escribe los offsets de calibración de hard-iron directamente en los registros del LIS3MDL.
  - `saveMagCalibToEEPROM()` y `loadMagCalibFromEEPROM()`: Guardan y cargan los offsets de calibración de hard-iron del magnetómetro en la EEPROM del microcontrolador para su persistencia entre reinicios.
- **Funciones de Obtención de Parámetros:**
  - `getAHRSSampleRate()`: Devuelve la frecuencia de muestreo actual configurada para el AHRS en Hz.
  - `getAHRSSampleRateDivisor()`: Devuelve el divisor de la tasa de muestreo correspondiente a la frecuencia seleccionada, utilizado para configurar los divisores de los sensores ICM20649.
  - `getMagOffsets()` y `getGyroOffsets()`: Devuelven los offsets de calibración almacenados para el magnetómetro y el giroscopio, respectivamente.
- `computeAHRSOrientation()`: Recibe los datos escalados y corregidos de los sensores, los pasa al filtro Madgwick (`fusionFilter.update(...)`) y devuelve la orientación calculada en términos de ángulos de Euler.

4.3.4. Clase dataLogger

La clase `DataLogger` es la última capa de abstracción del subsistema de recolección y guardado de datos, encargada de la gestión integral de la adquisición, almacenamiento y control del flujo de datos del sistema. Actúa como el gestor principal del proceso de muestreo, interactuando con los sensores, el reloj en tiempo real (RTC) y la tarjeta SD para asegurar una captura de datos eficiente.

Estructura y Atributos Principales

La clase `DataLogger` encapsula la lógica de control del ciclo de vida del muestreo y el almacenamiento, manteniendo los siguientes atributos clave:

- **Instancia AHRS:** Contiene una instancia de la clase `AHRS`, que le permite acceder a las funcionalidades de inicialización, configuración, escalado, corrección de ejes y computación de orientación del sistema de sensores.
- **Gestión del Tiempo:** Incluye una instancia de la clase `RTC_DS3231` para obtener marcas de tiempo precisas para los archivos de datos y los registros.
- **Almacenamiento en SD:** Dispone de un objeto `File` para la interacción con los archivos en la tarjeta SD, y define la ruta base para los logs (`logsDirectory`).
- **Flags y estados del Sistema:** Varios *flags* booleanos controlan el estado del sistema y la secuencia de operación. Un estado de máquina finito (`loggerState` de tipo `LoggerState_t`) gestiona las diferentes fases del ciclo de *logging*.

Funcionalidades Clave de la Clase DataLogger

La clase `DataLogger` implementa un flujo de trabajo secuencial para la gestión de datos, incluyendo la inicialización de hardware, el control del muestreo, la escritura de archivos y la detección de eventos:

- `inputDataInterrupt()` (Static Volatile): Esta función estática se adjunta como un manejador de interrupción (ISR) al pin `AHRS_ITERRUPT_PIN`. Se activa en el flanco ascendente y simplemente establece el *flag* `inputDataAvailable` a `true`, indicando que hay nuevos datos disponibles para ser leídos de la FIFO del sensor. El uso de `IRAM_ATTR` asegura que la función resida en la memoria RAM de instrucciones, lo cual es crítico para el rendimiento de los ISR.
- `begin()`: Función de inicialización principal del `DataLogger`.
  - Inicializa el RTC (`rtc.begin()`).
  - Inicializa los sensores a través de `ahrs.beginAHRSi2c` y `ahrs.configAHRS`.
  - Devuelve un estado (`LoggerStatus_t`) para indicar el éxito o el fallo de cada componente.




Figura 4.28: Diagrama de estados del data logger.

- `getFileName()`: Genera un nombre de archivo único para cada sesión de muestreo utilizando la fecha y hora actuales obtenidas del RTC.
  El formato es `/datalog_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`.
- `writeMetaDataToSD()`: Escribe la cabecera del archivo CSV con metadatos importantes al inicio de cada sesión de *logging*. Esto incluye la versión del sistema, la fecha y hora de inicio, los offsets de calibración del magnetómetro y el giroscopio, y la frecuencia de muestreo.
- `writeDataFrameToSD()` (Sobrecargadas): Existen múltiples versiones sobrecargadas para escribir un *frame* de datos en formato CSV en la tarjeta SD. Permiten registrar solo los datos crudos de los sensores, o incluir también la orientación calculada por el filtro Madgwick, o incluso los ángulos de inclinación y orientación. Esto proporciona flexibilidad en el tipo de datos que se desea almacenar.
- `updateLogger()`: Esta es la función central que implementa la máquina de estados del `DataLogger` (Figura 4.28) y gestiona el ciclo de muestreo de datos.
  - `LOGGER_WAITING`: Espera una señal para iniciar el muestreo (`startSampling_flag`).
  - `LOGGER_PREP`: Se prepara para el muestreo: genera un nuevo nombre de archivo, crea el archivo en la SD, escribe los metadatos y la cabacera en el archivo y

pasa al estado `LOGGER_SAMPLING`.

- `LOGGER_SAMPLING`: Este es el estado activo de adquisición. En este estado se escriben los datos obtenidos de `ahrsUpdate()` en la tarjeta SD.
- `LOGGER_END`: Finaliza la sesión de *logging*. Cierra el archivo en la SD (`dataFile .close()`) y regresa al estado `LOGGER_WAITING`.

- `startSampling()` / `stopSampling()`: Funciones de control que establecen *flags* para iniciar o detener el muestreo.
- `getLoggerState()`: Devuelve el estado actual de la máquina de estados del `DataLogger` .

4.3.5. Clase UserInterface

La clase `UserInterface` es el componente del software responsable de gestionar la interacción directa entre el usuario y el prototipo de jabalina sensorizada. Su principal objetivo es detectar las entradas del usuario a través del electrodo táctil, interpretar estas acciones y proporcionar *feedback* auditivo mediante un zumbador para indicar el estado y transiciones del sistema.

Estructura y Atributos Principales

La clase `UserInterface` encapsula la lógica de interacción y mantiene los siguientes atributos clave:

- **Detección de toques y Antirrebote:**
  - `TOUCH_PIN`: Pin digital conectado al electrodo.
  - `touchDetected` (estático y volátil): Un *flag* booleano compartido con la ISR (`gotTouchEvent`) que indica la detección inicial de un toque.
  - `ISR_DEBOUNCE_DELAY`: Retardo mínimo entre eventos de la ISR para evitar múltiples detecciones por un solo toque.
  - `lastDebounceTime`, `validationTime`, `lastTouchTime`, `transitionTimeStamp`: Variables `unsigned long` para gestionar los temporizadores de antirrebote y control de transiciones.
  - `touchCount`: Contador de pulsaciones cortas dentro de un intervalo.
  - `MAX_TOUCH_INTERVAL`: Intervalo máximo entre pulsaciones para considerarlas parte de una secuencia.
- **Feedback Auditivo (Zumbador):**
  - `BUZZER_PIN`: Pin digital conectado al zumbador.

- `NonBlockingRtttl` (instancia de la librería): Permite la reproducción de tonos RTTTL (Ring Tone Text Transfer Language) de forma no bloqueante, lo que es esencial para no detener el resto de las operaciones del sistema.
- Constantes `char *` para diferentes tonos RTTTL: `touch_tone`, `power_on_tone`, `sample_begin_tone`, `sample_end_tone`, `server_mode_on_tone`, `server_mode_off_tone`, `notification_tone`.

- **Gestión de Acciones del Usuario:**
  - `UserAction_t`: Tipo enumerado para representar las acciones interpretadas del usuario (`NO_INPUT`, `INPUT_1`, `INPUT_2`, `INPUT_3`). Estas corresponden a secuencias de pulsaciones.
  - `InputCount_t`: Define el número de pulsaciones (`INPUT_1_COUNT = 2`, `INPUT_2_COUNT = 4`, `INPUT_3_COUNT = 6`) que activan cada acción.
- **Gestión de Transiciones del Sistema:**
  - `SystemTransitions_t`: Tipo enumerado para representar las diferentes transiciones de estado del sistema (`POWER_ON`, `SAMPLE_BEGIN`, `SERVER_MODE_ON`, etc.).
  - `lastSystemTransition`: Almacena la última transición del sistema para adaptar el *feedback*.
  - `userInputEnabled`: *Flag* que controla si la entrada del usuario está habilitada (se deshabilita temporalmente tras ciertas transiciones del sistema para evitar entradas erróneas).
  - `transitionLockTime`: Tiempo durante el cual la entrada del usuario se deshabilita tras una transición del sistema.
  - `samplingTimeStamp`, `serverModeOnTimeStamp`, `notificationTime`: Temporizadores y umbrales para tonos de notificación periódicos durante ciertos modos de operación (ej. modo de muestreo, modo servidor).

Funcionalidades Clave de la Clase UserInterface

La clase `UserInterface` implementa un bucle de detección y respuesta continua para gestionar la interacción:

- `gotTouchEvent()` (ISR): Esta función se configura como el manejador de interrupción para el pin táctil (`TOUCH_PIN`), activándose al sobrepasar un determinado valor de cambio de capacitancia. Incorpora una lógica de *debounce* (`ISR_DEBOUNCE_DELAY`) para evitar múltiples activaciones por un solo contacto, y establece el *flag* `touchDetected` cuando se detecta un toque válido. El uso de `IRAM_ATTR` garantiza su eficiencia.
- `beginUI()`: Inicializa la interfaz de usuario.

    - Configura el `TOUCH_PIN` como entrada con entrada táctil y adjunta la interrupción `gotTouchEvent`.
    - Configura el `BUZZER_PIN` como salida.
- `updateUI()`: Es la función principal del bucle de la interfaz de usuario, invocada repetidamente para procesar las entradas y generar *feedback*.
    - Gestiona la reproducción de tonos de notificación periódicos basados en `lastSystemTransition`.
    - Ejecuta el *player* RTTTL (`rtttl::play()`) para reproducir los tonos.
    - Implementa el conteo y temporización de los toques detectados:
    - Cuando el tiempo sin toques excede `MAX_TOUCH_INTERVAL` y `touchCount` es mayor que cero, se interpreta la secuencia de toques:
        - ◇ `INPUT_1` (2 toques): Inicio/Parada del muestreo.
        - ◇ `INPUT_2` (4 toques): Inicio/Parada del modo servidor.
        - ◇ `INPUT_3` (6 toques): Inicio de muestreo en modo calibración.
    - Finalmente, resetea `touchCount` y devuelve la `UserAction_t` detectada.
- `setSystemTransition(SystemTransitions_t transition)`: Esta función se invoca desde el sistema principal para notificar a la interfaz de una transición de estado (ej., encendido, inicio/fin de muestreo, modo servidor). La interfaz responde reproduciendo un tono específico para esa transición (`power_on_tone`, `sample_begin_tone`, etc.) y deshabilitando temporalmente la entrada del usuario (`userInputEnabled`) para evitar interacciones no deseadas durante la transición.
- `setUserInputEnabled(bool enabled)`: Permite habilitar o deshabilitar explícitamente la detección de entradas del usuario.

La clase `UserInterface` es vital para la usabilidad del prototipo. Dada la naturaleza del dispositivo –una jabalina que está sujeta a golpes, cuenta con un espacio interno muy limitado y presenta una forma cilíndrica que dificulta la integración de componentes–, las opciones para la interacción con el usuario son intrínsecamente restringidas. La implementación de un único pin táctil combinado con *feedback* auditivo y un sistema por numero de toques se presenta como la solución más práctica y robusta. Esta aproximación minimiza la complejidad mecánica y electrónica, a la vez que permite una comunicación efectiva con el usuario sin recurrir a elementos voluminosos o frágiles como pantallas o múltiples botones.

4.3.6. Servidor Web para Gestión y Visualización de Logs

El subsistema de servidor web es un componente esencial que permite la interacción del usuario con los datos de telemetría registrados en la jabalina de forma inalámbrica

y accesible a través de un navegador web estándar. Este sistema se divide en dos partes principales: el servidor web (`LogWebServer.cpp/.h`) que se ejecuta en el microcontrolador ESP32-S3 y la interfaz de usuario basada en HTML y JavaScript (`index.html`) que se sirve al navegador del cliente.

Clase LogWebServer

La clase `LogWebServer` implementa la funcionalidad de un punto de acceso (Access Point - AP) Wi-Fi y un servidor web en el ESP32-S3, permitiendo a cualquier dispositivo con Wi-Fi (como un *smartphone* o un ordenador) conectarse a la jabalina, listar los archivos de log CSV almacenados en la tarjeta SD y descargarlos o visualizarlos.

Estructura y Atributos Principales

La clase `LogWebServer` encapsula la configuración de la red y el manejo de las peticiones web, manteniendo los siguientes atributos clave:

- `_sdCsPin`: Pin Chip Select para la tarjeta SD.
- `_ssid`, `_password`: Credenciales (nombre de red y contraseña) para el punto de acceso Wi-Fi.
- `_mdnsName`: Nombre del servicio mDNS (Multicast DNS) que permite acceder al servidor por un nombre de dominio amigable (ej., `javelin.local`) en lugar de una dirección IP.
- `_server`: Instancia de `AsyncWebServer` (en el puerto 80) que gestiona las peticiones HTTP de forma asíncrona.
- `_running`: Un *flag* booleano que indica si el servidor web está actualmente en ejecución.
- `isProcessingRequest` (volátil): Un *flag* volátil que se utiliza para indicar si el servidor está procesando una petición de archivo larga (descarga de archivos) y así evitar que múltiples peticiones simultáneas sobrecarguen el sistema.

Funcionalidades Clave de la Clase `LogWebServer`

La clase proporciona métodos para el control del ciclo de vida del servidor web y la definición de las rutas (endpoints) que manejan las peticiones HTTP:

- `LogWebServer()` (Constructor): Inicializa los atributos de la clase, incluyendo el pin CS de la SD, las credenciales del AP, el nombre mDNS y el puerto del servidor web.
- `begin()`: Inicia el servidor web y el punto de acceso Wi-Fi.

- Monta el sistema de archivos `LittleFS`, utilizado para almacenar los archivos estáticos de la interfaz web (HTML, CSS, JavaScript).
- Configura el ESP32 en modo `WIFI_AP` y crea el punto de acceso Wi-Fi con el SSID y la contraseña definidos.
- Inicia el servicio mDNS (`MDNS.begin()`) para la resolución de nombres de host.
- Llama a `initRoutes()` para configurar los manejadores de rutas HTTP.
- Inicia el servidor HTTP (`_server.begin()`).

- `end()`: Detiene el servidor web y el punto de acceso Wi-Fi. Cierra el servidor HTTP, el servicio mDNS y desconecta la red Wi-Fi del ESP32.
- `initRoutes()`: Configura los *endpoints* del servidor web para responder a diferentes tipos de peticiones HTTP:
  - **Manejo de Archivos `.map`:** Se bloquea cualquier petición a archivos `.map` dentro de `/libs` (`_server.on("/libs/*.map", HTTP_GET, ...)`) para evitar errores en el sistema de archivos virtual (VFS) y mejorar el rendimiento, enviando una respuesta **204 No Content**.
  - **Listado de Archivos CSV (`/list`):** Cuando se recibe una petición GET a `/list`, el servidor abre el directorio `/logs` en la tarjeta SD, itera sobre sus entradas y construye una cadena JSON con los nombres de todos los archivos `.csv` encontrados. Esta lista se envía al cliente con el tipo `application/json`.
  - **Servir Archivos CSV (`/logs/*`):** Las peticiones GET a `/logs/` seguidas de un nombre de archivo (ej., `/logs/datalog_20231026_143000.csv`) son manejadas por esta ruta.
    - Verifica si el servidor ya está procesando una petición de archivo (`isProcessingRequest`). Si es así, responde con un código *503 Service Unavailable* para evitar sobrecargas.
    - Si no está ocupado, marca `isProcessingRequest` a `true`.
    - Construye la ruta completa del archivo en la SD y verifica su existencia (`SD.exists()`).
    - Si el archivo existe, lo envía al cliente (`request->send(SD, path.c\_str(), "text/csv")`).
    - Registra una función `onDisconnect` para restablecer `isProcessingRequest` a `false` una vez que la transferencia de datos ha finalizado.
    - Si el archivo no se encuentra, envía un código *404 Not Found*.
  - **Servir Librerías (`/libs`):** Los recursos estáticos ubicados en el directorio `/libs` de `LittleFS` (como `chart.js` y `jspdf.umd.min.js`) son servidos (`\_server.serveStatic("/libs", LittleFS, "/libs")`).




Figura 4.29: Captura del servidor Web.

- **Servir Página Principal y Recursos Estáticos (`/`):** El directorio raíz de `LittleFS` se configura para servir archivos estáticos, con `index.html` como archivo por defecto (`\_server.serveStatic("/", LittleFS, "/").setDefaultFile ("index.html")`).
- **Rutas no Encontradas (`onNotFound`):** Cualquier petición que no coincida con las rutas definidas es manejada por esta función, devolviendo un código *404 Not Found*.

Interfaz Web (HTML/JavaScript)

La interfaz web es una aplicación de una sola página desarrollada en HTML, CSS y JavaScript que se ejecuta íntegramente en el navegador del cliente (Figura 4.29). Proporciona una forma intuitiva y eficiente de explorar y gestionar los datos de los lanzamientos registrados. Entre sus funcionalidades principales, la web lista todos los lanzamientos detectados, organizándolos y mostrándolos de forma cronológica para una fácil localización. Ofrece la posibilidad de descargar el archivo CSV en bruto de cualquier lanzamiento individual, permitiendo un análisis posterior con herramientas especializadas. Y, lo que es más interesante, permite generar rápidamente un documento PDF con las gráficas más relevantes de cada lanzamiento. Esta característica proporciona una forma ágil y visual de revisar los datos al momento, ofreciendo un feedback instantáneo y comprensible de las métricas clave del rendimiento.

Estructura y Funcionalidades

Un archivo `index.html` almacenado en la memoria flash del ESP32 contiene la estructura principal de la página, los estilos CSS y el código JavaScript que implementa la

lógica interactiva:

- HTML: Define la estructura de la página, incluyendo un título (`<h2>`), un contenedor (`div#fileContainer`) donde se listarán los archivos de log, y elementos `<canvas>` ocultos que se utilizarán para generar los gráficos dinámicamente. También incluye un indicador de carga (`div#loadingIndicator`) para mostrar el estado durante la generación de PDFs.
- CSS: Proporciona estilos para una presentación limpia y funcional, organizando los elementos en grupos por fecha, con botones de acción y un indicador de carga animado.
- JavaScript: La lógica interactiva es el corazón de la interfaz web:
  - Carga de Librerías: Incluye librerías externas esenciales como `Chart.js` (para la creación de gráficos) y `jsPDF` (para la generación de documentos PDF).
  - `loadFiles()`: Función asíncrona que realiza una petición GET a `/list` en el servidor ESP32 para obtener la lista de archivos CSV.
    - Procesa la lista de archivos, agrupándolos por fecha de registro (extraída del nombre del archivo `datalog_YYYYMMDD_HHMMSS.csv`).
    - Genera dinámicamente elementos HTML para mostrar los archivos agrupados por fecha en orden cronológico inverso (el más reciente primero), y los muestra en `fileContainer`.
    - Cada entrada de archivo incluye dos botones: **Descargar CSV** (que inicia una descarga directa del archivo CSV desde `/logs/nombre_archivo.csv`) y **Descargar PDF**.
  - `generatePDFfromCSV()`: Función asíncrona que gestiona la generación de un PDF a partir de un archivo CSV seleccionado.
    - Muestra el indicador de carga.
    - Establece la resolución para los *canvases* de los gráficos (`c.width = 2560; c.height = 800;`) para asegurar gráficos de alta calidad en el PDF.
    - Realiza una petición `Workspace` al servidor para obtener el contenido del archivo CSV (`/logs/filename`).
    - Parseo de Datos: Procesa el contenido del CSV: elimina las primeras 7 líneas de metadatos, y luego procesa cada línea de datos para extraer el tiempo (calculado a partir de la frecuencia de muestreo), aceleración (X, Y, Z), velocidad angular (X, Y, Z), campo magnético (X, Y, Z) y orientación (roll, pitch, yaw).
    - Generación de Gráficos: Llama a las funciones `drawChart()` y `drawCombinedChart()` para dibujar los datos en los elementos `<canvas>` ocultos. Se generan

gráficos individuales para aceleración, velocidad angular, campo magnético y orientación, así como gráficos combinados de `Acceleration X vs Angular Speed X`, `Acceleration X vs Pitch` y `Acceleration X vs Yaw` para un análisis más específico.

- ◇ Creación de PDF (jsPDF): Utiliza la librería `jsPDF` para crear un nuevo documento PDF.
  1. Añade un título, subtítulo con la fecha y hora del lanzamiento al PDF.
  2. Incluye una imagen de infografía (`javInfo.png`) (`pdf.addImage()`) para contextualizar visualmente el análisis.
  3. Inclusión de Gráficos en PDF: Itera sobre los *canvases* generados. Para cada uno, obtiene la imagen en formato Data URL (`canvas.toDataURL('image/png')`) y la añade al PDF. Se incluye lógica para añadir nuevas páginas si el espacio se agota.
- ◇ Guarda el PDF generado en el cliente (`pdf.save()`).
- ◇ Oculta el indicador de carga.

- ○ `drawChart()` y `drawCombinedChart()`: Funciones auxiliares que utilizan `Chart.js` para dibujar diferentes tipos de gráficos de línea. Configuran los ejes, leyendas y estilos, adaptando las fuentes para una mejor legibilidad en la imagen de alta resolución que se generará para el PDF.

Este subsistema web proporciona una solución robusta y fácil de usar para la post-adquisición de datos, permitiendo a los entrenadores y atletas revisar las métricas de lanzamiento de forma gráfica y en un formato portable (PDF) sin necesidad de software adicional especializado.

4.3.7. Clase systemManager

La clase `systemManager` es el componente de más alto nivel en la arquitectura del software, actuando como el coordinador central que gestiona la interacción entre todos los subsistemas principales del prototipo: la interfaz de usuario, el sistema de adquisición y guardado de datos, y el servidor web. Su función es integrar sus comportamientos para lograr el funcionamiento deseado del sistema en su conjunto.

Estructura y Atributos Principales

La clase `systemManager` mantiene instancias de las clases que representa a cada subsistema, lo que le permite invocar sus métodos y gestionar sus estados:

- `ui`: Instancia de la clase `UserInterface`, para el manejo de la entrada del usuario y el *feedback* auditivo.
- `logger`: Instancia de la clase `DataLogger`, responsable de la adquisición, procesamiento y almacenamiento de los datos de los sensores.
- `logServer`: Instancia de la clase `LogWebServer`, para la gestión del servidor web que permite la descarga de logs.

Funcionalidades Clave de la Clase `systemManager`

La lógica principal del `systemManager` se articula a través de sus métodos `begin()` y `update()`, que definen el ciclo de vida y el comportamiento operativo del prototipo:

- `systemManager()` (Constructor): Inicializa las instancias de los subsistemas, incluyendo el `LogWebServer` con sus credenciales de Wi-Fi y nombre mDNS (`"ESP32"`, `"12345678"`, `"javelin"`, respectivamente).
- `begin()`: Se encarga de la inicialización global del sistema al inicio del programa.
  - Inicia la interfaz de usuario (`ui.beginUI()`).
  - Inicializa la tarjeta SD (`SD.begin()`).
  - Inicializa el `DataLogger` (`logger.begin()`).
  - Establece una transición de sistema a `POWER_ON` en la interfaz de usuario para emitir un *feedback* auditivo de encendido.
- `update()`: Es el método principal del bucle de ejecución del sistema, invocado repetidamente para actualizar el estado de todos los subsistemas y responder a las interacciones del usuario y a los eventos del sistema. La Figura 4.30 muestra un diagrama de flujo simplificado de la lógica de control implementada en este método.
  - Manejo de la Interfaz de Usuario: Luego, evalúa la acción detectada por la interfaz de usuario (`ui.updateUI()`) mediante un `switch` que define el comportamiento del sistema:
    - `INPUT_1` (Ej. dos pulsaciones):
      1. Si el `DataLogger` está en estado `LOGGER_WAITING` y el servidor web no está activo (`!serverOn`), se inicia una nueva sesión de muestreo (`logger.startSamplig()`) y se notifica a la interfaz (`ui.setSystemTransition(SAMPLE_BEGIN)`).
      2. Si el `DataLogger` ya está en `LOGGER_SAMPLING`, se detiene el muestreo (`logger.stopSamplig()`) y se notifica la finalización (`ui.setSystemTransition(SAMPLE_END)`).




Figura 4.30: Diagrama de flujo del systemManager.

- ◇ `INPUT_2` (Ej. cuatro pulsaciones):
  1. Si el servidor web no está activo (`!serverOn`) y el `DataLogger` está en `LOGGER_WAITING`, se inicia el `LogWebServer` (`logServer.begin()`), se actualiza el *flag* `serverOn` y se notifica a la interfaz (`ui.setSystemTransition (SERVER_MODE\_ON)`).
  2. Si el servidor web ya está activo, se detiene (`logServer.end()`), se desactiva `serverOn` y se notifica a la interfaz (`ui.setSystemTransition( SERVER_MODE_OFF)`).
- ◇ `INPUT_3` (Ej. seis pulsaciones): Si el `DataLogger` está en `LOGGER_WAITING`, se activa el *flag* de calibración en el logger (`logger.setCalibration()`), se inicia el muestreo (`logger.startSamplig()`) y se notifica a la interfaz (`ui.setSystemTransition(SAMPLE_BEGIN)`). Este modo de muestreo está diseñado para la recolección de datos específicos para la calibración del magnetómetro.
- ◇ `default`: No se realiza ninguna acción si no se detecta una entrada de usuario válida o si la acción no corresponde al estado actual del sistema.

- Detección de Choque: Primero, invoca `logger.updateLogger()`. Si este método devuelve `SHOCK_DETECTED` y el logger está en modo `LOGGER_SAMPLING`, se asume que un lanzamiento ha finalizado por el impacto. En este caso, se detiene el muestreo (`logger.stopSamplig()`) y se notifica a la interfaz de usuario la finalización de la muestra (`ui.setSystemTransition(SAMPLE_END)`).

La clase `systemManager` es, en esencia, la máquina de estados de alto nivel del prototipo, determinando la respuesta del dispositivo a las interacciones del usuario y a los eventos internos, y asegurando una operación coherente entre todos los subsistemas.

Capítulo 5

Resultados

Esta sección detalla los logros alcanzados con el diseño y desarrollo del prototipo de jabalina sensorizada, presentando las capacidades del sistema y las métricas obtenidas durante las pruebas preliminares. Los resultados demuestran la viabilidad de la solución propuesta como una herramienta de bajo costo y accesible para el análisis biomecánico en el lanzamiento de jabalina.

5.1. Implementación del Hardware

El desarrollo del prototipo ha culminado en una implementación de hardware compacta y robusta, optimizada para su integración dentro de la jabalina reglamentaria.

- **Diseño de la PCB y montaje:** Se logró el diseño y fabricación de una placa de circuito impreso (PCB) que integra eficientemente el microcontrolador ESP32S3 y todos los componentes electrónicos. El montaje de esta PCB dentro de un soporte impreso en 3D (PETG), diseñado específicamente para las dimensiones internas del tubo central de la jabalina, asegura una sujeción firme y protección de la electrónica frente a las fuerzas extremas y los impactos durante el lanzamiento.
- **Integración en la Jabalina:** La jabalina ensamblada con el sistema sensorizado mantiene un peso y balance muy similares a los valores reglamentarios, aspecto crucial para no afectar la técnica del atleta. El sistema se ajustó adecuadamente al interior de la jabalina haciendo un uso inteligente limitado espacio disponible.

5.2. Funcionalidad del Software y Adquisición de Datos

El software desarrollado en el entorno Arduino, gestiona la adquisición, procesamiento y almacenamiento de los datos de los sensores.

- **Control de sensores:** El ESP32S3 controla eficientemente la lectura de datos del acelerómetro/giroscopio ICM20649 y del magnetómetro LIS3MDL. Se realizaron modificaciones y extensiones a las librerías Adafruit existentes para aprovechar funcionalidades avanzadas de los sensores, como la gestión del búfer FIFO del ICM20649, las interrupciones programables por el usuario. De esta forma se ha logrado operar a velocidades de muestreo bastante altas. La capacidad del ICM20649 de operar con rangos de ±30g para el acelerómetro y ±4000 dps para el giroscopio es crucial para capturar las altas aceleraciones y velocidades angulares que experimenta una jabalina durante el lanzamiento sin saturación de datos.
- **Fusión de datos con filtro Madgwick:** La implementación del filtro Madgwick (basada en la librería MadgwickAHRS) en el ESP32S3 permite una estimación robusta y en tiempo real de la orientación tridimensional de la jabalina. Este filtro fue seleccionado por su eficiencia computacional, adecuación para microcontroladores con recursos limitados y su capacidad para combinar las mediciones del giróscopo, acelerómetro y magnetómetro, mitigando la deriva y el ruido.
- **Almacenamiento de datos:** El sistema almacena eficazmente los datos de los sensores en formato CSV en una tarjeta MicroSD de 32GB mediante una interfaz SPI. La velocidad de esta interfaz es fundamental para asegurar que los datos de alta frecuencia de la IMU se escriban sin pérdida de información, un aspecto crítico para el análisis post-lanzamiento.
- **Sincronización temporal:** La integración del reloj en tiempo real (RTC) DS3231 asegura que cada registro de datos esté asociado con una marca de tiempo precisa, lo cual es esencial para el análisis cronológico de los lanzamientos.

5.3. Interfaz de Usuario y Visualización de Datos

La interacción con el prototipo y la visualización de los datos se gestionan a través de una interfaz de usuario integrada y un servidor web embebido.

- **Control del sistema:** El sistema proporciona interacción con el usuario a través de un único pin táctil, proporcionando retroalimentación auditiva mediante un

zumbador para indicar el encendido/apagado, el inicio/fin de la adquisición de datos, y los modos de operación. Esta solución es práctica y robusta, minimizando la complejidad mecánica y electrónica en el espacio limitado de la jabalina.

- **Servidor web integrado:** El ESP32S3 opera como un punto de acceso (AP) Wi-Fi con un servidor web embebido, permitiendo que cualquier dispositivo con conectividad Wi-Fi (como un smartphone) se conecte al prototipo. Este servidor ofrece una interfaz web (HTML/JavaScript) para explorar y gestionar los datos de los lanzamientos registrados.
- **Generación de Informes y Gráficos:** La interfaz web permite listar los archivos CSV almacenados en la SD y ofrece dos funcionalidades clave: la descarga directa del archivo CSV para análisis posterior y la generación de un documento PDF con gráficos relevantes de los parámetros biomecánicos para una revisión ágil y visual.

5.4. Análisis de un Registro de Lanzamiento

Para ilustrar las capacidades del sistema, se presenta a continuación un análisis detallado de un registro de lanzamiento de ejemplo, `datalog_20250525_210150.pdf`, disponible en el Anexo B (junto con otros ejemplos) para consulta completa.

Al abrir un registro, la primera información visible es la fecha y hora exactas del lanzamiento: 25 de mayo de 2025 a las 21:01:50. Junto a esta información, se incluye un diagrama que indica los ejes de referencia de la jabalina, lo cual es crucial para la correcta interpretación de los datos (ver Figura 5.1). El eje X representa la dirección longitudinal de la jabalina, el eje Y la dirección vertical, y el eje Z la dirección lateral.

Posteriormente, el registro presenta tres gráficos correspondientes a los datos *crudos* provenientes directamente de los sensores (Figura 5.2):

- **Aceleración (G's):** Muestra la aceleración lineal experimentada por la jabalina en los tres ejes (X, Y, Z) en unidades de 'g' (gravedad).
- **Velocidad Angular (DPS):** Indica la velocidad de rotación alrededor de cada eje (X, Y, Z) en grados por segundo (DPS).
- **Dirección del Campo Magnético (Gauss):** Refleja la intensidad del campo magnético detectado en cada eje (X, Y, Z) en Gauss.

Estos gráficos iniciales proporcionan una visión general de la actividad de los sensores durante el lanzamiento, reflejando las fuerzas y rotaciones a las que se somete la jabalina.




Figura 5.1: Cabecera y diagrama de ejes.

A continuación, se presenta un gráfico con los ángulos de Euler (roll, pitch y yaw) (Figura 5.3), que son el resultado de la fusión de datos del acelerómetro, giroscopio y magnetómetro mediante el filtro Madgwick. Esta representación ofrece la orientación tridimensional estimada de la jabalina en el espacio.

Aunque los datos *crudos* y los ángulos de Euler son útiles, la información más reveladora para el análisis biomecánico se encuentra en las gráficas comparativas que se presentan en la siguiente página del informe. Estas gráficas relacionan la aceleración en el eje longitudinal de la jabalina (eje X) con otros parámetros clave. La aceleración en el eje longitudinal (`Acceleration X`) es particularmente informativa, ya que permite identificar claramente las distintas fases del lanzamiento (Figura 5.4).

En este gráfico, se pueden distinguir claramente las siguientes fases:

1. **Fase de espera:** Inicialmente, los parámetros se mantienen relativamente estables, reflejando el momento previo al inicio del movimiento del atleta.
2. **Carrera de aproximación:** A continuación, se observa una fase caracterizada por oscilaciones de aceleración no muy grandes. Estas corresponden a los pasos del atleta y la acumulación progresiva de velocidad antes del lanzamiento.
3. **Lanzamiento (liberación):** Seguidamente, se produce un pico de aceleración muy grande y abrupto, que se corresponde con el momento exacto de la liberación de la jabalina por parte del atleta, donde la energía se transfiere al equipamiento.




Figura 5.2: Datos crudos de los sensores.




Figura 5.3: Ängulos de Euler.

4. **Fase de vuelo:** Tras la liberación, el gráfico muestra un período más plano, correspondiente al tiempo en que la jabalina se encuentra en el aire, bajo la influencia principal de la gravedad y las fuerzas aerodinámicas.
5. **Caída/impacto:** Finalmente, se registra una aceleración abrupta al final del registro, que corresponde al momento del impacto de la jabalina contra el suelo. En este punto, el sistema apaga automáticamente el muestreo y se termina la recogida de datos.

Observando la gráfica de aceleración, el pico más evidente corresponde a la aceleración máxima impartida a la jabalina en el momento de la liberación, que en este lanzamiento de ejemplo alcanzó aproximadamente **7.25 G's** (Figura 5.5). Este valor es una métrica directa de la fuerza explosiva aplicada por el atleta.

En la gráfica comparativa con la velocidad angular en el eje longitudinal (eje X) (Figura 5.5), conocida como *axial spin*, se puede apreciar que este parámetro alcanza un valor de aproximadamente **3000 DPS** en el momento de la liberación. Posteriormente, durante la fase de vuelo, la velocidad angular se estabiliza en un rango de **1900-2000 DPS**. Este *spin* es crucial para la estabilidad aerodinámica de la jabalina durante su trayectoria.

La gráfica que compara la aceleración en el eje X con el Pitch (inclinación vertical) (Figura 5.6) revela que, en el momento de la liberación, el Pitch de la jabalina era de aproximadamente $-35°$. Esto se traduce directamente en un ángulo de liberación de $35°$ con respecto a la horizontal, un parámetro fundamental en la biomecánica del lanzamiento. Además, la gráfica muestra cómo, durante el vuelo, la jabalina va cambiando su ángulo de inclinación hasta cruzar la horizontal y clavarse en el suelo con un Pitch de unos $20°$.

Finalmente, la comparativa con el Yaw (orientación horizontal) (Figura 5.7) permite observar cómo, durante la carrera de aproximación, la jabalina mantiene un rumbo más o menos fijo. Sin embargo, durante el vuelo, se aprecia una desviación que culmina con la jabalina clavándose en el suelo con una diferencia de aproximadamente $45°$ con respecto al ángulo de la carrera inicial (que se asume que es la dirección del campo de lanzamiento). Esta métrica es valiosa para analizar la dirección y estabilidad del lanzamiento.

En cualquiera de estas gráficas, es posible estimar el tiempo de vuelo total de la jabalina. En este registro de ejemplo, el tiempo transcurrido desde la liberación hasta el impacto (marcado por el final del registro de datos) fue de aproximadamente **2-3 segundos** (Figura 5.8). Este dato proporciona una indicación general de la distancia y efectividad del lanzamiento.




Figura 5.4: Gráficas comparativas identificando las fases del lanzamiento. 1-Preparación. 2-Carrera. 3-Lanzamiento. 4-Vuelo. 5-Caída.




Figura 5.5: Comparativa Aceleración X vs. Velocidad Angular X (Axial Spin).




Figura 5.6: Comparativa Aceleración X vs. Pitch.




Figura 5.7: Comparativa Aceleración X vs. Yaw.




Figura 5.8: Tiempo de vuelo.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

Conclusiones

El presente Trabajo de Fin de Máster ha abordado el diseño y desarrollo de un prototipo de jabalina sensorizada de bajo costo, con el objetivo de facilitar el análisis biomecánico en el lanzamiento de jabalina y proporcionar retroalimentación inmediata a atletas y entrenadores. Se ha logrado la integración de una IMU de 6 ejes y un magnetómetro directamente en la jabalina, controlados por un microcontrolador ESP32S3.

Los objetivos planteados en la introducción se han cumplido satisfactoriamente:

- Se realizó una cuidadosa selección e integración de componentes electrónicos de bajo costo, incluyendo el ESP32S3, el acelerómetro/giroscopio ICM20649 y el magnetómetro LIS3MDL, demostrando que no se requieren sensores de muy alta gama para obtener información valiosa en este contexto.
- Se implementó un sistema de adquisición y sincronización de datos inerciales y magnéticos eficiente, aprovechando las capacidades del búfer FIFO y las interrupciones del ICM20649 para garantizar una captura de datos de alta frecuencia y sin pérdidas.
- La implementación de algoritmos de fusión de datos mediante el filtro de Madgwick permitió una estimación precisa de la orientación tridimensional de la jabalina en tiempo real, superando las limitaciones individuales de los sensores (como la deriva del giroscopio) y siendo computacionalmente eficiente para el ESP32S3.
- Se implementó un método sencillo e intuitivo para interactuar con el sistema mediante toques y *feedback* auditivo.
- Se creó una interfaz de visualización a través de un servidor web embebido en el ESP32S3, que posibilita la conexión desde un smartphone o cualquier dispositivo con Wi-Fi. Esta interfaz permite visualizar registros de lanzamientos, descargar

datos en formato CSV y generar informes en PDF con gráficos relevantes de los parámetros biomecánicos, facilitando un análisis inmediato y accesible.

- La validación preliminar del prototipo ha demostrado su funcionalidad general y su capacidad para registrar y presentar datos significativos del lanzamiento, tales como picos de aceleración y cambios en la velocidad angular, cruciales para identificar los momentos clave de la técnica del lanzamiento.

En definitiva, el prototipo desarrollado se posiciona como una herramienta práctica y asequible, alineada con la creciente tendencia de la tecnología deportiva accesible, que puede enriquecer el entrenamiento diario de atletas y entrenadores al proporcionarles retroalimentación objetiva e inmediata sobre la biomecánica del lanzamiento de jabalina. Este trabajo sienta las bases para futuros desarrollos que busquen cerrar la brecha entre la investigación biomecánica de alto nivel y la aplicación práctica en el campo deportivo.

Trabajos Futuros

Aunque el prototipo sienta una base sólida para el análisis biomecánico de la jabalina sensorizada, existen varias vías de desarrollo futuro que podrían mejorar significativamente sus capacidades y usabilidad, transformándolo en una herramienta aún más potente y completa.

- **Miniaturización y optimización de la electrónica:** Actualmente, el prototipo utiliza módulos de desarrollo para los sensores (ICM20649 y LIS3MDL) y el microcontrolador. Un paso crucial para una mayor compacidad y robustez sería diseñar una PCB personalizada que integre directamente los componentes electrónicos principales (circuito integrado del ESP32S3, ICM20649, LIS3MDL) en lugar de utilizar módulos. Esto permitiría reducir drásticamente el tamaño y el peso y mejorar la resistencia a impactos y vibraciones.
- **Implementación de algoritmos avanzados para extracción de métricas biomecánicas:** El prototipo actual captura y fusiona los datos de los sensores y los presenta de forma gráfica. El siguiente paso sería implementar algoritmos de procesamiento de señal y detección de patrones más sofisticados directamente en el microcontrolador (o en el servidor web si la complejidad lo requiere) para extraer métricas biomecánicas clave de forma automática. Esto incluiría la identificación de fases del lanzamiento (aproximación, transición, liberación), el cálculo preciso de la velocidad de liberación, los ángulos de lanzamiento y de ataque, y posiblemente la detección de anomalías en el movimiento.

- **Mejora de la interfaz web y la experiencia del usuario:** La interfaz web actual es funcional para la visualización y descarga de datos. Para mejorar la experiencia del usuario y añadir mayor capacidad de interacción, se podrían considerar las siguientes mejoras:
  - **Análisis comparativo:** Permitir al usuario comparar múltiples lanzamientos entre sí para evaluar la consistencia de la técnica o el progreso a lo largo del tiempo.
  - **Visualización 3D:** Integrar una visualización 3D de la trayectoria y orientación de la jabalina basada en los datos del IMU, ofreciendo una perspectiva más intuitiva del movimiento.
  - **Retroalimentación personalizada:** Desarrollar módulos que interpreten las métricas obtenidas y ofrezcan consejos personalizados o ejercicios correctivos basados en la técnica del atleta.
  - **Gestión de perfiles de usuario:** Permitir a múltiples usuarios registrar y gestionar sus propios perfiles de entrenamiento y datos.
  - **Conectividad en la nube:** Explorar la posibilidad de sincronizar datos con servicios en la nube para un almacenamiento más seguro, acceso desde múltiples dispositivos y análisis a gran escala.
  - **Funcionalidades en tiempo real:** Aunque el enfoque principal es post-lanzamiento, explorar la posibilidad de proporcionar cierta retroalimentación en tiempo real (por ejemplo, mediante indicadores luminosos o audibles en la jabalina o una aplicación móvil dedicada) para aspectos críticos de la técnica.

Estas mejoras permitirán transformar el prototipo en una herramienta aún más potente y completa para la optimización del rendimiento en el lanzamiento de jabalina, abriendo nuevas vías para la investigación y la aplicación práctica en el ámbito deportivo.

Bibliografía

[1] Track Coach. Mastery of javelin throwing technique. https://trackandfieldnews.com/track-coach/mastery-of-javelin-throwing-technique/, 2024.

[2] Andreas V. Maheras. Selected segment: Dynamics in javelin throwing. https://coachesinsider.com/track-x-country/dynamics-in-javelin-throwing/, 2019.

[3] Toni Gardner. Optimal javelin throw angle measurement graphing. https://ourfamilycode.com/optimal-javelin-throw-angle-measurement-graphing/, 2021.

[4] James Simms. Fluid mechanics: Teaching the bernoulli principle. https://theeverlearner.com/blog/en/the-changing-rooms/fluid-mechanics-teaching-the-bernoulli-principle, 2024.

[5] R. Mukhiya, P. Agarwal, Shreyans Badjatya, Manu Garg, Pramod Gaikwad, Soumendu Sinha, A. Singh, and R. Gopal. Design, modelling and system level simulations of drie-based mems differential capacitive accelerometer. *Microsystem Technologies*, 25, 09 2019.

[6] Huan Zhang, Weiping Chen, Liang Yin, and Qiang Fu. An interface asic design of mems gyroscope with analog closed loop driving. *Sensors*, 23:2615, 02 2023.

[7] Team YoungWonks. What is a magnetometer and how does it work. https://www.youngwonks.com/blog/What-is-a-Magnetometer-and-How-Does-It-Work, 2021.

[8] Andrei Braic. javelin-telemetry-system. GitHub Repository, 2025. [Software]. Available: https://github.com/braicandrei/javelin-telemetry-system.git.

[9] ICM-20649 Six-Axis MEMS MotionTracking(TM) Device Datasheet. Datasheet DS-000192-ICM-20649-v1.1, July 2021. [Online]. Avai-

lable: https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2021/07/DS-000192-ICM-20649-v1.1.pdf.

[10] Hans-Joachim Menzel. Biomechanics of javelin throwing. *Athletic Asia*, 5(2):16–26, 1986.

[11] S. Rajagopal, S. Arumugam, A. Palanisamy, and S. Ramachandran. Correlation and regression analysis of selected biomechanical variables on javelin throw performance. In Isabel S. C. Moore, Carl Payton, Gabor Barton, Richard M. Page, and Andrew C. C. C. Callaway, editors, *Proceedings of the 40th International Society of Biomechanics in Sports Conference (ISBS 2022)*, pages 682–685, Liverpool, UK, 2022. NMU Commons, Northern Michigan University.

[12] Miika Köykkä, Krista Vohlakari, Tero Joutsen, Tomi Vänttinen, Petteri Piironen, Timo Rantalainen, and Neil Cronin. Markerless video-based estimation of 3D approach velocity in the javelin throw. In Isabel S. C. Moore, Carl Payton, Gabor Barton, Richard M. Page, and Andrew C. C. C. Callaway, editors, *Proceedings of the 40th International Society of Biomechanics in Sports Conference (ISBS 2022)*, pages 354–357, Liverpool, UK, 2022. NMU Commons, Northern Michigan University.

[13] Simo Särkkä, Tuomo Nieminen, Saku Suuriniemi, and Lauri Kettunen. Augmented inertial measurements for analysis of javelin throwing mechanics. *Sports Engineering*, 19(3):159–171, 2016.

[14] David Whelan, Mark A. O'Reilly, Tomas E. Ward, Eamonn Delahunt, and Cardin RF. Evaluating the concurrent validity and between-condition reliability of the xsens imu system against vicon optical motion capture for assessing basketball layup kinematics. *Applied Sciences*, 15(7):3847, 2025.

[15] Qsense Motion. Camera-based motion capture system: An in-depth guide. Blog Post, 2024.

[16] Valentina Camomilla, Elena Bergamini, Silvia Fantozzi, and Giuseppe Vannozzi. Trends supporting the in-field use of wearable inertial sensors for sport performance evaluation: A systematic review. *Sensors*, 18(3):873, 2018.

[17] Yang Liu, Changmang Liu, Zhipeng Chang, Hengnian Zhang, Shuai Wang, Jinzhi Wang, Shuo Zhang, and Weirong Chen. Review of MEMS inertial measurement unit array technology. *Applied Sciences*, 14(19):8332, 2024.

[18] Marco Russo, Rocco Salvatore Calabrò, Antonio Nucera, Santo Filoni, Maria Cristina De Cola, Antonio Cerasa, Francesco Arcuri, Paolo Tonin, Loris Pignolo, Placido Bramanti, and Giusy D'Aleo. A telerehabilitation system based on Low-Cost

wearable IMUs for monitoring motor and respiratory exercises: A validation study. *Applied Sciences*, 15(10):3129, 2025.

[19] Frédéric Dierick, Quentin De Smedt, Matthieu DUVINAGE, Wesley Estievenart, Fabien Buisseret, Olivier Cartiaux, and Massimo Penta, editors. *Low-Cost Sensors and Biological Signals*. MDPI AG, February 2021.

[20] Bruno R. Silva, Israel Sousa, Flávio P. Silva, Glauber C. Garcia, Anderson D. Cabral, Onofre T. V. Neto, Joel J. P. C. Rodrigues, and Luis F. de la Torre. JAMA: A Low-Cost, Open-Source, and Modular System for Joint Angle Measurement. *Sensors*, 21(19):6477, 2021.

[21] Matthew D. Donadel, Annegret Mündermann, Benno M. Nigg, Darren J. Stefanyshyn, Clayton S. Dickson, Riley S. Garrett, and Yang Hu. Wearable data synthesis for portable biomechanics. *Research Square (Preprint)*, 2024.

[22] R.V. Vitali, A. Derungs, A. Lravani, M. Schmid, A. Kunz, W.R. Taylor, and S. Lorenzetti. Analysis of the accuracy of ten algorithms for orientation estimation using inertial and magnetic sensing under optimal conditions: One size does not fit all. *Sensors*, 21(7):2543, 2021.

[23] E. J. Brouwer, R. Caldas, N. P. Van der Aa, F. C. T. Van der Helm, and H. E. J. Veeger. Extending the Madgwick filter with machine learning for imu orientation estimation in IMU-Challenging sports situations. *Sensors*, 21(16):5566, 2021.

[24] Zhaowei Qiu and Tian Zhang. A novel low-cost rotating strapdown inertial attitude measurement system based on error self-compensation and combined calibration. *PLoS ONE*, 19(2):e0298168, 2024.

[25] Timo Looijen. The design of the Prodon data javelin: Providing performance feedback for indoor javelin throwing. Master thesis, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands, 2019.

[26] M. Baranauskas, P. Clarys, E. D'Hondt, L. Kivelä, J. Sampaio, L. Wallace, F. Staes, S. Grollmuss, V. Gonos, T. Deliens, and J. Scheerder. Wearables for integrative performance and tactic analyses: Opportunities, challenges, and future directions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1):59, 2020.

[27] Juan García-López and Jorge E. Flores-Albornoz, editors. *Combining Sensors and Multibody Models for Applications in Vehicles, Machines, Robots and Humans*. Sensors Special Issue Reprint. MDPI, 2021.

[28] Clare Lillis. *Exploring machine learning, real-time bio-feedback, and inertial sensor accuracy for the prevention of running-related injuries.* Phd thesis, Dublin City University, August 2022.

[29] Juha Isoaho. Effect of augmented feedback on standing shooting performance and training motivation in biathlon dry firing shooting practice. Master's thesis, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, 2023.

[30] Sebastian O. H. Madgwick. An efficient orientation filter for inertial and inertial/magnetic sensor arrays. April 2010.

[31] Adafruit. Adafruit ICM20X Library. GitHub Repository, 2024. [Software]. Available: `https://github.com/adafruit/Adafruit_ICM20X`.

[32] Adafruit. Adafruit BusIO Library. GitHub Repository, 2024. [Software]. Available: `https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO`.

[33] Adafruit. Adafruit LIS3MDL Library. GitHub Repository, 2024. [Software]. Available: `https://github.com/adafruit/Adafruit_LIS3MDL`.

[34] Arduino Libraries Community / S. Madgwick. MadgwickAHRS Library. GitHub Repository, 2021. [Software]. Available: `https://github.com/arduino-libraries/MadgwickAHRS`.

Apéndice A

Esquemas eléctricos




Figura A.1: Esquema eléctrico del sistema.


Apéndice B

Registros de lanzamientos


Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 20:50:54




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 20:51:29




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 20:59:21




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 21:00:06




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 21:00:51




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 21:01:50




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)




Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)




Javelin Throw Metrics

Date: 2025-05-25


Time: 21:02:29




Acceleration




Angular Speed




Magnetic Field




Orientation




Acceleration X vs Angular Speed X (spinning)



Acceleration X vs Pitch (vertival tilt)



Acceleration X vs Yaw (horizontal tilt)



Apéndice C

Presupuesto

PRESUPUESTO

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
ESP32-S3	1	7,5	7,50 €
Adafruit ICM-20649	1	15,84 €	15,84 €
Adafruit LIS3MDL	1	10,50 €	10,50 €
DS3231 RTC	1	2,20 €	2,20 €
Tarjeta SD 32 Gb	1	9,70 €	9,70 €
Lector Tarjeta SD	1	0,80 €	0,80 €
Bateria	1	4,20 €	4,20 €
Zumbador	1	0,50 €	0,50 €
PCB	1	1,00 €	1,00 €
Otros componentes (tonrillos, filamento, cinta...)	1	5,00 €	5,00 €

Notas:

Subtotal **57,24 €**

Total **57,24 €**

Apéndice D

Código

```
#include <Arduino.h>
#include <systemManager.h>

systemManager sysManager;

void setup() {
    sysManager.begin();
}

void loop() {
    sysManager.update();
}
```

Listing D.1: Codigo del archivo main.

D.1. systemManager

```
#include "systemManager.h"

#define SD_CS_PIN 3
#define DEBUG_SYSTEM_MANAGER 0

systemManager::systemManager()
    : logServer(SD_CS_PIN, "ESP32", "12345678", "javelin"),
   serverOn(false)
{}

systemManager::~systemManager(){}

```

```
12
13 /*!
14     * @brief Initializes the system manager
15     *
16     * This function initializes the system manager, including
   the user interface, data logger, and SD card.
17     *
18     * @return void
19     */
20 void systemManager::begin() {
21     Serial.begin(115200);
22     ui.beginUI();
23     if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {
24         Serial.println("SD card initialization failed!");
25     }
26     if (logger.begin() != LOGGER_OK) {
27         Serial.println("Error initializing data logger!");
28         while (1);
29     }
30     ui.setSystemTransition(POWER_ON);
31 }
32
33 /*!
34     * @brief Updates the system manager
35     *
36     * This function updates the system manager, including the
   user interface and data logger.
37     *
38     * @return void
39 */
40 void systemManager::update() {
41     if (logger.updateLogger() == SHOCK_DETECTED) {
42         #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
43             Serial.println("[SystemManager] Shock detected!");
44         #endif
45         if (logger.getLoggerState() == LOGGER_SAMPLING) {
46             #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
47             Serial.println("[SystemManager] Stopping sampling.")
   ;
48             #endif
49             logger.stopSamplig();
50             ui.setSystemTransition(SAMPLE_END);
```

```
51          }
52      }
53      switch (ui.updateUI()) {
54      case INPUT_1:
55          if (logger.getLoggerState() == LOGGER_WAITING && !
    serverOn) {
56              logger.startSamplig();
57              ui.setSystemTransition(SAMPLE_BEGIN);
58              #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
59              Serial.println("[SystemManager] INPUT1 Starting
    sampling.");
60              #endif
61          } else if (logger.getLoggerState() == LOGGER_SAMPLING) {
62              logger.stopSamplig();
63              ui.setSystemTransition(SAMPLE_END);
64              #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
65              Serial.println("[SystemManager] INPUT1 Stopping
    sampling.");
66              #endif
67          }
68          break;
69      case INPUT_2:
70          if (!serverOn && logger.getLoggerState() == LOGGER_
    WAITING) {
71              logServer.begin();
72              serverOn = true;
73              ui.setSystemTransition(SERVER_MODE_ON);
74              #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
75              Serial.println("[SystemManager] INPUT2 Starting
    server mode.");
76              #endif
77          } else {
78              logServer.end();
79              serverOn = false;
80              ui.setSystemTransition(SERVER_MODE_OFF);
81              #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
82              Serial.println("[SystemManager] INPUT2 Stopping
    server mode.");
83              #endif
84          }
85          break;
86      case INPUT_3:
```

```
87          if (logger.getLoggerState() == LOGGER_WAITING) {
88              logger.setCalibration();
89              logger.startSamplig();
90              ui.setSystemTransition(SAMPLE_BEGIN);
91              #if (DEBUG_SYSTEM_MANAGER)
92              Serial.println("[SystemManager] INPUT3 Starting
    calibration.");
93              #endif
94          }
95          break;
96      default:
97          break;
98      }
99  }
```

Listing D.2: Implementación de la clase systemManager.

```
1  #ifndef SYSTEM_MANAGER_H
2  #define SYSTEM_MANAGER_H
3
4  #include <Arduino.h>
5  #include <DataLogger.h>
6  #include <UserInterface.h>
7  #include <LogWebServer.h>
8  #include <SD.h>
9
10 class systemManager
11 {
12 public:
13     systemManager();
14     ~systemManager();
15
16     void begin();
17     void update();
18
19 private:
20     UserInterface ui;
21     DataLogger logger;
22     LogWebServer logServer;
23     bool serverOn;
24 };
25
```

```
26 #endif
```

Listing D.3: Cabeceras de la clase systemManager.

D.2. LogWebServer

```
1  #include "LogWebServer.h"
2
3  #define DEBUG_WEBSERVER 0
4  LogWebServer::LogWebServer(uint8_t sdCsPin, const char* ssid,
       const char* password, const char* mdnsName)
5    : _sdCsPin(sdCsPin), _ssid(ssid), _password(password), _
       mdnsName(mdnsName), _server(80), _running(false) {}
6
7
8  /*!
9    * @brief Inicia el servidor web y el punto de acceso
10   *
11   * @note Se debe llamar a este m todo para iniciar el servidor
       web.
12   *
13   * @return void
14 */
15 void LogWebServer::begin() {
16   #if (DEBUG_WEBSERVER)
17     Serial.println("[WebServer] Iniciando servidor web...");
18   #endif
19
20   if (!LittleFS.begin(true)) {
21     #if (DEBUG_WEBSERVER)
22       Serial.println("[WebServer] Error al montar LittleFS");
23     #endif
24     return;
25   }
26
27   WiFi.mode(WIFI_AP);
28   WiFi.softAP(_ssid, _password);
29     #if (DEBUG_WEBSERVER)
30         Serial.println("[WebServer] Iniciando AP...");
31         Serial.println(WiFi.softAPIP());
32     #endif
33
```

```
34    if (!MDNS.begin(_mdnsName)) {
35      #if (DEBUG_WEBSERVER)
36        Serial.println("[WebServer] Error al iniciar mDNS");
37      #endif
38      return;
39    }
40
41    initRoutes();
42    _server.begin();
43    _running = true;
44    #if (DEBUG_WEBSERVER)
45        Serial.println("[WebServer] Servidor iniciado ");
46    #endif
47  }
48
49  /*!
50    * @brief Detiene el servidor web y el punto de acceso
51    *
52    * @note Se debe llamar a este m todo para detener el servidor
        web.
53    *
54    * @return void
55  */
56  void LogWebServer::end() {
57    if (_running) {
58      _server.end();
59      MDNS.end();
60      delay(100);
61      WiFi.softAPdisconnect(true);
62      WiFi.mode(WIFI_OFF);
63      _running = false;
64      #if (DEBUG_WEBSERVER)
65        Serial.println("[WebServer] Servidor detenido");
66      #endif
67    }
68  }
69
70
71  /*!
72    * @brief Inicializa las rutas del servidor web
73    *
74    * @note Se debe llamar a este m todo para inicializar las
```

```
    rutas del servidor web.
75   *
76   * @return void
77 */
78 void LogWebServer::initRoutes() {
79   // 0) Bloquear cualquier .map en /libs (evita VFS errors)
80   _server.on("/libs/*.map", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *
     req){
81     #if (DEBUG_WEBSERVER)
82       Serial.printf("Stub .map request: %s\n", req->url().c_str
     ());
83     #endif
84     req->send(204, "text/plain", "");  // 204 No Content
85   });
86
87   // Listar CSV desde la SD
88   _server.on("/list", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *
     request){
89     File dir = SD.open("/logs");
90     String json = "[";
91     bool first = true;
92     while (true) {
93       File entry = dir.openNextFile();
94       if (!entry) break;
95       String name = String(entry.name());
96       if (!entry.isDirectory() && name.endsWith(".csv")) {
97         if (!first) json += ",";
98         json += "\"" + name + "\"";
99         first = false;
100      }
101    }
102    json += "]";
103    request->send(200, "application/json", json);
104  });
105
106  // Servir CSV desde la SD
107  _server.on("/logs/*", HTTP_GET, [this](AsyncWebServerRequest *
     request) {
108    if (isProcessingRequest) {
109        request->send(503, "text/plain", "Servidor ocupado,
     intente m s tarde.");
110        return;
```

```
111     }
112
113     isProcessingRequest = true;
114
115     String url = request->url();
116     String filename = url.substring(strlen("/logs/"));
117     String path = "/logs/" + filename;
118     #if (DEBUG_WEBSERVER)
119       Serial.printf("Petici n CSV SD: %s\n", path.c_str());
120     #endif
121
122     if (SD.exists(path)) {
123         // Enviar archivo
124         request->send(SD, path.c_str(), "text/csv");
125
126         // Esperar a que se cierre la conexi n
127         request->onDisconnect([this]() {
128             isProcessingRequest = false;
129             #if (DEBUG_WEBSERVER)
130               Serial.println(" Archivo enviado. Listo para nueva
    petici n.");
131             #endif
132         });
133
134     } else {
135         request->send(404, "text/plain", "Archivo no encontrado"
   );
136         isProcessingRequest = false;
137     }
138 });
139
140   //  Librer as JS/CSS desde LittleFS
141   _server.serveStatic("/libs", LittleFS, "/libs");
142
143   //  P gina y recursos est ticos desde LittleFS
144   _server.serveStatic("/", LittleFS, "/").setDefaultFile("index.
    html");
145
146   //  Resto: 404 con log
147   _server.onNotFound([](AsyncWebServerRequest *request) {
148     #if (DEBUG_WEBSERVER)
149       Serial.printf("404 Ruta no encontrada: %s\n", request->url
```

```
    ().c_str());
150     #endif
151     request->send(404, "text/plain", "Ruta no encontrada");
152   });
153 }
```

Listing D.4: Implementación de la clase LogWebServer.

```
1  #ifndef LOGWEBSERVER_H
2  #define LOGWEBSERVER_H
3
4  #include <Arduino.h>
5  #include <WiFi.h>
6  #include <ESPAsyncWebServer.h>
7  #include <ESPmDNS.h>
8  #include <SPI.h>
9  #include <SD.h>
10 #include <LittleFS.h>
11
12 class LogWebServer {
13 public:
14   LogWebServer(uint8_t sdCsPin, const char* ssid, const char*
     password, const char* mdnsName);
15   void begin();
16   void end();
17
18 private:
19   uint8_t _sdCsPin;
20   const char* _ssid;
21   const char* _password;
22   const char* _mdnsName;
23
24   AsyncWebServer _server;
25   bool _running;
26   volatile bool isProcessingRequest = false;
27   void initRoutes();
28 };
29
30 #endif
```

Listing D.5: Cabeceras de la clase LogWebServer.

D.3. Server

D.4. UserInterface

```
#include "UserInterface.h"
#define DEBUUG_UI 0

volatile bool UserInterface::touchDetected = false;

/**
 * @brief UserInterface constructor
 *
 * The constructor initializes the user interface object
 */
UserInterface::UserInterface() {}
/**
 * @brief UserInterface destructor
 *
 * The destructor cleans up the user interface object
 */
UserInterface::~UserInterface() {}

/**
 * @brief Interrupt handler for touch events
 *
 * This function is called when a touch event occurs, setting
   the touchDetected flag to true.
 */
void IRAM_ATTR UserInterface::gotTouchEvent() {
  static unsigned long lastDebounceTime = 0;
  unsigned long now = millis();
  // Solo marcar si es un "touch down" (dedo tocando)
  if (touchInterruptGetLastStatus(TOUCH_PIN)) { // true = touch
   down, false = release
    if (now - lastDebounceTime > ISR_DEBOUNCE_DELAY) {
      lastDebounceTime = now;
      touchDetected = true;
    }
  }
}

```

```
36 /**
37  * @brief Initialize the user interface
38  *
39  * This function initializes the user interface by setting up
      the touch interrupt and initializing the RTTTL player.
40  */
41 void UserInterface::beginUI() {
42     #if (DEBUUG_UI)
43       Serial.println("Initializing User Interface...");
44     #endif
45     touchAttachInterrupt(TOUCH_PIN, gotTouchEvent, threshold);
46     pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
47 }
48
49
50 /**
51  * @brief Update the user interface
52  *
53  * This function updates the user interface by checking for
      touch events and updating the RTTTL player.
54  *
55  * @return UserAction_t The user action detected by the user
      interface
56  */
57 UserAction_t UserInterface::updateUI() {
58     if (lastSystemTransition==SAMPLE_BEGIN)
59     {
60       unsigned long now = millis();
61       if (now-samplingTimeStamp>notificationTime)
62       {
63         samplingTimeStamp = now;
64         if (!rtttl::isPlaying()) {
65           rtttl::begin(BUZZER_PIN, notification_tone);
66         }
67       }
68     }
69     rtttl::play(); //update the RTTTL player
70
71     unsigned long currentTime = millis();
72     const unsigned long maxTouchInterval = MAX_TOUCH_INTERVAL;
73     UserAction_t userAction = NO_INPUT;
74
```

```
75      if (!userInputEnabled && (millis()-transitionTimeStamp)>
    transitionLockTime)
76      {
77        userInputEnabled = true;
78      }
79
80      // L gica simplificada: solo revisa el flag de la ISR
81      if (touchDetected && userInputEnabled) {
82        touchDetected = false;
83        touchCount++;
84        lastTouchTime = millis();
85        rtttl::begin(BUZZER_PIN, touch_tone);
86        #if (DEBUUG_UI)
87          Serial.print("Pulsaci n  v lida #");
88          Serial.println(touchCount);
89        #endif
90      }
91
92      if ((currentTime - lastTouchTime) > maxTouchInterval &&
    touchCount > 0) {
93          if (touchCount == INPUT_1_COUNT) {
94              userAction = INPUT_1;
95              #if (DEBUUG_UI)
96                Serial.println(" Tres  toques detectados!");
97              #endif
98          } else if (touchCount == INPUT_2_COUNT) {
99              userAction = INPUT_2;
100             #if (DEBUUG_UI)
101               Serial.println(" Cinco  toques detectados!");
102             #endif
103         } else if (touchCount == INPUT_3_COUNT) {
104             userAction = INPUT_3;
105             #if (DEBUUG_UI)
106               Serial.println("Siete toques detectados!");
107             #endif
108         }
109         touchCount = 0;
110     }
111     return userAction;
112 }
113
114 /**
```

```
115  * @brief Set the system transition
116  *
117  * This function sets the system transition based on the
       provided transition type.
118  *
119  * @param transition The system transition type
120  */
121 void UserInterface::setSystemTransition(SystemTransitions_t
       transition) {
122     lastSystemTransition = transition;
123     transitionTimeStamp = millis();
124     userInputEnabled = false;
125     switch (transition) {
126         case POWER_ON:
127             rtttl::begin(BUZZER_PIN, power_on_tone);
128             break;
129         case SAMPLE_BEGIN:
130             rtttl::begin(BUZZER_PIN, sample_begin_tone);
131             samplingTimeStamp = millis();
132             break;
133         case SAMPLE_END:
134             rtttl::begin(BUZZER_PIN, sample_end_tone);
135             break;
136         case SERVER_MODE_ON:
137             rtttl::begin(BUZZER_PIN, server_mode_on_tone);
138             serverModeOnTimeStamp = millis();
139             break;
140         case SERVER_MODE_OFF:
141             rtttl::begin(BUZZER_PIN, server_mode_off_tone);
142             break;
143         default:
144             break;
145     }
146 }
147
148 /**
149  * @brief Set the user input enabled flag
150  *
151  * This function sets the user input enabled flag to the
       provided value.
152  *
153  * @param enabled The user input enabled flag value
```

```
154  */
155 void UserInterface::setUserInputEnabled(bool enabled) {
156     userInputEnabled = enabled;
157 }
```

Listing D.6: Implementación de la clase UserInterface.

```
1  #ifndef USER_INTERFACE_H
2  #define USER_INTERFACE_H
3
4  #include <Arduino.h>
5  #include <NonBlockingRtttl.h>
6
7
8  #define BUZZER_PIN 2
9  #define TOUCH_PIN 1
10
11 #define TOUCH_THRESHOLD 10000
12 #define MAX_TOUCH_INTERVAL 500//ms
13
14 #define ISR_DEBOUNCE_DELAY     150    // ms: tu debounce original
       en la ISR
15 #define VALIDATE_DELAY         50     // ms: tiempo para validar
      en loop
16
17 enum DebounceState { IDLE, VALIDATING };
18
19 typedef enum {
20     NO_INPUT,
21     INPUT_1,
22     INPUT_2,
23     INPUT_3
24 } UserAction_t;
25
26 typedef enum {
27     INPUT_1_COUNT = 2,
28     INPUT_2_COUNT = 4,
29     INPUT_3_COUNT = 6
30 } InputCount_t;
31
32 typedef enum {
33     NONE,
34     POWER_ON,
```

```
35      SAMPLE_BEGIN,
36      SAMPLE_END,
37      SERVER_MODE_ON,
38      SERVER_MODE_OFF
39  } SystemTransitions_t;
40
41
42  class UserInterface {
43  public:
44      UserInterface();
45      ~UserInterface();
46
47      void beginUI();
48      UserAction_t updateUI();
49      void setUserInputEnabled(bool enabled);
50
51      void setSystemTransition(SystemTransitions_t transition);
52
53
54  private:
55      static void IRAM_ATTR gotTouchEvent();
56
57      static volatile bool touchDetected; // Flag compartido con
        la ISR
58      DebounceState debounceState = IDLE;
59      unsigned long validationTime = 0;
60
61      uint8_t touchCount = 0;
62      unsigned long lastTouchTime = 0; // Para medir intervalo
        entre toques
63
64      bool threeTouchesDetected = false;
65      bool fiveTouchesDetected = false;
66
67      bool userInputEnabled = true;
68      const int threshold = TOUCH_THRESHOLD;
69
70      SystemTransitions_t lastSystemTransition = NONE;
71      unsigned long samplingTimeStamp, serverModeOnTimeStamp;
72      const unsigned long notificationTime = 1500;
73      unsigned long transitionTimeStamp;
74      const unsigned long transitionLockTime = 1000;
```

```
75
76      const char * touch_tone = "touch_tone:d=4,o=6,b=250:16b6";
77      const char * power_on_tone = "power_on_tone:d=4,o=6,b=225:4d
    #4,4e4,4f4";
78      const char * sample_begin_tone = "sample_begin_tone:d=4,o=5,
    b=140:8g#6,8a6,4a#6";
79      const char * sample_end_tone = "sample_end_tone:d=4,o=5,b
    =140:8a#6,8a6,4g#6";
80      const char * sample_error_tone = "sample_error_tone:d=4,o=5,
    b=140:";
81      const char * server_mode_on_tone = "server_on_tone:d=4,o=6,b
    =140:16d#5,16e5,16f5,16f#5,16g5";
82      const char * server_mode_off_tone = "server_off_tone:d=4,o
    =6,b=140:16g5,16f#5,16f5,16e5,16d#5";
83      const char * notification_tone = "notification_tone:d=4,o=5,
    b=140:16a#6";
84
85  };
86
87  #endif
```

Listing D.7: Cabeceras de la clase UserInterface.

D.5. DataLogger

```
1
2  #include "DataLogger.h"
3
4  #define DEBUG_LOGER 0
5
6  /**
7   * @brief DataLogger constructor
8   *
9   * The constructor initializes the data logger object
10  */
11 DataLogger::DataLogger(){}
12 /**
13  * @brief DataLogger destructor
14  *
15  * The destructor cleans up the data logger object
16  */
17 DataLogger::~DataLogger(){}
```

```
18
19
20 ///volatile bool DataLogger::inputDataAvailable= false; // Flag
      for interrupt handling
21 /**
22  * @brief Interrupt handler for data input
23  *
24  * This function is called when the interrupt occurs, setting
      the inputDataAvailable flag to true.
25  */
26 // IRAM_ATTR DataLogger::inputDataInterrupt(){inputDataAvailable
       = true;} // Set the flag to indicate an interrupt has
      occurred
27
28 /**
29  * @brief Initialize the data logger
30  *
31  * This function initializes the SD card, RTC, and AHRS sensor.
32  *
33  * @return LoggerStatus_t Status of the logger initialization
34  */
35 LoggerStatus_t DataLogger::begin() {
36     // Initialize the data logger
37     //if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {
38     //    #if(DEBUG_LOGER)
39     //        Serial.println("SD card initialization failed!");
40     //    #endif
41     //    return SD_FAILED;
42     //}
43     #if(DEBUG_LOGER)
44         Serial.println("[DataLogger] SD card initialized.");
45     #endif
46     if (!rtc.begin()) {
47         #if(DEBUG_LOGER)
48             Serial.println("[DataLogger] RTC initialization
      failed!");
49         #endif
50         return RTC_FAILED;
51     }
52     #if(DEBUG_LOGER)
53         Serial.println("[DataLogger] RTC initialized.");
54     #endif
```

```
55      //queue = xQueueCreate(1000, sizeof(ahrs_axes_t));//create
    queue for 500 elements of type ahrs_axes_t
56      if (ahrs.beginAHRSi2c()!=0x00) {
57          #if(DEBUG_LOGER)
58              Serial.println("[DataLogger] AHRS initialization
    failed!");
59          #endif
60          return AHRS_FAILED;
61      }
62      ahrs.configAHRS();// Configure ICM20649 and LIS3MDL
63      //pinMode(AHRS_ITERRUPT_PIN,INPUT);//attach interrupt to pin
        4
64      //attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(AHRS_ITERRUPT_PIN),
    inputDataInterrupt, RISING); //attach interrupt to pin 4
65      return LOGGER_OK; // Return logger status
66  }
67
68  /**
69   * @brief Generate a file name for data logging
70   *
71   * This function generates a file name based on the current date
        and time.
72   *
73   * @return String File name for data logging
74   */
75  String DataLogger::getFileName() {
76      // Generate a file name for data log
77      DateTime now = rtc.now();
78
79      char fileName[32]; // Buffer size is enough for the full
    path
80      snprintf(fileName, sizeof(fileName), "/datalog_%04d%02d%02d_
    %02d%02d%02d.csv",
81               now.year(), now.month(), now.day(),
82               now.hour(), now.minute(), now.second());
83
84      return String(fileName);
85  }
86
87  void DataLogger::writeMetaDataToSD()
88  {
89      String fileHeader = "Olympic Javelin Telemetry System V1.0
```

```
    UNED - Master Thesis\n";
90   DateTime now = rtc.now();
91   String timeStamp =  "Start Time: " +
92                       String(now.year()) + "-" +
93                       String(now.month()) + "-" +
94                       String(now.day()) + " " +
95                       String(now.hour()) + ":" +
96                       String(now.minute()) + ":" +
97                       String(now.second()) + "\n";
98   String magOffsets = "Magnetometer Offsets: " +
99                       String(ahrs.getMagOffsets().xoffset, 4)
    + "," +
100                      String(ahrs.getMagOffsets().yoffset, 4)
    + "," +
101                      String(ahrs.getMagOffsets().zoffset, 4)
    + "\n";
102  String gyroOffsets = "Gyroscope Offsets: " +
103                      String(ahrs.getGyroOffsets().xoffset, 4)
     + "," +
104                      String(ahrs.getGyroOffsets().yoffset, 4)
     + "," +
105                      String(ahrs.getGyroOffsets().zoffset, 4)
     + "\n";
106  String sampleRate = "Sample Rate: " + String(ahrs.
    getAHRSSampleRate()) + " Hz\n\n";
107  String dataHeader = "Acc_Y, Acc_Z, Gyr_X, Gyr_Y, Gyr_Z, Mag_
    X, Mag_Y, Mag_Z, Euler_X, Euler_Y, Euler_Z, Acc_X\n";
108  dataFile.print(fileHeader); // Write the file header
109  dataFile.print(timeStamp); // Write the timestamp
110  dataFile.print(magOffsets); // Write the magnetometer
    offsets
111  dataFile.print(gyroOffsets); // Write the gyroscope offsets
112  dataFile.print(sampleRate); // Write the sample rate
113  dataFile.print(dataHeader); // Write the data header
114 }
115
116 /**
117  * @brief Write a data frame to the SD card
118  *
119  * This function writes a data frame to the SD card in CSV
    format.
120  *
```

```
121  * @param dataFrame Data frame to be written to the SD card
122  */
123 void DataLogger::writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame) {
124     String data =   String(dataFrame.accX, 4)  + "," +
125                     String(dataFrame.accY, 4)  + "," +
126                     String(dataFrame.accZ, 4)  + "," +
127                     String(dataFrame.gyroX, 4) + "," +
128                     String(dataFrame.gyroY, 4) + "," +
129                     String(dataFrame.gyroZ, 4) + "," +
130                     String(dataFrame.magX, 4)  + "," +
131                     String(dataFrame.magY, 4)  + "," +
132                     String(dataFrame.magZ, 4)  + "\n";
133     dataFile.print(data); // Write the data to the file
134 }
135
136 /**
137  * @brief Write a data frame to the SD card
138  *
139  * This function writes a data frame to the SD card in CSV
       format.
140  *
141  * @param dataFrame Data frame to be written to the SD card
142  * @param orientation Orientation data
143  */
144 void DataLogger::writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame, ahrs_
       orientation_t orientation) {
145     String data =   String(dataFrame.accX, 4)  + "," +
146                     String(dataFrame.accY, 4)  + "," +
147                     String(dataFrame.accZ, 4)  + "," +
148                     String(dataFrame.gyroX, 4) + "," +
149                     String(dataFrame.gyroY, 4) + "," +
150                     String(dataFrame.gyroZ, 4) + "," +
151                     String(dataFrame.magX, 4)  + "," +
152                     String(dataFrame.magY, 4)  + "," +
153                     String(dataFrame.magZ, 4)  + "," +
154                     String(orientation.roll, 4) + "," +
155                     String(orientation.pitch, 4) + "," +
156                     String(orientation.yaw, 4) + "\n";
157     dataFile.print(data); // Write the data to the file
158 }
159
160 /**
```

```
161  * @brief Write a data frame to the SD card
162  *
163  * This function writes a data frame to the SD card in CSV
       format.
164  *
165  * @param dataFrame Data frame to be written to the SD card
166  * @param orientation Orientation data
167  */
168 void DataLogger::writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame, ahrs_
       angles_t angles) {
169     String data =   String(dataFrame.accX, 4)  + "," +
170                     String(dataFrame.accY, 4)  + "," +
171                     String(dataFrame.accZ, 4)  + "," +
172                     String(dataFrame.gyroX, 4) + "," +
173                     String(dataFrame.gyroY, 4) + "," +
174                     String(dataFrame.gyroZ, 4) + "," +
175                     String(dataFrame.magX, 4)  + "," +
176                     String(dataFrame.magY, 4)  + "," +
177                     String(dataFrame.magZ, 4)  + "," +
178                     String(angles.orientation.roll, 4) + "," +
179                     String(angles.orientation.pitch, 4) + "," +
180                     String(angles.orientation.yaw, 4) + "\n";
181     dataFile.print(data); // Write the data to the file
182 }
183
184 /**
185  * @brief Update the data logger
186  *
187  * This function updates the data logger state machine.
188  *
189  * @return LoggerStatus_t Status of the data logger update
190  */
191 LoggerStatus_t DataLogger::updateLogger() {
192
193     bool newDataAvailable = ahrs.ahrsUpdate(&last_axes, &last_
       orientation, &shockDetected); // Update AHRS data
194
195     switch (loggerState)
196     {
197     case LOGGER_WAITING:
198         if (startSampling_flag) {
199             startSampling_flag = false; // Reiniciar el flag
```

```
200             #if(DEBUG_LOGER)
201                 Serial.println("[DataLogger] Start sampling!");
202             #endif
203             loggerState = LOGGER_PREP;
204         }
205         break;
206      case LOGGER_PREP:
207         logPath = logsDirectory + getFileName();
208         dataFile = SD.open(logPath, FILE_WRITE); //open file for
     writing
209         if (!dataFile)
210         {
211             #if(DEBUG_LOGER)
212                 Serial.println("[DataLogger] Error opening
    datalog.txt");
213             #endif
214             loggerState = LOGGER_WAITING;
215             return SD_FAILED;
216         }
217         writeMetaDataToSD();
218         if (calibration_flag)
219         {
220             ahrs.setHardIronOffsets(0.f, 0.f, 0.f);//set hard
    iron offsets to 0
221         }
222         //ahrs.icm20649.resetFIFO();// Reset FIFO buffer
223         //xQueueReset(queue);// Reset the queue
224         //frameCounter = 0;// Reset frame counter
225         loggerState = LOGGER_SAMPLING;
226         #if(DEBUG_LOGER)
227             Serial.println("[DataLogger] Begin sampling in file"
     + logPath);
228         #endif
229         startTime = millis();
230         break;
231      case LOGGER_SAMPLING:
232      {   //Serial.print("Frame count: ");
233         //Serial.println(ahrs.icm20649.readFIFOCount()); //
    Print the frame count for debugging
234         //if (inputDataAvailable && !stopSampling_flag) {
235         //    inputDataAvailable = false;//clear the flag
236         //    //unsigned long t0 = millis(); // Start time for
```

```
    data processing
237         //    uint16_t frameCount = ahrs.icm20649.readFIFOBuffer
    (raw_axesD);// Read FIFO buffer
238         //    //Serial.println("Time to read FIFO: " + String(
    millis() - t0) + "ms"); // Debugging time taken to read FIFO
239         //    for (size_t i = 0; i < frameCount; i++) { //
    Process each frame of data
240         //      ahrs_axes_t scaled_axes = ahrs.scaleAxes(raw_
    axesD[i]);
241         //      ahrs_axes_t corrected_axes = ahrs.correctAxex(
    scaled_axes);
242         //      if (xQueueSend(queue, &corrected_axes, 0) !=
    pdPASS) {
243         //        #if(DEBUG_LOGER)
244         //            Serial.println("[DataLogger] Queue full");
245         //        #endif
246         //      }
247         //      frameCounter++;
248         //    }
249         //}
250         //! Check if new data is available
251         //if (xQueueReceive(queue, &dataFrame, 0) == pdPASS) {
    // Check if data is available in the queue
252         //    ahrs_orientation_t orientation = ahrs.
    computeAHRSOrientation(dataFrame); // Compute AHRS
    orientation
253         //    writeDataFrameToSD(dataFrame, orientation); //
    Write the data frame to SD card
254         //    //ahrs_angles_t angles = ahrs.
    computeAHRSInclination(dataFrame); // Compute AHRS angles
255         //    //writeDataFrameToSD(dataFrame, angles); // Write
    the data frame to SD card
256         //    if (shockCheck(dataFrame))
257         //    {
258         //        return SHOCK_DETECTED;
259         //    }
260         //    if (calibration_flag)
261         //    {
262         //        //ahrs.magHardIronCalc(dataFrame.magX,
    dataFrame.magY, dataFrame.magZ); // Perform hard iron
    calibration
263         //        ahrs.hardIronCalib(dataFrame.magX, dataFrame.
```

```
    magY, dataFrame.magZ);
264         //    }
265         //} else if (stopSampling_flag)
266         //{
267         //    loggerState = LOGGER_END; // Change state to
    LOGGER_END if stopSampling is true
268         //    stopSampling_flag = false; // Reset the
    stopSampling flag
269         //}
270 
271         if (newDataAvailable)
272         {
273             writeDataFrameToSD(last_axes, last_orientation);
274         }
275         if (stopSampling_flag)
276         {
277             loggerState = LOGGER_END; // Change state to LOGGER_
    END if stopSampling is true
278             stopSampling_flag = false; // Reset the stopSampling
     flag
279         }
280         if (shockDetected)
281         {
282             return SHOCK_DETECTED;
283         }
284         break;
285     }
286     case LOGGER_END:
287         dataFile.close(); // Close the file
288         if (calibration_flag){
289             calibration_flag = false; // Reset the calibration
    flag
290             ahrs.endHardIronCalib();
291             //ahrs.magCalibWrite(); // Write offset values to
    magnetometer for hard iron calibration
292             //ahrs.saveMagCalibToEEPROM(); // Save calibration
    data to EEPROM
293         }
294         #if(DEBUG_LOGER)
295             Serial.println("[DataLogger] End sampling!");
296         #endif
297         //#####################################
```

```
298         //put the ahrs in low power mode (pending)
299         //#####################################
300         loggerState = LOGGER_WAITING; // Reset state to LOGGER_
    WAITING
301         break;
302     default:
303         loggerState = LOGGER_WAITING;
304         break;
305     }
306     return LOGGER_OK; // Return logger status
307 }
308 
309 /**
310  * @brief Start data sampling
311  *
312  * This function sets the flag to start data sampling.
313  */
314 void DataLogger::startSamplig() {
315     startSampling_flag = true; // Set the flag to start sampling
316 }
317 /**
318  * @brief Stop data sampling
319  *
320  * This function sets the flag to stop data sampling.
321  */
322 void DataLogger::stopSamplig() {
323     stopSampling_flag = true; // Set the flag to stop sampling
324 }
325 /**
326  * @brief Set calibration flag
327  *
328  * This function sets the calibration flag to true.
329  */
330 void DataLogger::setCalibration(){
331     calibration_flag = true; // Set the calibration flag
332 }
333 /**
334  * @brief Get the current logger state
335  *
336  * This function returns the current state of the data logger.
337  *
338  * @return LoggerState_t Current logger state
```

```
339  */
340 LoggerState_t DataLogger::getLoggerState(){
341     return loggerState; // Return the current logger state
342 }
343
344
345 /*!
346     * @brief Check for shock events
347     *
348     * This function checks for shock events based on the
    accelerometer data.
349     *
350     * @param dataFrame Data frame containing accelerometer data
351     * @return true if a shock event is detected, false otherwise
352 */
353 bool DataLogger::shockCheck(ahrs_axes_t dataFrame) {
354     // Shift older values in the buffer
355     memmove(dataFrameBuffer, dataFrameBuffer + 1, sizeof(ahrs_
    axes_t) * (FRAME_BUFFER_LENGTH - 1));
356
357     // Insert new data frame into the last position of the
    buffer
358     dataFrameBuffer[(FRAME_BUFFER_LENGTH - 1)] = dataFrame;
359
360     // Calculate the average of the last 3 samples
361     ahrs_axes_t avgSample;
362     avgSample.accX = (dataFrameBuffer[0].accX + dataFrameBuffer
    [1].accX + dataFrameBuffer[2].accX) / 3.f;
363     avgSample.accY = (dataFrameBuffer[0].accY + dataFrameBuffer
    [1].accY + dataFrameBuffer[2].accY) / 3.f;
364     avgSample.accZ = (dataFrameBuffer[0].accZ + dataFrameBuffer
    [1].accZ + dataFrameBuffer[2].accZ) / 3.f;
365
366     // Calculate the derivative between the new sample and the
    average of the last 3 samples
367     float accXDiff = (dataFrameBuffer[(FRAME_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accX - avgSample.accX);
368     float accYDiff = (dataFrameBuffer[(FRAME_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accY - avgSample.accY);
369     float accZDiff = (dataFrameBuffer[(FRAME_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accZ - avgSample.accZ);
370
```

```
371     // Check for abrupt acceleration
372     if (abs(accXDiff) > shockThreshold || abs(accYDiff) >
    shockThreshold || abs(accZDiff) > shockThreshold) {
373         #if(DEBUG_LOGER)
374             Serial.println("[DataLogger]");
375             Serial.println("SHOCK! in time:" + String(millis()))
    ;
376             Serial.print("Average X: " + String(avgSample.accX)
    );
377             Serial.print("Average Y: " + String(avgSample.accY)
    );
378             Serial.println("Average Z: " + String(avgSample.accZ
    ) );
379             Serial.print("New X: " + String(dataFrameBuffer[3].
    accX) );
380             Serial.print("New Y: " + String(dataFrameBuffer[3].
    accY) );
381             Serial.println("New Z: " + String(dataFrameBuffer
    [3].accZ) );
382             Serial.print("Diff X: " + String(accXDiff) );
383             Serial.print("Diff Y: " + String(accYDiff) );
384             Serial.println("Diff Z: " + String(accZDiff) );
385             Serial.println("END SHOCK!");
386             Serial.println("[DataLogger]");
387         #endif
388         return true;
389     } else {
390         return false;
391     }
392   }
```

Listing D.8: Implementación de la clase DataLogger.

```
1  #ifndef DATA_LOGGER_H
2  #define DATA_LOGGER_H
3
4
5  #include <Arduino.h>
6  #include <AHRS.h>
7  #include <SD.h>
8  #include <FS.h>
9  #include <RTClib.h>
10
```

```
11 #define AHRS_ITERRUPT_PIN 4 // Pin for AHRS interrupt
12 #define SD_CS_PIN 3 // Chip select pin for SD card
13 #define SD_MISO_PIN 8
14 #define SD_MOSI_PIN 9
15 #define SD_CLK_PIN 7
16
17 #define FRAME_BUFFER_LENGTH 4
18 #define SAMPLE_RATE 100 // Sampling rate in Hz
19
20 typedef enum {
21     LOGGER_OK,
22     AHRS_FAILED,
23     SD_FAILED,
24     RTC_FAILED,
25     SHOCK_DETECTED
26 } LoggerStatus_t;
27
28 typedef enum {
29     LOGGER_WAITING,
30     LOGGER_PREP,
31     LOGGER_SAMPLING,
32     LOGGER_END,
33 } LoggerState_t;
34
35 class DataLogger
36 {
37 public:
38     DataLogger();
39     ~DataLogger();
40     LoggerStatus_t begin(); // Initialize the data logger
41     LoggerStatus_t updateLogger(); // Update the data logger
42     void startSamplig(); // Start data sampling
43     void stopSamplig(); // End data sampling
44     void setCalibration(); // Set calibration flag
45     LoggerState_t getLoggerState();
46 private:
47     AHRS ahrs; // AHRS object for sensor data
48     uint16_t frameCounter = 0;
49     //QueueHandle_t queue = NULL;
50     //static volatile bool inputDataAvailable; // Flag for
    interrupt handling
51     //static void IRAM_ATTR inputDataInterrupt(); // Interrupt
```

```
    handler function
52   icm20x_raw_axes_t raw_axesD[ICM20X_FIFO_SIZE/6]; // Buffer
    for raw sensor data
53   RTC_DS3231 rtc; // RTC object for real-time clock
54   String getFileName(); // Generate a file name for data
    logging
55
56   File dataFile; // File object for SD card data logging
57   const String logsDirectory = "/logs"; // Directory for logs
58   String logPath; // File name for data logging
59   ahrs_axes_t dataFrame; // Data frame for sensor data
60
61   ahrs_axes_t last_axes;
62   ahrs_orientation_t last_orientation; // Last orientation
    data
63   bool shockDetected = false;
64   void writeMetaDataToSD(); // Write metadata to SD card
65   void writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame); // Write
    data frame to SD card
66   void writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame, ahrs_
    orientation_t orientation);
67   void writeDataFrameToSD(ahrs_axes_t dataFrame, ahrs_angles_t
     angles);
68   unsigned long packetCounter = 0;
69   ahrs_axes_t dataFrameBuffer[FRAME_BUFFER_LENGTH];
70   bool shockCheck(ahrs_axes_t dataFrame);
71   const float shockThreshold = 15.0;
72
73   bool getShockDetected();
74
75   LoggerState_t loggerState = LOGGER_WAITING; // State of the
    data logger
76   unsigned long startTime = 0; // Start time for data logging
77   bool startSampling_flag = false; // Flag to indicate logger
    start
78   bool stopSampling_flag = false; // Flag to indicate logger
    stop
79   bool calibration_flag = false; // Flag to indicate
    calibration
80
81 };
82
```

```
83
84 #endif
```

Listing D.9: Cabeceras de la clase DataLogger.

D.6. AHRS

```
1  /*!
2      * @file AHRS.cpp
3      * @brief AHRS class definition
4  */
5
6  #include "AHRS.h"
7
8  #define DEBUG_AHRS 0
9
10 /**
11  * @brief AHRS constructor
12  *
13  * This constructor initializes the AHRS object and sets up the
      I2C communication.
14  */
15 AHRS::AHRS() {}
16
17 /**
18  * @brief AHRS destructor
19  *
20  * This destructor destroys the AHRS object and releases any
      allocated resources.
21  */
22 AHRS::~AHRS() {}
23
24 /**
25  * @brief Initialize the I2C communication for AHRS
26  *
27  * This function initializes the I2C communication for the
      ICM20649 and LIS3MDL sensors.
28  *
29  * @return uint8_t Status of the initialization (0x00 for
      success, 0x01 for ICM20649 failure, 0x02 for LIS3MDL failure)
30  */
31 uint8_t AHRS::beginAHRSi2c() {
```

```
32  Wire.begin(); // Initialize I2C communication
33  Wire.setClock(400000);
34  Wire.setBufferSize(250); //este valor debe coincidir con el
     tama o del buffer del contructor de la clase Adafruit_
     I2CDevice.
35                           //Fallo de la libreria por usar un
     valor hardcodeado. Para dejarlo bien habria que modificar
     varios metodos de la libreria Adafruit_I2CDevice.cpp y
     Adafruit_I2CDevice
36  uint8_t accelConexionTry = 0;
37  uint8_t magConexionTry = 0;
38
39  while (!icm20649.begin_I2C() && accelConexionTry < 3) { //
     Initialize ICM20649 I2C bus
40    #if(DEBUG_AHRS)
41      Serial.println("ICM20649 I2C bus initialization failed!");
42    #endif
43    delay(1000); // Wait for 1 second before retrying
44    accelConexionTry++;
45  }
46  if (!icm20649.begin_I2C())
47  {
48   return 0x01; // Error code for ICM20649 initialization
     failure
49  }
50
51  icm20649.setI2CBypass(true); // Enable I2C bypass
52
53  if (!lis3mdl.begin_I2C() && magConexionTry < 3) { //
     Initialize LIS3MDL I2C bus
54    #if(DEBUG_AHRS)
55      Serial.println("LIS3MDL I2C bus initialization failed!");
56    #endif
57    delay(1000); // Wait for 1 second before retrying
58    magConexionTry++;
59  }
60  if (!lis3mdl.begin_I2C())
61  {
62    return 0x02; // Error code for LIS3MDL initialization
     failure
63  }
64
```

```
65   return 0x00; // Success
66
67 }
68
69
70 volatile bool AHRS::inputDataAvailable= false; // Flag for
     interrupt handling
71 /**
72  * @brief Interrupt handler for data input
73  *
74  * This function is called when the interrupt occurs, setting
     the inputDataAvailable flag to true.
75  */
76 void IRAM_ATTR AHRS::inputDataInterrupt(){inputDataAvailable =
     true;} // Set the flag to indicate an interrupt has occurred
77
78
79 /**
80  * @brief Configure the AHRS sensors
81  *
82  * This function configures the ICM20649 and LIS3MDL sensors for
      data acquisition.
83  *
84  * @return bool Status of the configuration (true for success,
     false for failure)
85  */
86 bool AHRS::configAHRS() {
87
88   EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); // Initialize EEPROM
89   //loadMagCalibFromEEPROM(); // Load magnetometer calibration
      offsets from EEPROM
90
91   icm20649.setI2CBypass(true); // Enable I2C bypass
92
93   //lis3mdl.writeOffsetxyz();// Write offset values to
      magnetometer for hard iron calibration
94   lis3mdl.setPerformanceMode(LIS3MDL_HIGHMODE); // Set
      magentometer performance mode to high
95   lis3mdl.setOperationMode(LIS3MDL_CONTINUOUSMODE); // Set
      magnetometer operation mode to continuous
96   lis3mdl.setDataRate(LIS3MDL_DATARATE_560_HZ); // Set
      magnetometer data rate to 560 Hz
```

```
97    lis3mdl.setRange(magRange); // Set magnetometer range to 4
       gauss
98    //lis3mdl.loadOffsetsFromEEPROM();  // Load offsets from
       EEPROM
99    //lis3mdl.writeOffsetxyz();// Write offset values to
       magnetometer for hard iron calibration
100   icm20649.setI2CBypass(false); // Disable I2C bypass
101
102
103   icm20649.odrAlign(true); // Enable ODR alignment
104   icm20649.setAccelRange(accelRange); // Set accelerometer range
       to 30 G
105   icm20649.setGyroRange(gyroRange); // Set gyroscope range to
       500 DPS
106   icm20649.setAccelRateDivisor(getAHRSSampleRateDivisor()); //
       Set accelerometer data rate divisor
107   icm20649.setGyroRateDivisor(getAHRSSampleRateDivisor()); //
       Set gyroscope data rate divisor
108
109   icm20649.enableI2CMaster(true); // Enable I2C master
110   icm20649.configureI2CMaster(); // Configure I2C master
111   icm20649.configI2CSlave0(LIS3MDL_I2CADDR_DEFAULT, LIS3MDL_REG_
       OUT_X_L, LIS3MDL_OUT_DATA_LEN); // Configure I2C slave 0
112
113   icm20649.enableFIFO(true); // Enable FIFO
114   icm20649.enableFIFOWatermarkInt(true, false); // Enable FIFO
       watermark interrupt
115   icm20649.selectFIFOData(FIFO_DATA_ACCEL_GYRO_S0); // Select
       FIFO data
116   icm20649.resetFIFO(); // Reset FIFO
117
118   fusionFilter.begin(getAHRSSampleRate()); // Initialize fusion
       filter
119   pinMode(AHRS_ITERRUPT_PIN,INPUT);//attach interrupt to pin 4
120   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(AHRS_ITERRUPT_PIN),
       inputDataInterrupt, RISING); //attach interrupt to pin 4
121   queue = xQueueCreate(1000, sizeof(ahrs_axes_t));//create queue
       for 500 elements of type ahrs_axes_t
122   return true; // Success
123 }
124
125 /**
```

```
126  * @brief Set the AHRS low power mode
127  *
128  * This function sets the low power mode for the ICM20649 and
       LIS3MDL sensors.
129  * (NON FUNCIONAL YET)
130  * @param mode The low power mode to set (true for low power
       mode, false for normal mode)
131  * @return bool Status of the low power mode configuration (true
        for success, false for failure)
132 */
133 bool AHRS::lowPowerMode(bool mode)
134 {
135   if (mode)
136   {
137     icm20649.enableI2CMaster(false);//disble i2c master
138     icm20649.setI2CBypass(true);//enable bypass to acces lis2mdl
139     //Serial.println("Check 1");
140     lis3mdl.lowPowerMode(true);//enable lis3mdl low power mode
141     //Serial.println("Check 2");
142     icm20649.setI2CBypass(false);
143     //Serial.println("Check 3");
144     icm20649.sleepMode(true);//enable icm20049 sleep mode
145     //Serial.println("Check 4");
146     icm20649.enableFIFO(false);//diable fifo transfers
147     //Serial.println("Check 5");
148     icm20649.resetFIFO();//reset fifo
149   }else{
150     icm20649.enableI2CMaster(false);//disble i2c master
151     icm20649.setI2CBypass(true);//enable bypass to acces lis2mdl
152     lis3mdl.lowPowerMode(false);//disable lis3mdl low power mode
153     icm20649.setI2CBypass(false);
154     icm20649.enableI2CMaster(true);//enable i2c master
155     icm20649.sleepMode(false);//enable icm20049 sleep mode
156     delay(200); //delay for data stabilization
157     icm20649.resetFIFO();//reset fifo
158     icm20649.enableFIFO(true);//enable fifo transfers
159   }
160   return true;
161
162 }
163
164 /**
```

```
165  * @brief Set the AHRS sensor ranges
166  *
167  * This function sets the accelerometer, gyroscope, and
       magnetometer ranges for the AHRS sensors.
168  *
169  * @param accelRange The accelerometer range to set
170  * @param gyroRange The gyroscope range to set
171  * @param magRange The magnetometer range to set
172  * @return bool Status of the range configuration (true for
       success, false for failure)
173  */
174 bool AHRS::setAHRSRange(icm20649_accel_range_t accelRange,
       icm20649_gyro_range_t gyroRange, lis3mdl_range_t magRange) {
175     icm20649.setAccelRange(accelRange);
176     icm20649.setGyroRange(gyroRange);
177     lis3mdl.setRange(magRange);
178     return true;
179 }
180
181
182 /**
183  * @breif Scale the axes data
184  *
185  * This function scales the raw axes data from the ICM20649 and
       LIS3MDL sensors to their respective units based on the
       configured ranges
186  *
187  * @param raw_axes The raw axes data to scale
188  * @return ahrs_axes_t The scaled axes data
189  */
190 ahrs_axes_t AHRS::scaleAxes(icm20x_raw_axes_t raw_axes){
191     ahrs_axes_t scaled_axes;
192
193
194     float accel_scale = 1.0;
195     float gyro_scale = 1.0;
196     float mag_scale = 1.0;
197
198     if (gyroRange == ICM20649_GYRO_RANGE_500_DPS)
199       gyro_scale = 65.5;
200     if (gyroRange == ICM20649_GYRO_RANGE_1000_DPS)
201       gyro_scale = 32.8;
```

```
202     if (gyroRange == ICM20649_GYRO_RANGE_2000_DPS)
203       gyro_scale = 16.4;
204     if (gyroRange == ICM20649_GYRO_RANGE_4000_DPS)
205       gyro_scale = 8.2;
206
207     if (accelRange == ICM20649_ACCEL_RANGE_4_G)
208       accel_scale = 8192.0;
209     if (accelRange == ICM20649_ACCEL_RANGE_8_G)
210       accel_scale = 4096.0;
211     if (accelRange == ICM20649_ACCEL_RANGE_16_G)
212       accel_scale = 2048.0;
213     if (accelRange == ICM20649_ACCEL_RANGE_30_G)
214       accel_scale = 1024.0;
215
216     if (magRange == LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS)
217         mag_scale = 6842.0;
218     if (magRange == LIS3MDL_RANGE_8_GAUSS)
219         mag_scale = 3421.0;
220     if (magRange == LIS3MDL_RANGE_12_GAUSS)
221         mag_scale = 2281.0;
222     if (magRange == LIS3MDL_RANGE_16_GAUSS)
223         mag_scale = 1711.0;
224
225     scaled_axes.accX = raw_axes.rawAccX / accel_scale;
226     scaled_axes.accY = raw_axes.rawAccY / accel_scale;
227     scaled_axes.accZ = raw_axes.rawAccZ / accel_scale;
228
229     scaled_axes.gyroX = raw_axes.rawGyroX / gyro_scale;
230     scaled_axes.gyroY = raw_axes.rawGyroY / gyro_scale;
231     scaled_axes.gyroZ = raw_axes.rawGyroZ / gyro_scale;
232
233     scaled_axes.magX = raw_axes.rawMagX / mag_scale;
234     scaled_axes.magY = raw_axes.rawMagY / mag_scale;
235     scaled_axes.magZ = raw_axes.rawMagZ / mag_scale;
236
237     return scaled_axes;
238
239 }
240
241 /*!
242  * @brief Correct the axis of the sensors to match in
      orientation and apply offsets
```

```
243  *
244  * @param scaled_axes The scaled axes data to correct
245  * @return ahrs_axes_t The corrected axes data
246  */
247 ahrs_axes_t AHRS::correctAxex(ahrs_axes_t scaled_axes)
248 {
249   ahrs_axes_t corrected_axes;
250   corrected_axes.accX = -scaled_axes.accY;
251   corrected_axes.accY = scaled_axes.accX;
252   corrected_axes.accZ = scaled_axes.accZ;
253   corrected_axes.gyroX = -scaled_axes.gyroY;
254   corrected_axes.gyroY = scaled_axes.gyroX;
255   corrected_axes.gyroZ = scaled_axes.gyroZ;
256   corrected_axes.magX = scaled_axes.magY;
257   corrected_axes.magY = -scaled_axes.magX;
258   corrected_axes.magZ = scaled_axes.magZ;
259
260   corrected_axes.gyroX = corrected_axes.gyroX - gyroOffsets.
       xoffset;
261   corrected_axes.gyroY = corrected_axes.gyroY - gyroOffsets.
       yoffset;
262   corrected_axes.gyroZ = corrected_axes.gyroZ - gyroOffsets.
       zoffset;
263   corrected_axes.magX = corrected_axes.magX - magOffsets.xoffset
       ;
264   corrected_axes.magY = corrected_axes.magY - magOffsets.yoffset
       ;
265   corrected_axes.magZ = corrected_axes.magZ - magOffsets.zoffset
       ;
266
267   return corrected_axes;
268 }
269
270 /**
271  * @brief Save magnetometer calibration offsets to EEPROM
272  *
273  * This function saves the magnetometer hard iron calibration
       offsets to EEPROM.
274  */
275 void AHRS::saveMagCalibToEEPROM()
276 {
277 float _x=0, _y=0, _z=0;
```

```
278 lis3mdl.getCalibrationOffsets(&_x, &_y, &_z);
279 EEPROM.put(MAG_X_OFFSET*sizeof(float), _x); // Save X offset to
    EEPROM
280 EEPROM.put(MAG_Y_OFFSET*sizeof(float), _y); // Save Y offset to
    EEPROM
281 EEPROM.put(MAG_Z_OFFSET*sizeof(float), _z); // Save Z offset to
    EEPROM
282 EEPROM.commit(); // Commit changes to EEPROM
283
284 }
285
286 /**
287  * @brief Load magnetometer calibration offsets from EEPROM
288  *
289  * This function loads the magnetometer hard iron calibration
    offsets from EEPROM.
290  */
291 void AHRS::loadMagCalibFromEEPROM()
292 {
293   float x = EEPROM.readFloat(MAG_X_OFFSET*sizeof(float));
294   float y = EEPROM.readFloat(MAG_Y_OFFSET*sizeof(float));
295   float z = EEPROM.readFloat(MAG_Z_OFFSET*sizeof(float));
296   lis3mdl.setCalibrationOffsets(x, y, z); // Set calibration
    offsets to magnetometer
297 }
298
299 /**
300  * @brief Call the hard iron calibration compute function for
    the magnetometer
301  *
302  * @param x The X value for hard iron calibration
303  * @param y The Y value for hard iron calibration
304  * @param z The Z value for hard iron calibration
305  */
306 void AHRS::magHardIronCalc(float x, float y, float z)
307 {
308   //Serial.println("MagX: " + String(x) + " MagY: " + String(y)
    + " MagZ: " + String(z));
309   lis3mdl.hardIronCalc(x, y, z); // Calculate hard iron offsets
310 }
311
312 /**
```

```
313  * @brief Update the hard iron calibration compute function
314  *
315  * @param x The X value for hard iron calibration
316  * @param y The Y value for hard iron calibration
317  * @param z The Z value for hard iron calibration
318  */
319 void AHRS::hardIronCalib(float x, float y, float z)
320 {
321   static float maxX = 0, minX = 0, maxY = 0, minY = 0, maxZ = 0,
        minZ = 0;
322   if (!magCalibrationFlag)
323   {
324     maxX = 0;
325     minX = 0;
326     maxY = 0;
327     minY = 0;
328     maxZ = 0;
329     minZ = 0;
330     magCalibrationFlag = true;
331   }
332
333   if (x > maxX) {
334     maxX = x;
335   } else if (x < minX) {
336     minX = x;
337   }
338   if (y > maxY) {
339     maxY = y;
340   } else if (y < minY) {
341     minY = y;
342   }
343   if (z > maxZ) {
344     maxZ = z;
345   } else if (z < minZ) {
346     minZ = z;
347   }
348   this->magOffsetsTemp.xoffset = (maxX + minX) / 2.0;
349   this->magOffsetsTemp.yoffset = (maxY + minY) / 2.0;
350   this->magOffsetsTemp.zoffset = (maxZ + minZ) / 2.0;
351   //Serial.println("MaxX: " + String(maxX) + " MinX: " + String(
       minX) + " MaxY: " + String(maxY) + " MinY: " + String(minY) +
        " MaxZ: " + String(maxZ) + " MinZ: " + String(minZ) + "-->
```

```
    Hard Iron x:" + String(this->magOffsetsTemp.xoffset) + " y:"
    + String(this->magOffsetsTemp.yoffset) + " z:" + String(this
    ->magOffsetsTemp.zoffset));
}

/*!
  @brief Setter for the hard iron calibration values for
   external use

  @param x The X value for hard iron calibration
  @param y The Y value for hard iron calibration
  @param z The Z value for hard iron calibration
*/
void AHRS::setHardIronOffsets(float x, float y, float z)
{
  magOffsets.xoffset = x;
  magOffsets.yoffset = y;
  magOffsets.zoffset = z;
}

/*!
  @brief End calibration flag and transfer the values to the
   class attributes
*/
void AHRS::endHardIronCalib()
{
  magCalibrationFlag = false;
  magOffsets.xoffset = magOffsetsTemp.xoffset;
  magOffsets.yoffset = magOffsetsTemp.yoffset;
  magOffsets.zoffset = magOffsetsTemp.zoffset;

}

/**
 * @brief Write the hard iron calibration offsets to the
   magnetometer
 *
 * This function enables the  I2C bypass and call the
   writeOffsetxyz function to write the hard iron calibration
   offsets to the magnetometer.
 *
 * @param x The X value for hard iron calibration
```

```
386  * @param y The Y value for hard iron calibration
387  * @param z The Z value for hard iron calibration
388  */
389 void AHRS::magCalibWrite(){
390   icm20649.enableI2CMaster(false);//disble i2c master
391   icm20649.setI2CBypass(true);//enable bypass to acces lis2mdl
392   lis3mdl.writeOffsetxyz();// Write offset values to
       magnetometer for hard iron calibration
393   icm20649.setI2CBypass(false);
394   icm20649.enableI2CMaster(true);//enable i2c master
395 }
396
397 /*!
398   @brief Getter fot he  the AHRS sample rate
399
400   @return Sample rate
401 */
402 uint16_t AHRS::getAHRSSampleRate()
403 {
404   switch (sampleRate)
405   {
406   case AHRS_15HZ:
407     return 15;
408     break;
409   case AHRS_25HZ:
410     return 25;
411     break;
412   case AHRS_45HZ:
413     return 45;
414     break;
415   case AHRS_125HZ:
416     return 125;
417     break;
418   case AHRS_225HZ:
419     return 225;
420     break;
421   case AHRS_375HZ:
422     return 375;
423     break;
424   case AHRS_1125HZ:
425     return 1125;
426     break;
```

```
427   default:
428     return 15;
429     break;
430   }
431 }
432 
433 /*!
434   @brief Getter for the AHRS sample rate divisor for ICM 20649
       configuration
435 
436   @return Sample rate divisor
437 */
438 uint8_t AHRS::getAHRSSampleRateDivisor()
439 {
440   switch (sampleRate)
441   {
442   case AHRS_15HZ:
443     return 74;
444     break;
445   case AHRS_25HZ:
446     return 44;
447     break;
448   case AHRS_45HZ:
449     return 24;
450     break;
451   case AHRS_125HZ:
452     return 8;
453     break;
454   case AHRS_225HZ:
455     return 4;
456     break;
457   case AHRS_375HZ:
458     return 2;
459     break;
460   case AHRS_1125HZ:
461     return 0;
462     break;
463   default:
464     return 74;
465     break;
466   }
467 }
```

```
468
469 /*!
470   @brief Getter for the magnetometer offsets
471
472   @return Magnetometer offsets
473 */
474
475 offsets_t AHRS::getMagOffsets()
476 {
477   return magOffsets;
478 }
479
480 /*!
481   @brief Getter for the gyroscope offsets
482
483   @return Gyroscope offsets
484 */
485 offsets_t AHRS::getGyroOffsets()
486 {
487   return gyroOffsets;
488 }
489
490 /*!
491   @brief Update the Madgwick filter and get the orientation
492
493   @param  scaled_axes Structure with the last AHRS measurements
494   @return Structure with roll, pitch and yaw angles.
495 */
496 ahrs_orientation_t AHRS::computeAHRSOrientation(ahrs_axes_t axes
    )
497 {
498   ahrs_orientation_t orientation = {0, 0, 0};
499
500   fusionFilter.update(
501     axes.gyroX,
502     axes.gyroY,
503     axes.gyroZ,
504     axes.accX,
505     axes.accY,
506     axes.accZ,
507     axes.magX*100.f,//convert to uTeslas and invert X y axis to
    correct orientation
```

```
508       axes.magY*100.f,
509       axes.magZ*100.f
510     );
511     orientation.roll = fusionFilter.getRoll();
512     orientation.pitch = fusionFilter.getPitch();
513     orientation.yaw = fusionFilter.getYaw();
514     return orientation;
515 }
516 
517 /*!
518     @brief Update the Madgwick filter and get the inclination and
        direction angles
519 
520     @param  scaled_axes Structure with the last AHRS measurements
521     @return Structure with inclination and direction angles.
522 */
523 ahrs_angles_t AHRS::computeAHRSInclination(ahrs_axes_t scaled_
        axes)
524 {
525     ahrs_angles_t angles = {0, 0, {0, 0, 0}};
526 
527     fusionFilter.update(
528       -scaled_axes.gyroY,
529       scaled_axes.gyroX,
530       scaled_axes.gyroZ,
531       -scaled_axes.accY,
532       scaled_axes.accX,
533       scaled_axes.accZ,
534       scaled_axes.magY*100.f,//convert to uTeslas and invert X y
        axis to correct orientation
535       -scaled_axes.magX*100.f,
536       scaled_axes.magZ*100.f
537     );
538 
539     angles.inclination = fusionFilter.getInclination();
540     angles.orientation.roll = fusionFilter.getRoll();
541     angles.orientation.pitch = fusionFilter.getPitch();
542     angles.orientation.yaw = fusionFilter.getYaw();
543     return angles;
544 }
545 
546 bool AHRS::ahrsUpdate(ahrs_axes_t *axes, ahrs_orientation_t *
```

```
    orientation, bool *shockDetected)
547 {
548   if (inputDataAvailable) {
549     inputDataAvailable = false;//clear the flag
550     //unsigned long t0 = millis(); // Start time for data
    processing
551     uint16_t frameCount = icm20649.readFIFOBuffer(raw_axesD);//
    Read FIFO buffer
552     //Serial.println("Time to read FIFO: " + String(millis() -
    t0) + "ms"); // Debugging time taken to read FIFO
553     for (size_t i = 0; i < frameCount; i++) { // Process each
    frame of data
554       ahrs_axes_t scaled_axes = scaleAxes(raw_axesD[i]);
555       ahrs_axes_t corrected_axes = correctAxex(scaled_axes);
556       if (xQueueSend(queue, &corrected_axes, 0) != pdPASS) {
557         #if(DEBUG_AHRS)
558             Serial.println("[AHRS] Queue full");
559         #endif
560       }
561     }
562   }
563
564   if (xQueueReceive(queue, axes, 0) == pdPASS) {
565     *orientation = computeAHRSOrientation(*axes);
566     *shockDetected = shockCheck(*axes); // Check for shock
    events
567     return true; // data available
568   }
569   return false; // no data available
570 }
571
572
573 /*!
574     * @brief Check for shock events
575     *
576     * This function checks for shock events based on the
    accelerometer data.
577     *
578     * @param dataFrame Data frame containing accelerometer data
579     * @return true if a shock event is detected, false otherwise
580 */
581 bool AHRS::shockCheck(ahrs_axes_t dataFrame) {
```

```
582     // Shift older values in the buffer
583     memmove(dataFrameBuffer, dataFrameBuffer + 1, sizeof(ahrs_
    axes_t) * (SHOCK_BUFFER_LENGTH - 1));
584 
585     // Insert new data frame into the last position of the
    buffer
586     dataFrameBuffer[(SHOCK_BUFFER_LENGTH - 1)] = dataFrame;
587 
588     // Calculate the average of the last 3 samples
589     ahrs_axes_t avgSample;
590     avgSample.accX = (dataFrameBuffer[0].accX + dataFrameBuffer
    [1].accX + dataFrameBuffer[2].accX) / 3.f;
591     avgSample.accY = (dataFrameBuffer[0].accY + dataFrameBuffer
    [1].accY + dataFrameBuffer[2].accY) / 3.f;
592     avgSample.accZ = (dataFrameBuffer[0].accZ + dataFrameBuffer
    [1].accZ + dataFrameBuffer[2].accZ) / 3.f;
593 
594     // Calculate the derivative between the new sample and the
    average of the last 3 samples
595     float accXDiff = (dataFrameBuffer[(SHOCK_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accX - avgSample.accX);
596     float accYDiff = (dataFrameBuffer[(SHOCK_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accY - avgSample.accY);
597     float accZDiff = (dataFrameBuffer[(SHOCK_BUFFER_LENGTH - 1)
    ].accZ - avgSample.accZ);
598 
599     // Check for abrupt acceleration
600     if (abs(accXDiff) > shockThreshold || abs(accYDiff) >
    shockThreshold || abs(accZDiff) > shockThreshold) {
601         #if(DEBUG_AHRS)
602             Serial.println("[DataLogger]");
603             Serial.println("SHOCK! in time:" + String(millis()))
    ;
604             Serial.print("Average X: " + String(avgSample.accX)
    );
605             Serial.print("Average Y: " + String(avgSample.accY)
    );
606             Serial.println("Average Z: " + String(avgSample.accZ
    ) );
607             Serial.print("New X: " + String(dataFrameBuffer[3].
    accX) );
608             Serial.print("New Y: " + String(dataFrameBuffer[3].
```

```
    accY) );
609             Serial.println("New Z: " + String(dataFrameBuffer
    [3].accZ) );
610             Serial.print("Diff X: " + String(accXDiff) );
611             Serial.print("Diff Y: " + String(accYDiff) );
612             Serial.println("Diff Z: " + String(accZDiff) );
613             Serial.println("END SHOCK!");
614             Serial.println("[DataLogger]");
615         #endif
616         return true;
617     } else {
618         return false;
619     }
620   }
```

Listing D.10: Implementación de la clase AHRS.

```
1  /*!
2      * @file AHRS.h
3      * Attitude and Heading Reference System (AHRS) class
4  */
5
6  #ifndef AHRS_H
7  #define AHRS_H
8
9  #include <Adafruit_ICM20649.h>
10 #include <Adafruit_LIS3MDL.h>
11 #include <MadgwickAHRS.h>
12
13 #define AHRS_ITERRUPT_PIN 4 // Pin for AHRS interrupt
14 #define SHOCK_BUFFER_LENGTH 4
15
16 #define EEPROM_SIZE 1024 ///< Size of EEPROM for storing system
    parameters
17 enum EEPROM_ADDR {
18     MAG_X_OFFSET, ///< Magnetometer X axis offset address
19     MAG_Y_OFFSET, ///< Magnetometer Y axis offset address
20     MAG_Z_OFFSET, ///< Magnetometer Z axis offset address
21 };
22
23
24 typedef struct {
25     float xoffset,
```

```
26      yoffset,
27      zoffset;
28  } offsets_t;
29
30
31
32  typedef struct {
33      float accX, ///< Accelerometer X axis in G's
34      accY,       ///< Accelerometer Y axis in G's
35      accZ,       ///< Accelerometer Z axis in G's
36      gyroX,      ///< Gyroscope X axis in DPS
37      gyroY,      ///< Gyroscope Y axis in DPS
38      gyroZ,      ///< Gyroscope Z axis in DPS
39      magX,       ///< Magnetometer X axis in gauss
40      magY,       ///< Magnetometer Y axis in gauss
41      magZ;       ///< Magnetometer Z axis in gauss
42  } ahrs_axes_t;
43
44  typedef struct {
45      float roll, pitch, yaw;
46  } ahrs_orientation_t;
47
48  typedef struct {
49      float direction, inclination;
50      ahrs_orientation_t orientation;
51  } ahrs_angles_t;
52
53
54  typedef enum
55  {
56      AHRS_WAITING,
57      AHRS_PREP,
58      AHRS_SAMPLING,
59      AHRS_END
60  }state_t;
61
62  typedef enum
63  {
64      AHRS_15HZ,
65      AHRS_25HZ,
66      AHRS_45HZ,
67      AHRS_125HZ,
```

```
68      AHRS_225HZ,
69      AHRS_375HZ,
70      AHRS_1125HZ
71  } ahrs_sample_rate_t;
72
73  class AHRS {
74  public:
75      AHRS();
76      ~AHRS();
77      uint8_t beginAHRSi2c();
78      bool configAHRS();
79      bool lowPowerMode(bool mode);
80      bool setAHRSRange(
81          icm20649_accel_range_t accelRange, icm20649_gyro_range_t
        gyroRange, lis3mdl_range_t magRange);
82      ahrs_axes_t scaleAxes(icm20x_raw_axes_t raw_axes);
83      ahrs_axes_t correctAxex (ahrs_axes_t scaled_axes);
84
85      void magHardIronCalc(float x, float y, float z);
86      void hardIronCalib(float x, float y, float z);
87      void setHardIronOffsets(float x, float y, float z);
88      void endHardIronCalib();
89      void magCalibWrite();
90      void saveMagCalibToEEPROM();
91      void loadMagCalibFromEEPROM();
92      ahrs_orientation_t computeAHRSOrientation(ahrs_axes_t scaled
       _axes);
93      ahrs_angles_t computeAHRSInclination(ahrs_axes_t scaled_axes
       );
94      ahrs_orientation_t relativeOrientation = {0, 0, 0};
95      Adafruit_ICM20649 icm20649;
96      Adafruit_LIS3MDL lis3mdl;
97      uint16_t getAHRSSampleRate();
98      offsets_t getMagOffsets();
99      offsets_t getGyroOffsets();
100
101
102     bool ahrsUpdate(ahrs_axes_t *axes, ahrs_orientation_t *
       orientation, bool *shockDetected);
103 private:
104     bool magCalibrationFlag = false;
105     offsets_t magOffsetsTemp = {0, 0, 0};
```

```
106     offsets_t magOffsets = {-0.04, 0.08, -0.47};
107     offsets_t gyroOffsets = {0.5, -2.0, 0.5};
108 
109     static volatile bool inputDataAvailable; // Flag for
    interrupt handling
110     static void IRAM_ATTR inputDataInterrupt(); // Interrupt
    handler function
111     QueueHandle_t queue = NULL;
112     icm20x_raw_axes_t raw_axesD[ICM20X_FIFO_SIZE/6]; // Buffer
    for raw sensor data
113 
114     bool shockCheck(ahrs_axes_t dataFrame);
115     const float shockThreshold = 15.0;
116     ahrs_axes_t dataFrameBuffer[SHOCK_BUFFER_LENGTH];
117 
118 protected:
119 icm20x_raw_axes_t raw_axes[ICM20X_FIFO_SIZE/6];  ///< Raw data
    axes buffer array (set to max size of frames in FIFO)
120 icm20649_accel_range_t accelRange = ICM20649_ACCEL_RANGE_30_G;
    ///< Accelerometer range
121 icm20649_gyro_range_t gyroRange = ICM20649_GYRO_RANGE_4000_DPS;
    ///< Gyroscope range
122 lis3mdl_range_t magRange =LIS3MDL_RANGE_8_GAUSS; ///<
    Magnetometer range
123 
124 ahrs_sample_rate_t sampleRate = AHRS_225HZ; ///< AHRS sample
    rate
125 
126 uint8_t getAHRSSampleRateDivisor();
127 
128 Madgwick fusionFilter;
129 
130 };
131 
132 
133 #endif
```

Listing D.11: Cabeceras de la clase AHRS.

D.7. MadgwickAHRS

```
1 //
```

```
//=====================================================================

// MadgwickAHRS.c
//
//=====================================================================

//
// Implementation of Madgwick's IMU and AHRS algorithms.
// See: http://www.x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-algorithms/
//
// From the x-io website "Open-source resources available on this website are
// provided under the GNU General Public Licence unless an alternative licence
// is provided in source."
//
// Date     Author          Notes
// 29/09/2011 SOH Madgwick    Initial release
// 02/10/2011 SOH Madgwick  Optimised for reduced CPU load
// 19/02/2012 SOH Madgwick  Magnetometer measurement is normalised
//
//=====================================================================


//---------------------------------------------------------------------

// Header files

#include "MadgwickAHRS.h"
#include <math.h>

//---------------------------------------------------------------------

// Definitions

#define sampleFreqDef   512.0f          // sample frequency in Hz
```

```
29 #define betaDef          0.4f            // 2 * proportional gain
30
31
32 //
   ============================================================================
33 // Functions
34
35 //
   ----------------------------------------------------------------------------
36 // AHRS algorithm update
37
38 Madgwick::Madgwick() {
39   beta = betaDef;
40   q0 = 1.0f;
41   q1 = 0.0f;
42   q2 = 0.0f;
43   q3 = 0.0f;
44   invSampleFreq = 1.0f / sampleFreqDef;
45   anglesComputed = 0;
46 }
47
48 void Madgwick::update(float gx, float gy, float gz, float ax,
    float ay, float az, float mx, float my, float mz) {
49   float recipNorm;
50   float s0, s1, s2, s3;
51   float qDot1, qDot2, qDot3, qDot4;
52   float hx, hy;
53   float _2q0mx, _2q0my, _2q0mz, _2q1mx, _2bx, _2bz, _4bx, _4bz,
    _2q0, _2q1, _2q2, _2q3, _2q0q2, _2q2q3, q0q0, q0q1, q0q2,
    q0q3, q1q1, q1q2, q1q3, q2q2, q2q3, q3q3;
54
55   // Use IMU algorithm if magnetometer measurement invalid (
    avoids NaN in magnetometer normalisation)
56   if((mx == 0.0f) && (my == 0.0f) && (mz == 0.0f)) {
57     updateIMU(gx, gy, gz, ax, ay, az);
58     return;
59   }
60
61   // Convert gyroscope degrees/sec to radians/sec
62   gx *= 0.0174533f;
```

```
63    gy *= 0.0174533f;
64    gz *= 0.0174533f;
65
66    // Rate of change of quaternion from gyroscope
67    qDot1 = 0.5f * (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz);
68    qDot2 = 0.5f * (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy);
69    qDot3 = 0.5f * (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx);
70    qDot4 = 0.5f * (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx);
71
72    // Compute feedback only if accelerometer measurement valid (
       avoids NaN in accelerometer normalisation)
73    if(!((ax == 0.0f) && (ay == 0.0f) && (az == 0.0f))) {
74
75      // Normalise accelerometer measurement
76      recipNorm = invSqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);
77      ax *= recipNorm;
78      ay *= recipNorm;
79      az *= recipNorm;
80
81      // Normalise magnetometer measurement
82      recipNorm = invSqrt(mx * mx + my * my + mz * mz);
83      mx *= recipNorm;
84      my *= recipNorm;
85      mz *= recipNorm;
86
87      // Auxiliary variables to avoid repeated arithmetic
88      _2q0mx = 2.0f * q0 * mx;
89      _2q0my = 2.0f * q0 * my;
90      _2q0mz = 2.0f * q0 * mz;
91      _2q1mx = 2.0f * q1 * mx;
92      _2q0 = 2.0f * q0;
93      _2q1 = 2.0f * q1;
94      _2q2 = 2.0f * q2;
95      _2q3 = 2.0f * q3;
96      _2q0q2 = 2.0f * q0 * q2;
97      _2q2q3 = 2.0f * q2 * q3;
98      q0q0 = q0 * q0;
99      q0q1 = q0 * q1;
100     q0q2 = q0 * q2;
101     q0q3 = q0 * q3;
102     q1q1 = q1 * q1;
103     q1q2 = q1 * q2;
```

```
104     q1q3 = q1 * q3;
105     q2q2 = q2 * q2;
106     q2q3 = q2 * q3;
107     q3q3 = q3 * q3;
108 
109     // Reference direction of Earth's magnetic field
110     hx = mx * q0q0 - _2q0my * q3 + _2q0mz * q2 + mx * q1q1 + _2
        q1 * my * q2 + _2q1 * mz * q3 - mx * q2q2 - mx * q3q3;
111     hy = _2q0mx * q3 + my * q0q0 - _2q0mz * q1 + _2q1mx * q2 -
        my * q1q1 + my * q2q2 + _2q2 * mz * q3 - my * q3q3;
112     _2bx = sqrtf(hx * hx + hy * hy);
113     _2bz = -_2q0mx * q2 + _2q0my * q1 + mz * q0q0 + _2q1mx * q3
        - mz * q1q1 + _2q2 * my * q3 - mz * q2q2 + mz * q3q3;
114     _4bx = 2.0f * _2bx;
115     _4bz = 2.0f * _2bz;
116 
117     // Gradient decent algorithm corrective step
118     s0 = -_2q2 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q1 * (2.0f *
        q0q1 + _2q2q3 - ay) - _2bz * q2 * (_2bx * (0.5f - q2q2 - q3q3
        ) + _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (-_2bx * q3 + _2bz * q1) * (
        _2bx * (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + _2bx * q2
         * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1 - q2q2) - mz);
119     s1 = _2q3 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q0 * (2.0f *
        q0q1 + _2q2q3 - ay) - 4.0f * q1 * (1 - 2.0f * q1q1 - 2.0f *
        q2q2 - az) + _2bz * q3 * (_2bx * (0.5f - q2q2 - q3q3) + _2bz
        * (q1q3 - q0q2) - mx) + (_2bx * q2 + _2bz * q0) * (_2bx * (
        q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + (_2bx * q3 - _4bz
         * q1) * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1 - q2q2)
        - mz);
120     s2 = -_2q0 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q3 * (2.0f *
        q0q1 + _2q2q3 - ay) - 4.0f * q2 * (1 - 2.0f * q1q1 - 2.0f *
        q2q2 - az) + (-_4bx * q2 - _2bz * q0) * (_2bx * (0.5f - q2q2
        - q3q3) + _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (_2bx * q1 + _2bz * q3
        ) * (_2bx * (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) - my) + (_2
        bx * q0 - _4bz * q2) * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f -
         q1q1 - q2q2) - mz);
121     s3 = _2q1 * (2.0f * q1q3 - _2q0q2 - ax) + _2q2 * (2.0f *
        q0q1 + _2q2q3 - ay) + (-_4bx * q3 + _2bz * q1) * (_2bx * (0.5
        f - q2q2 - q3q3) + _2bz * (q1q3 - q0q2) - mx) + (-_2bx * q0 +
         _2bz * q2) * (_2bx * (q1q2 - q0q3) + _2bz * (q0q1 + q2q3) -
        my) + _2bx * q1 * (_2bx * (q0q2 + q1q3) + _2bz * (0.5f - q1q1
         - q2q2) - mz);
```

```
122     recipNorm = invSqrt(s0 * s0 + s1 * s1 + s2 * s2 + s3 * s3);
    // normalise step magnitude
123     s0 *= recipNorm;
124     s1 *= recipNorm;
125     s2 *= recipNorm;
126     s3 *= recipNorm;
127 
128     // Apply feedback step
129     qDot1 -= beta * s0;
130     qDot2 -= beta * s1;
131     qDot3 -= beta * s2;
132     qDot4 -= beta * s3;
133   }
134 
135   // Integrate rate of change of quaternion to yield quaternion
136   q0 += qDot1 * invSampleFreq;
137   q1 += qDot2 * invSampleFreq;
138   q2 += qDot3 * invSampleFreq;
139   q3 += qDot4 * invSampleFreq;
140 
141   // Normalise quaternion
142   recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3);
143   q0 *= recipNorm;
144   q1 *= recipNorm;
145   q2 *= recipNorm;
146   q3 *= recipNorm;
147   anglesComputed = 0;
148 }
149 
150 //
    ---------------------------------------------------------------------------

151 // IMU algorithm update
152 
153 void Madgwick::updateIMU(float gx, float gy, float gz, float ax,
     float ay, float az) {
154   float recipNorm;
155   float s0, s1, s2, s3;
156   float qDot1, qDot2, qDot3, qDot4;
157   float _2q0, _2q1, _2q2, _2q3, _4q0, _4q1, _4q2 ,_8q1, _8q2,
    q0q0, q1q1, q2q2, q3q3;
158 
```

```
159   // Convert gyroscope degrees/sec to radians/sec
160   gx *= 0.0174533f;
161   gy *= 0.0174533f;
162   gz *= 0.0174533f;
163
164   // Rate of change of quaternion from gyroscope
165   qDot1 = 0.5f * (-q1 * gx - q2 * gy - q3 * gz);
166   qDot2 = 0.5f * (q0 * gx + q2 * gz - q3 * gy);
167   qDot3 = 0.5f * (q0 * gy - q1 * gz + q3 * gx);
168   qDot4 = 0.5f * (q0 * gz + q1 * gy - q2 * gx);
169
170   // Compute feedback only if accelerometer measurement valid (
       avoids NaN in accelerometer normalisation)
171   if(!((ax == 0.0f) && (ay == 0.0f) && (az == 0.0f))) {
172
173     // Normalise accelerometer measurement
174     recipNorm = invSqrt(ax * ax + ay * ay + az * az);
175     ax *= recipNorm;
176     ay *= recipNorm;
177     az *= recipNorm;
178
179     // Auxiliary variables to avoid repeated arithmetic
180     _2q0 = 2.0f * q0;
181     _2q1 = 2.0f * q1;
182     _2q2 = 2.0f * q2;
183     _2q3 = 2.0f * q3;
184     _4q0 = 4.0f * q0;
185     _4q1 = 4.0f * q1;
186     _4q2 = 4.0f * q2;
187     _8q1 = 8.0f * q1;
188     _8q2 = 8.0f * q2;
189     q0q0 = q0 * q0;
190     q1q1 = q1 * q1;
191     q2q2 = q2 * q2;
192     q3q3 = q3 * q3;
193
194     // Gradient decent algorithm corrective step
195     s0 = _4q0 * q2q2 + _2q2 * ax + _4q0 * q1q1 - _2q1 * ay;
196     s1 = _4q1 * q3q3 - _2q3 * ax + 4.0f * q0q0 * q1 - _2q0 * ay
      - _4q1 + _8q1 * q1q1 + _8q1 * q2q2 + _4q1 * az;
197     s2 = 4.0f * q0q0 * q2 + _2q0 * ax + _4q2 * q3q3 - _2q3 * ay
      - _4q2 + _8q2 * q1q1 + _8q2 * q2q2 + _4q2 * az;
```

```
198     s3 = 4.0f * q1q1 * q3 - _2q1 * ax + 4.0f * q2q2 * q3 - _2q2
    * ay;
199     recipNorm = invSqrt(s0 * s0 + s1 * s1 + s2 * s2 + s3 * s3);
    // normalise step magnitude
200     s0 *= recipNorm;
201     s1 *= recipNorm;
202     s2 *= recipNorm;
203     s3 *= recipNorm;
204
205     // Apply feedback step
206     qDot1 -= beta * s0;
207     qDot2 -= beta * s1;
208     qDot3 -= beta * s2;
209     qDot4 -= beta * s3;
210   }
211
212   // Integrate rate of change of quaternion to yield quaternion
213   q0 += qDot1 * invSampleFreq;
214   q1 += qDot2 * invSampleFreq;
215   q2 += qDot3 * invSampleFreq;
216   q3 += qDot4 * invSampleFreq;
217
218   // Normalise quaternion
219   recipNorm = invSqrt(q0 * q0 + q1 * q1 + q2 * q2 + q3 * q3);
220   q0 *= recipNorm;
221   q1 *= recipNorm;
222   q2 *= recipNorm;
223   q3 *= recipNorm;
224   anglesComputed = 0;
225 }
226
227 //
    ---------------------------------------------------------------------

228 // Fast inverse square-root
229 // See: http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_inverse_square_root
230
231 float Madgwick::invSqrt(float x) {
232   float halfx = 0.5f * x;
233   float y = x;
234   long i = *(long*)&y;
235   i = 0x5f3759df - (i>>1);
```

```
236   y = *(float*)&i;
237   y = y * (1.5f - (halfx * y * y));
238   y = y * (1.5f - (halfx * y * y));
239   return y;
240 }
241
242 //
    ---------------------------------------------------------------------------
243
244 void Madgwick::computeAngles()
245 {
246   roll = atan2f(q0*q1 + q2*q3, 0.5f - q1*q1 - q2*q2);
247   pitch = asinf(-2.0f * (q1*q3 - q0*q2));
248   yaw = atan2f(q1*q2 + q0*q3, 0.5f - q2*q2 - q3*q3);
249   anglesComputed = 1;
250 }
251
252 float Madgwick::getInclination()
253 {
254     // 1) calcular vector     forward     en coordenadas de mundo
255     //float fx = 2.0f * (q1 * q2 - q0 * q3);
256     //float fy =       (q0*q0 + q2*q2 - q1*q1 - q3*q3);
257     //float fz = -2.0f * (q0 * q1 + q2 * q3);
258   float fx = 2*(q0*q2 + q1*q3);
259   float fy = q0*q0 + q3*q3 - q1*q1 - q2*q2;
260   float fz = 2*(q2*q3 - q0*q1);
261     // 2)  ngulo  de inclinaci n sobre la horizontal (
    elevaci n ,  attack  a n g l e )
262     float incl_rad = atan2f(fz, sqrtf(fx*fx + fy*fy));
263
264     // 4) convertir a grados
265     return incl_rad * RAD2DEG;
266 }
```

Listing D.12: Implementación de la clase MadgwickAHRS.

```
1 //
    ===========================================================================
2 // MadgwickAHRS.h
3 //
    ===========================================================================
```

```
4 //
5 // Implementation of Madgwick's IMU and AHRS algorithms.
6 // See: http://www.x-io.co.uk/open-source-imu-and-ahrs-
   algorithms/
7 //
8 // From the x-io website "Open-source resources available on
   this website are
9 // provided under the GNU General Public Licence unless an
   alternative licence
10 // is provided in source."
11 //
12 // Date     Author          Notes
13 // 29/09/2011 SOH Madgwick    Initial release
14 // 02/10/2011 SOH Madgwick  Optimised for reduced CPU load
15 //
16 //
   ============================================================================

17 #ifndef MadgwickAHRS_h
18 #define MadgwickAHRS_h
19 #include <math.h>
20
21 #define RAD2DEG 57.29577951308232f
22
23 //
   ----------------------------------------------------------------------------

24 // Variable declaration
25 class Madgwick{
26 private:
27     static float invSqrt(float x);
28     float beta;       // algorithm gain
29     float q0;
30     float q1;
31     float q2;
32     float q3; // quaternion of sensor frame relative to
   auxiliary frame
33     float invSampleFreq;
34     float roll;
35     float pitch;
36     float yaw;
```

```
37      char anglesComputed;
38      void computeAngles();
39
40  //
    ------------------------------------------------------------------------

41  // Function declarations
42  public:
43      Madgwick(void);
44      void begin(float sampleFrequency) { invSampleFreq = 1.0f /
    sampleFrequency; }
45      void update(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay
    , float az, float mx, float my, float mz);
46      void updateIMU(float gx, float gy, float gz, float ax, float
     ay, float az);
47      //float getPitch(){return atan2f(2.0f * q2 * q3 - 2.0f * q0
    * q1, 2.0f * q0 * q0 + 2.0f * q3 * q3 - 1.0f);};
48      //float getRoll(){return -1.0f * asinf(2.0f * q1 * q3 + 2.0f
     * q0 * q2);};
49      //float getYaw(){return atan2f(2.0f * q1 * q2 - 2.0f * q0 *
    q3, 2.0f * q0 * q0 + 2.0f * q1 * q1 - 1.0f);};
50      float getRoll() {
51          if (!anglesComputed) computeAngles();
52          return roll * 57.29578f;
53      }
54      float getPitch() {
55          if (!anglesComputed) computeAngles();
56          return pitch * 57.29578f;
57      }
58      float getYaw() {
59          if (!anglesComputed) computeAngles();
60          return yaw * 57.29578f + 180.0f;
61      }
62      float getRollRadians() {
63          if (!anglesComputed) computeAngles();
64          return roll;
65      }
66      float getPitchRadians() {
67          if (!anglesComputed) computeAngles();
68          return pitch;
69      }
70      float getYawRadians() {
```

```
71          if (!anglesComputed) computeAngles();
72          return yaw;
73      }
74      float getInclination();
75  };
76  #endif
```

Listing D.13: Cabeceras de la clase MadgwickAHRS.

D.8. Adafruit_LIS3MDL

```
1   /*!
2    * @file     Adafruit_LIS3MDL.cpp
3    *
4    * @mainpage Adafruit LIS3MDL Breakout
5    *
6    * @section intro_sec Introduction
7    *
8    * This is a library for the Adafruit LIS3MDL magnetometer
       breakout board
9    * ----> https://www.adafruit.com/product/4479
10   *
11   * Adafruit invests time and resources providing this open
       source code,
12   * please support Adafruit and open-source hardware by
       purchasing
13   * products from Adafruit!
14   *
15   * @author   Limor Fried (Adafruit Industries)
16   *
17   * @section license License
18   *
19   * BSD license, all text here must be included in any
       redistribution.
20   *
21   */
22
23  #include "Arduino.h"
24  #include <Adafruit_LIS3MDL.h>
25  #include <Wire.h>
26
27  #define LIS3MDL_DEBUG 1
```

```
28
29 /*
   ***************************************************************************
   */
30 /*!
31     @brief  Instantiates a new LIS3MDL class
32 */
33 /*
   ***************************************************************************
   */
34 Adafruit_LIS3MDL::Adafruit_LIS3MDL()
35  {
36  }
37
38 /*!
39  *    @brief  Sets up the hardware and initializes I2C
40  *    @param  i2c_address
41  *            The I2C address to be used.
42  *    @param  wire
43  *            The Wire object to be used for I2C connections.
44  *    @return True if initialization was successful, otherwise
    false.
45  */
46 bool Adafruit_LIS3MDL::begin_I2C(uint8_t i2c_address, TwoWire *
    wire) {
47   if (i2c_dev)
48     delete i2c_dev;
49   if (spi_dev)
50     delete spi_dev;
51
52   spi_dev = NULL;
53   i2c_dev = new Adafruit_I2CDevice(i2c_address, wire);
54
55   if (!i2c_dev->begin()) {
56     return false;
57   }
58   return _init();
59 }
60
61 /*!
62  *    @brief  Sets up the hardware and initializes hardware SPI
63  *    @param  cs_pin The arduino pin # connected to chip select
```

```
64  *    @param  theSPI The SPI object to be used for SPI
      connections.
65  *    @param  frequency The SPI bus frequency
66  *    @return True if initialization was successful, otherwise
      false.
67  */
68 boolean Adafruit_LIS3MDL::begin_SPI(uint8_t cs_pin, SPIClass *
      theSPI,
69                                     uint32_t frequency) {
70   if (i2c_dev)
71     delete i2c_dev;
72   if (spi_dev)
73     delete spi_dev;
74
75   i2c_dev = NULL;
76   spi_dev = new Adafruit_SPIDevice(cs_pin,
77                                    frequency,             //
      frequency
78                                    SPI_BITORDER_MSBFIRST, // bit
      order
79                                    SPI_MODE0,             //
      data mode
80                                    theSPI);
81   if (!spi_dev->begin()) {
82     return false;
83   }
84   return _init();
85 }
86
87 /*!
88  *    @brief  Sets up the hardware and initializes software SPI
89  *    @param  cs_pin The arduino pin # connected to chip select
90  *    @param  sck_pin The arduino pin # connected to SPI clock
91  *    @param  miso_pin The arduino pin # connected to SPI MISO
92  *    @param  mosi_pin The arduino pin # connected to SPI MOSI
93  *    @param  frequency The SPI bus frequency
94  *    @return True if initialization was successful, otherwise
      false.
95  */
96 bool Adafruit_LIS3MDL::begin_SPI(int8_t cs_pin, int8_t sck_pin,
      int8_t miso_pin,
97                                  int8_t mosi_pin, uint32_t
```

```
    frequency) {
98
99    if (i2c_dev)
100     delete i2c_dev;
101   if (spi_dev)
102     delete spi_dev;
103
104   i2c_dev = NULL;
105   spi_dev = new Adafruit_SPIDevice(cs_pin, sck_pin, miso_pin,
      mosi_pin,
106                                    frequency,              //
      frequency
107                                    SPI_BITORDER_MSBFIRST, // bit
       order
108                                    SPI_MODE0);             //
      data mode
109
110   if (!spi_dev->begin()) {
111     return false;
112   }
113   return _init();
114 }
115
116 /*!
117  *    @brief  Common initialization code for I2C & SPI
118  *    @return True if initialization was successful, otherwise
      false.
119  */
120 bool Adafruit_LIS3MDL::_init(void) {
121   // Check connection
122   Adafruit_BusIO_Register chip_id =
123       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
      AD7_HIGH_TOINC,
124                               LIS3MDL_REG_WHO_AM_I, 1);
125
126   // make sure we're talking to the right chip
127   if (chip_id.read() != 0x3D) {
128     // No LIS3MDL detected ... return false
129     return false;
130   }
131
132   reset();
```

```
133
134   // set high quality performance mode
135   setPerformanceMode(LIS3MDL_ULTRAHIGHMODE);
136
137   // 155Hz default rate
138   setDataRate(LIS3MDL_DATARATE_155_HZ);
139
140   // lowest range
141   setRange(LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS);
142
143   setOperationMode(LIS3MDL_CONTINUOUSMODE);
144
145   return true;
146 }
147
148 /*
    ************************************************************************
    */
149 /*!
150
151 @brief  Performs a software reset
152 */
153 /*
    ************************************************************************
    */
154 void Adafruit_LIS3MDL::reset(void) {
155   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG2 =
156       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
157                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG2, 1);
158   Adafruit_BusIO_RegisterBits resetbits =
159       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG2, 1, 2);
160   resetbits.write(0x1);
161   delay(10);
162
163   getRange();
164 }
165
166 /*
    ************************************************************************
    */
167 /*!
```

```
168   @brief  Read the XYZ data from the magnetometer and store in
       the internal
169   x, y and z (and x_g, y_g, z_g) member variables.
170 */
171 /*
       **************************************************************************
       */
172
173 void Adafruit_LIS3MDL::read(void) {
174   uint8_t buffer[6];
175
176   Adafruit_BusIO_Register XYZDataReg = Adafruit_BusIO_Register(
177       i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_HIGH_TOINC, LIS3MDL_
       REG_OUT_X_L, 6);
178   XYZDataReg.read(buffer, 6);
179   x = buffer[0];
180   x |= buffer[1] << 8;
181   y = buffer[2];
182   y |= buffer[3] << 8;
183   z = buffer[4];
184   z |= buffer[5] << 8;
185
186   float scale = 1; // LSB per gauss
187   switch (rangeBuffered) {
188   case LIS3MDL_RANGE_16_GAUSS:
189     scale = 1711;
190     break;
191   case LIS3MDL_RANGE_12_GAUSS:
192     scale = 2281;
193     break;
194   case LIS3MDL_RANGE_8_GAUSS:
195     scale = 3421;
196     break;
197   case LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS:
198     scale = 6842;
199     break;
200   }
201
202   x_gauss = (float)x / scale;
203   y_gauss = (float)y / scale;
204   z_gauss = (float)z / scale;
205 }
```

```
206
207 /*
    **************************************************************************
    */
208 /*!
209     @brief  Gets the most recent sensor event, Adafruit Unified
    Sensor format
210     @param  event Pointer to an Adafruit Unified sensor_event_t
    object that
211     we'll fill in
212     @returns True on successful read
213 */
214 /*
    **************************************************************************
    */
215 bool Adafruit_LIS3MDL::getEvent(sensors_event_t *event) {
216   /* Clear the event */
217   memset(event, 0, sizeof(sensors_event_t));
218
219   event->version = sizeof(sensors_event_t);
220   event->sensor_id = _sensorID;
221   event->type = SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD;
222   event->timestamp = millis();
223
224   read();
225
226   event->magnetic.x = x_gauss * 100; // microTesla per gauss
227   event->magnetic.y = y_gauss * 100; // microTesla per gauss
228   event->magnetic.z = z_gauss * 100; // microTesla per gauss
229
230   return true;
231 }
232
233 /*
    **************************************************************************
    */
234 /*!
235     @brief  Gets the sensor_t device data, Adafruit Unified
    Sensor format
236     @param  sensor Pointer to an Adafruit Unified sensor_t
    object that we'll
237     fill in
```

```
238 */
239 /*
    ***************************************************************************
    */
240 void Adafruit_LIS3MDL::getSensor(sensor_t *sensor) {
241   /* Clear the sensor_t object */
242   memset(sensor, 0, sizeof(sensor_t));
243
244   /* Insert the sensor name in the fixed length char array */
245   strncpy(sensor->name, "LIS3MDL", sizeof(sensor->name) - 1);
246   sensor->name[sizeof(sensor->name) - 1] = 0;
247   sensor->version = 1;
248   sensor->sensor_id = _sensorID;
249   sensor->type = SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD;
250   sensor->min_delay = 0;
251   sensor->min_value = -1600;  // -16 gauss in uTesla
252   sensor->max_value = 1600;   // +16 gauss in uTesla
253   sensor->resolution = 0.015; // 100/6842 uTesla per LSB at +-4
    gauss range
254 }
255
256 /*
    ***************************************************************************
    */
257 /*!
258     @brief Set the performance mode, LIS3MDL_LOWPOWERMODE,
    LIS3MDL_MEDIUMMODE,
259     LIS3MDL_HIGHMODE or LIS3MDL_ULTRAHIGHMODE
260     @param mode Enumerated lis3mdl_performancemode_t
261 */
262 /*
    ***************************************************************************
    */
263 void Adafruit_LIS3MDL::setPerformanceMode(lis3mdl_
    performancemode_t mode) {
264   // write xy
265   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG1 =
266       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
267                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG1, 1);
268   Adafruit_BusIO_RegisterBits performancemodebits =
269       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG1, 2, 5);
```

```
270   performancemodebits.write((uint8_t)mode);
271
272   // write z
273   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG4 =
274       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
      AD7_HIGH_TOINC,
275                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG4, 1);
276   Adafruit_BusIO_RegisterBits performancemodezbits =
277       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG4, 2, 2);
278   performancemodezbits.write((uint8_t)mode);
279 }
280
281 /*
      ************************************************************************
      */
282 /*!
283     @brief Get the performance mode
284     @returns Enumerated lis3mdl_performancemode_t, LIS3MDL_
      LOWPOWERMODE,
285     LIS3MDL_MEDIUMMODE, LIS3MDL_HIGHMODE or LIS3MDL_
      ULTRAHIGHMODE
286 */
287 /*
      ************************************************************************
      */
288 lis3mdl_performancemode_t Adafruit_LIS3MDL::getPerformanceMode(
      void) {
289   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG1 =
290       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
      AD7_HIGH_TOINC,
291                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG1, 1);
292   Adafruit_BusIO_RegisterBits performancemodebits =
293       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG1, 2, 5);
294   return (lis3mdl_performancemode_t)performancemodebits.read();
295 }
296
297 /*
      ************************************************************************
      */
298 /*!
299     @brief  Sets the data rate for the LIS3MDL (controls power
      consumption)
```

```
300     from 0.625 Hz to 80Hz
301     @param dataRate Enumerated lis3mdl_dataRate_t
302 */
303 /*
    ***********************************************************************
    */
304 void Adafruit_LIS3MDL::setDataRate(lis3mdl_dataRate_t dataRate)
    {
305   if (dataRate == LIS3MDL_DATARATE_155_HZ) {
306     // set OP to UHP
307     setPerformanceMode(LIS3MDL_ULTRAHIGHMODE);
308   }
309   if (dataRate == LIS3MDL_DATARATE_300_HZ) {
310     // set OP to HP
311     setPerformanceMode(LIS3MDL_HIGHMODE);
312   }
313   if (dataRate == LIS3MDL_DATARATE_560_HZ) {
314     // set OP to MP
315     setPerformanceMode(LIS3MDL_MEDIUMMODE);
316   }
317   if (dataRate == LIS3MDL_DATARATE_1000_HZ) {
318     // set OP to LP
319     setPerformanceMode(LIS3MDL_LOWPOWERMODE);
320   }
321   delay(10);
322   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG1 =
323       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
324                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG1, 1);
325   Adafruit_BusIO_RegisterBits dataratebits =
326       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG1, 4, 1); // includes
    FAST_ODR
327   dataratebits.write((uint8_t)dataRate);
328 }
329
330 /*
    ***********************************************************************
    */
331 /*!
332     @brief  Gets the data rate for the LIS3MDL (controls power
    consumption)
333     @return Enumerated lis3mdl_dataRate_t from 0.625 Hz to 80Hz
```

```
334 */
335 /*
    ************************************************************************
    */
336 lis3mdl_dataRate_t Adafruit_LIS3MDL::getDataRate(void) {
337   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG1 =
338       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
339                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG1, 1);
340   Adafruit_BusIO_RegisterBits dataratebits =
341       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG1, 4, 1); // includes
     FAST_ODR
342   return (lis3mdl_dataRate_t)dataratebits.read();
343 }
344
345 /*
    ************************************************************************
    */
346 /*!
347     @brief Set the operation mode, LIS3MDL_CONTINUOUSMODE,
348     LIS3MDL_SINGLEMODE or LIS3MDL_POWERDOWNMODE
349     @param mode Enumerated lis3mdl_operationmode_t
350 */
351 /*
    ************************************************************************
    */
352 void Adafruit_LIS3MDL::setOperationMode(lis3mdl_operationmode_t
    mode) {
353   // write x and y
354   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG3 =
355       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
356                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG3, 1);
357   Adafruit_BusIO_RegisterBits opmodebits =
358       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG3, 2, 0);
359   opmodebits.write((uint8_t)mode);
360 }
361
362 /*
    ************************************************************************
    */
363 /*!
```

```
364     @brief Get the operation mode
365     @returns Enumerated lis3mdl_operationmode_t, LIS3MDL_
    CONTINUOUSMODE,
366     LIS3MDL_SINGLEMODE or LIS3MDL_POWERDOWNMODE
367 */
368 /*
    **************************************************************************
    */
369 lis3mdl_operationmode_t Adafruit_LIS3MDL::getOperationMode(void)
     {
370   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG3 =
371       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
372                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG3, 1);
373   Adafruit_BusIO_RegisterBits opmodebits =
374       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG3, 2, 0);
375   return (lis3mdl_operationmode_t)opmodebits.read();
376 }
377
378 /*
    **************************************************************************
    */
379 /*!
380     @brief Set the resolution range: +-4 gauss, 8 gauss, 12
    gauss, or 16 gauss.
381     @param range Enumerated lis3mdl_range_t
382 */
383 /*
    **************************************************************************
    */
384 void Adafruit_LIS3MDL::setRange(lis3mdl_range_t range) {
385   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG2 =
386       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
    AD7_HIGH_TOINC,
387                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG2, 1);
388   Adafruit_BusIO_RegisterBits rangebits =
389       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG2, 2, 5);
390   rangebits.write((uint8_t)range);
391
392   rangeBuffered = range;
393
394   this->_scale = 1.0;
```

```
395   switch (rangeBuffered) {
396   case LIS3MDL_RANGE_16_GAUSS:
397     this->_scale = 1711.0;
398     break;
399   case LIS3MDL_RANGE_12_GAUSS:
400     this->_scale = 2281.0;
401     break;
402   case LIS3MDL_RANGE_8_GAUSS:
403     this->_scale = 3421.0;
404     break;
405   case LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS:
406     this->_scale = 6842.0;
407     break;
408   }
409 }
410
411 /*
      **************************************************************************
      */
412 /*!
413     @brief  Read the resolution range: +-4 gauss, 8 gauss, 12
      gauss, or 16 gauss.
414     @returns Enumerated lis3mdl_range_t
415 */
416 /*
      **************************************************************************
      */
417 lis3mdl_range_t Adafruit_LIS3MDL::getRange(void) {
418   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG2 =
419       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
      AD7_HIGH_TOINC,
420                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG2, 1);
421   Adafruit_BusIO_RegisterBits rangebits =
422       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG2, 2, 5);
423
424   rangeBuffered = (lis3mdl_range_t)rangebits.read();
425
426   return rangeBuffered;
427 }
428
429 /*
      **************************************************************************
```

```
    */
/*!
    @brief Set the interrupt threshold value
    @param value 16-bit unsigned raw value
*/
/*
    ***********************************************************************
    */
void Adafruit_LIS3MDL::setIntThreshold(uint16_t value) {
  value &= 0x7FFF; // high bit must be 0!
  Adafruit_BusIO_Register INT_THS =
      Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
   AD7_HIGH_TOINC,
                              LIS3MDL_REG_INT_THS_L, 2);
  INT_THS.write(value);
}

/*
    ***********************************************************************
    */
/*!
    @brief Get the interrupt threshold value
    @returns 16-bit unsigned raw value
*/
/*
    ***********************************************************************
    */
uint16_t Adafruit_LIS3MDL::getIntThreshold(void) {
  Adafruit_BusIO_Register INT_THS =
      Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
   AD7_HIGH_TOINC,
                              LIS3MDL_REG_INT_THS_L, 2);
  return INT_THS.read();
}

/*
    ***********************************************************************
    */
/*!
    @brief Configure INT_CFG
    @param enableX Enable interrupt generation on X-axis
    @param enableY Enable interrupt generation on Y-axis
```

```
461     @param enableZ Enable interrupt generation on Z-axis
462     @param polarity Sets the polarity of the INT output logic
463     @param latch If true (latched) the INT pin remains in the
    same state
464     until INT_SRC is read.
465     @param enableInt Interrupt enable on INT pin
466 */
467 /*
    ***************************************************************************
    */
468 void Adafruit_LIS3MDL::configInterrupt(bool enableX, bool
    enableY, bool enableZ,
469                                        bool polarity, bool latch
    ,
470                                        bool enableInt) {
471   uint8_t value = 0x08; // set default bits, see table 36
472   value |= enableX << 7;
473   value |= enableY << 6;
474   value |= enableZ << 5;
475   value |= polarity << 2;
476   value |= latch << 1;
477   value |= enableInt;
478
479   Adafruit_BusIO_Register INT_CFG = Adafruit_BusIO_Register(
480       i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_HIGH_TOINC, LIS3MDL_
    REG_INT_CFG, 1);
481   INT_CFG.write(value);
482 }
483
484 /*
    ***************************************************************************
    */
485 /*!
486     @brief Enable or disable self-test
487     @param flag If true, enable self-test
488
489 */
490 /*
    ***************************************************************************
    */
491 void Adafruit_LIS3MDL::selfTest(bool flag) {
492   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG1 =
```

```
493       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
      AD7_HIGH_TOINC,
494                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG1, 1);
495
496   Adafruit_BusIO_RegisterBits stbit =
497       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG1, 1, 0);
498
499   stbit.write(flag);
500 }
501
502 /*
      ***************************************************************************
      */
503 /*!
504     @brief Get the magnetic data rate.
505     @returns The data rate in float
506 */
507 float Adafruit_LIS3MDL::magneticFieldSampleRate(void) {
508   switch (this->getDataRate()) {
509   case LIS3MDL_DATARATE_0_625_HZ:
510     return 0.625f;
511   case LIS3MDL_DATARATE_1_25_HZ:
512     return 1.25f;
513   case LIS3MDL_DATARATE_2_5_HZ:
514     return 2.5f;
515   case LIS3MDL_DATARATE_5_HZ:
516     return 5.0f;
517   case LIS3MDL_DATARATE_10_HZ:
518     return 10.0f;
519   case LIS3MDL_DATARATE_20_HZ:
520     return 20.0f;
521   case LIS3MDL_DATARATE_40_HZ:
522     return 40.0f;
523   case LIS3MDL_DATARATE_80_HZ:
524     return 80.0f;
525   case LIS3MDL_DATARATE_155_HZ:
526     return 155.0f;
527   case LIS3MDL_DATARATE_300_HZ:
528     return 300.0f;
529   case LIS3MDL_DATARATE_560_HZ:
530     return 560.0f;
531   case LIS3MDL_DATARATE_1000_HZ:
```

```
532     return 1000.0f;
533   }
534
535   return 0;
536 }
537
538 /*
    ************************************************************************
    */
539 /*!
540     @brief Check for available data from magnetic
541     @returns 1 if available, 0 if not
542 */
543 int Adafruit_LIS3MDL::magneticFieldAvailable(void) {
544   Adafruit_BusIO_Register REG_STATUS = Adafruit_BusIO_Register(
545       i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_HIGH_TOINC, LIS3MDL_
    REG_STATUS, 1);
546   return (REG_STATUS.read() & 0x08) ? 1 : 0;
547 }
548
549 /*
    ************************************************************************
    */
550 /*!
551     @brief Read magnetic data
552     @param x reference to x axis
553     @param y reference to y axis
554     @param z reference to z axis
555     @returns 1 if success, 0 if not
556 */
557 int Adafruit_LIS3MDL::readMagneticField(float &x, float &y,
    float &z) {
558   int16_t data[3];
559
560   Adafruit_BusIO_Register XYZDataReg = Adafruit_BusIO_Register(
561       i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_HIGH_TOINC, LIS3MDL_
    REG_OUT_X_L, 6);
562
563   if (!XYZDataReg.read((uint8_t *)data, sizeof(data))) {
564     x = y = z = NAN;
565     return 0;
566   }
```

```
567
568   x = data[0] * 4.0 * 100.0 / 32768.0;
569   y = data[1] * 4.0 * 100.0 / 32768.0;
570   z = data[2] * 4.0 * 100.0 / 32768.0;
571
572   return 1;
573 }
574
575 /**
576  * @brief Reset all registers to default values
577  * @return true if successful, false otherwise
578  */
579 bool Adafruit_LIS3MDL::resetRegisters() {
580   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG2 =
581       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
     AD7_HIGH_TOINC,
582                               LIS3MDL_REG_CTRL_REG2, 1);
583       Adafruit_BusIO_RegisterBits CTRL_REG2_rst =
584       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG2, 1, 2);
585   CTRL_REG2_rst.write(true); // reset all registers to default
     values
586   delay(20);
587   while (CTRL_REG2_rst.read()) {
588     delay(10);
589   };
590   delay(50);
591   return true;
592 }
593
594 /**
595  * @brief Write the hard iron offsets to the device
596  *
597  * This function writes the hard iron offsets from the class
     variables to the device.
598  * It first reads the current offsets from the device, then
     subtracts the current offsets from the device offsets,
599  * and finally writes the new offsets to the device.
600  * @return true if successful, false otherwise
601  */
602 bool Adafruit_LIS3MDL::writeOffsetxyz() {
603
604   float _x=0, _y=0, _z=0;
```

```
605   readCalibrationOffsets(&_x, &_y, &_z);
606
607   #if(LIS3MDL_DEBUG)
608     Serial.print("xOffsetNew: ");
609     Serial.print(this->xoffset);
610     Serial.print(" yOffsetNew: ");
611     Serial.print(this->yoffset);
612     Serial.print(" zOffsetNew: ");
613     Serial.println(this->zoffset);
614     Serial.print("xOffsetDevice: ");
615     Serial.print(_x);
616     Serial.print(" yOffsetDevice: ");
617     Serial.print(_y);
618     Serial.print(" zOffsetDevice: ");
619     Serial.println(_z);
620   #endif
621
622   this->xoffset = _x+this->xoffset;
623   this->yoffset = _y+this->yoffset;
624   this->zoffset = _z+this->zoffset;
625
626   int16_t xOffsetInt = (int16_t)(this->xoffset * this->_scale);
627   int16_t yOffsetInt = (int16_t)(this->yoffset * this->_scale);
628   int16_t zOffsetInt = (int16_t)(this->zoffset * this->_scale);
629
630   Adafruit_BusIO_Register OFFSET_X_REG_L =
631       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
     AD7_HIGH_TOINC,
632                               LIS3MDL_OFFSET_X_REG_L, 6);
633   uint8_t buffer[6];
634   buffer[0] = xOffsetInt & 0xFF;
635   buffer[1] = (xOffsetInt >> 8) & 0xFF;
636   buffer[2] = yOffsetInt & 0xFF;
637   buffer[3] = (yOffsetInt >> 8) & 0xFF;
638   buffer[4] = zOffsetInt & 0xFF;
639   buffer[5] = (zOffsetInt >> 8) & 0xFF;
640
641   calibrating = false;
642   return OFFSET_X_REG_L.write(buffer, sizeof(buffer));
643 }
644
645 /**
```

```
646  * @brief Compute the hard iron offsets based on the provided x,
         y, and z values.
647  *
648  * This function computes the hard iron offsets based on the
       provided x, y, and z values on each call.
649  * It keeps track of the maximum and minimum values for each
       axis and calculates the offsets.
650  *
651  * @param x The x value to be used for offset calculation.
652  * @param y The y value to be used for offset calculation.
653  * @param z The z value to be used for offset calculation.
654  */
655 void Adafruit_LIS3MDL::hardIronCalc(float x, float y, float z)
656 {
657   static float maxX = 0, minX = 0, maxY = 0, minY = 0, maxZ = 0,
        minZ = 0;
658   if (!calibrating)
659   {
660     maxX = 0;
661     minX = 0;
662     maxY = 0;
663     minY = 0;
664     maxZ = 0;
665     minZ = 0;
666     calibrating = true;
667   }
668
669   if (x > maxX) {
670     maxX = x;
671   } else if (x < minX) {
672     minX = x;
673   }
674   if (y > maxY) {
675     maxY = y;
676   } else if (y < minY) {
677     minY = y;
678   }
679   if (z > maxZ) {
680     maxZ = z;
681   } else if (z < minZ) {
682     minZ = z;
683   }
```

```
684   this->xoffset = (maxX + minX) / 2.0;
685   this->yoffset = (maxY + minY) / 2.0;
686   this->zoffset = (maxZ + minZ) / 2.0;
687   Serial.println("MaxX: " + String(maxX) + " MinX: " + String(
       minX) + " MaxY: " + String(maxY) + " MinY: " + String(minY) +
        " MaxZ: " + String(maxZ) + " MinZ: " + String(minZ) + "-->
       Hard Iron x:" + String(this->xoffset) + " y:" + String(this->
       yoffset) + " z:" + String(this->zoffset));
688 }
689
690 /**
691  * @brief Get the calibration offsets for x, y, and z axes.
692  *
693  * This function returns the calibration offsets for the x, y,
       and z axes.
694  *
695  * @param x Pointer to store the x offset.
696  * @param y Pointer to store the y offset.
697  * @param z Pointer to store the z offset.
698  */
699 void Adafruit_LIS3MDL::getCalibrationOffsets(float *x, float *y,
       float *z) {
700   *x = this->xoffset;
701   *y = this->yoffset;
702   *z = this->zoffset;
703 }
704
705 /**
706  * @brief Set the calibration offsets for x, y, and z axes.
707  *
708  * This function sets the calibration offsets for the x, y, and
       z axes.
709  *
710  * @param x The x offset to be set.
711  * @param y The y offset to be set.
712  * @param z The z offset to be set.
713  */
714 void Adafruit_LIS3MDL::setCalibrationOffsets(float x, float y,
       float z) {
715   this->xoffset = x;
716   this->yoffset = y;
717   this->zoffset = z;
```

```
718 }
719
720 /**
721  * @brief Read the calibration offsets from the device.
722  *
723  * This function reads the calibration offsets from the device
       and converts them based on the scale.
724  *
725  * @param x Pointer to store the x offset.
726  * @param y Pointer to store the y offset.
727  * @param z Pointer to store the z offset.
728  */
729 void Adafruit_LIS3MDL::readCalibrationOffsets(float *x, float *y
       , float *z) {
730 //read calibration offsets from registers and convert based on
       scale
731   int16_t xOffsetInt, yOffsetInt, zOffsetInt;
732   Adafruit_BusIO_Register OFFSET_X_REG_L =
733       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_
       AD7_HIGH_TOINC,
734                               LIS3MDL_OFFSET_X_REG_L, 6);
735   uint8_t buffer[6];
736   OFFSET_X_REG_L.read(buffer, sizeof(buffer));
737   xOffsetInt = (int16_t)(buffer[0] | (buffer[1] << 8));
738   yOffsetInt = (int16_t)(buffer[2] | (buffer[3] << 8));
739   zOffsetInt = (int16_t)(buffer[4] | (buffer[5] << 8));
740
741   *x = (float)xOffsetInt / this->_scale;
742   *y = (float)yOffsetInt / this->_scale;
743   *z = (float)zOffsetInt / this->_scale;
744 }
745
746 /**
747  * @brief Set the low power mode for the device.
748  *
749  * This function sets the low power mode for the device.
750  *
751  * @param mode The low power mode to set (true for low power
       mode, false for normal mode).
752 */
753 void Adafruit_LIS3MDL::lowPowerMode(bool mode)
754 {
```

```
755   Adafruit_BusIO_Register CTRL_REG3 =
756   Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, AD8_HIGH_TOREAD_AD7_
       HIGH_TOINC,
757                           LIS3MDL_REG_CTRL_REG3, 1);
758   Adafruit_BusIO_RegisterBits lowPower =
759   Adafruit_BusIO_RegisterBits(&CTRL_REG3, 1, 5);
760   lowPower.write(mode);
761 }
```

Listing D.14: Implementación de la clase Adafruit LIS3MDL.

```
1  /*!
2   * @file     Adafruit_LIS3MDL.h
3   *
4   */
5
6  #ifndef ADAFRUIT_LIS3MDL_H
7  #define ADAFRUIT_LIS3MDL_H
8
9  #include <Adafruit_BusIO_Register.h>
10 #include <Adafruit_I2CDevice.h>
11 #include <Adafruit_SPIDevice.h>
12 #include <Adafruit_Sensor.h>
13 #include <Wire.h>
14 #include <EEPROM.h>
15
16 /*
      =========================================================================

17 I2C ADDRESS/BITS
18 -----------------------------------------------------------------------
      */
19 #define LIS3MDL_I2CADDR_DEFAULT (0x1E) ///< Default breakout
      addres
20 /*
      =========================================================================
      */
21
22 #define LIS3MDL_OFFSET_X_REG_L 0x05 ///< Register address for X
      axis offset low byte
23 #define LIS3MDL_OFFSET_X_REG_H 0x06 ///< Register address for X
      axis offset high byte
24 #define LIS3MDL_OFFSET_Y_REG_L 0x07 ///< Register address for Y
```

```
    axis offset low byte
25 #define LIS3MDL_OFFSET_Y_REG_H 0x08 ///< Register address for Y
    axis offset high byte
26 #define LIS3MDL_OFFSET_Z_REG_L 0x09 ///< Register address for Z
    axis offset low byte
27 #define LIS3MDL_OFFSET_Z_REG_H 0x0A ///< Register address for Z
    axis offset high byte
28 #define LIS3MDL_REG_WHO_AM_I 0x0F  ///< Register that contains
    the part ID
29 #define LIS3MDL_REG_CTRL_REG1 0x20 ///< Register address for
    control 1
30 #define LIS3MDL_REG_CTRL_REG2 0x21 ///< Register address for
    control 2
31 #define LIS3MDL_REG_CTRL_REG3 0x22 ///< Register address for
    control 3
32 #define LIS3MDL_REG_CTRL_REG4 0x23 ///< Register address for
    control 3
33 #define LIS3MDL_REG_STATUS 0x27    ///< Register address for
    status
34 #define LIS3MDL_REG_OUT_X_L 0x28   ///< Register address for X
    axis lower byte
35 #define LIS3MDL_REG_INT_CFG 0x30   ///< Interrupt configuration
    register
36 #define LIS3MDL_REG_INT_THS_L 0x32 ///< Low byte of the irq
    threshold
37
38 #define LIS3MDL_OUT_DATA_LEN 6 ///< Length of the data output
39
40 #define EEPROM_X_OFFSET_ADDR 0
41 #define EEPROM_Y_OFFSET_ADDR 4
42 #define EEPROM_Z_OFFSET_ADDR 8
43
44 /** The magnetometer ranges */
45 typedef enum {
46   LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS = 0b00,  ///< +/- 4g (default value)
47   LIS3MDL_RANGE_8_GAUSS = 0b01,  ///< +/- 8g
48   LIS3MDL_RANGE_12_GAUSS = 0b10, ///< +/- 12g
49   LIS3MDL_RANGE_16_GAUSS = 0b11, ///< +/- 16g
50 } lis3mdl_range_t;
51
52 /** The magnetometer data rate, includes FAST_ODR bit */
53 typedef enum {
```

```
54    LIS3MDL_DATARATE_0_625_HZ = 0b0000, ///<  0.625 Hz
55    LIS3MDL_DATARATE_1_25_HZ = 0b0010,  ///<  1.25 Hz
56    LIS3MDL_DATARATE_2_5_HZ = 0b0100,   ///<  2.5 Hz
57    LIS3MDL_DATARATE_5_HZ = 0b0110,     ///<  5 Hz
58    LIS3MDL_DATARATE_10_HZ = 0b1000,    ///<  10 Hz
59    LIS3MDL_DATARATE_20_HZ = 0b1010,    ///<  20 Hz
60    LIS3MDL_DATARATE_40_HZ = 0b1100,    ///<  40 Hz
61    LIS3MDL_DATARATE_80_HZ = 0b1110,    ///<  80 Hz
62    LIS3MDL_DATARATE_155_HZ = 0b0001,   ///<  155 Hz (FAST_ODR +
      UHP)
63    LIS3MDL_DATARATE_300_HZ = 0b0011,   ///<  300 Hz (FAST_ODR +
      HP)
64    LIS3MDL_DATARATE_560_HZ = 0b0101,   ///<  560 Hz (FAST_ODR +
      MP)
65    LIS3MDL_DATARATE_1000_HZ = 0b0111,  ///<  1000 Hz (FAST_ODR +
      LP)
66  } lis3mdl_dataRate_t;
67
68  /** The magnetometer performance mode */
69  typedef enum {
70    LIS3MDL_LOWPOWERMODE = 0b00,  ///< Low power mode
71    LIS3MDL_MEDIUMMODE = 0b01,    ///< Medium performance mode
72    LIS3MDL_HIGHMODE = 0b10,      ///< High performance mode
73    LIS3MDL_ULTRAHIGHMODE = 0b11, ///< Ultra-high performance mode
74  } lis3mdl_performancemode_t;
75
76  /** The magnetometer operation mode */
77  typedef enum {
78    LIS3MDL_CONTINUOUSMODE = 0b00, ///< Continuous conversion
79    LIS3MDL_SINGLEMODE = 0b01,     ///< Single-shot conversion
80    LIS3MDL_POWERDOWNMODE = 0b11,  ///< Powered-down mode
81  } lis3mdl_operationmode_t;
82
83  /** Class for hardware interfacing with an LIS3MDL magnetometer
      */
84  class Adafruit_LIS3MDL : public Adafruit_Sensor {
85  public:
86    Adafruit_LIS3MDL(void);
87    bool begin_I2C(uint8_t i2c_addr = LIS3MDL_I2CADDR_DEFAULT,
88                   TwoWire *wire = &Wire);
89    bool begin_SPI(uint8_t cs_pin, SPIClass *theSPI = &SPI,
90                   uint32_t frequency = 1000000);
```

```
91  bool begin_SPI(int8_t cs_pin, int8_t sck_pin, int8_t miso_pin,
92                 int8_t mosi_pin, uint32_t frequency = 1000000);
93
94  void reset(void);
95
96  void setPerformanceMode(lis3mdl_performancemode_t mode);
97  lis3mdl_performancemode_t getPerformanceMode(void);
98  void setOperationMode(lis3mdl_operationmode_t mode);
99  lis3mdl_operationmode_t getOperationMode(void);
100 void setDataRate(lis3mdl_dataRate_t dataRate);
101 lis3mdl_dataRate_t getDataRate(void);
102 void setRange(lis3mdl_range_t range);
103 lis3mdl_range_t getRange(void);
104 void setIntThreshold(uint16_t value);
105 uint16_t getIntThreshold(void);
106 void configInterrupt(bool enableX, bool enableY, bool enableZ,
      bool polarity,
107                      bool latch, bool enableInt);
108 void selfTest(bool flag);
109
110 void read();
111 bool getEvent(sensors_event_t *event);
112 void getSensor(sensor_t *sensor);
113
114 // Arduino compatible API
115 int readMagneticField(float &x, float &y, float &z);
116 float magneticFieldSampleRate(void);
117 int magneticFieldAvailable(void);
118
119 int16_t x,     ///< The last read X mag in raw units
120     y,         ///< The last read Y mag in raw units
121     z;         ///< The last read Z mag in raw units
122 float x_gauss, ///< The last read X mag in 'gauss'
123     y_gauss,   ///< The last read Y mag in 'gauss'
124     z_gauss;   ///< The last read Z mag in 'gauss'
125
126 //! buffer for the magnetometer range
127 lis3mdl_range_t rangeBuffered = LIS3MDL_RANGE_4_GAUSS;
128 bool resetRegisters();
129
130 void hardIronCalc(float x, float y, float z);
131 void getCalibrationOffsets(float *x, float *y, float *z);
```

```
132   void setCalibrationOffsets(float x, float y, float z);
133   void readCalibrationOffsets(float *x, float *y, float *z);
134   bool writeOffsetxyz();
135
136
137   void loadOffsetsFromEEPROM();
138   void saveOffsetsToEEPROM();
139
140   void lowPowerMode(bool mode);
141 private:
142   bool _init(void);
143
144   Adafruit_I2CDevice *i2c_dev = NULL;
145   Adafruit_SPIDevice *spi_dev = NULL;
146
147   int32_t _sensorID;
148
149
150   float _scale=1.f; ///< LSB per gauss
151   float xoffset=0.52, ///< X axis offset
152         yoffset=-0.52, ///< Y axis offset
153         zoffset=1.27; ///< Z axis offset
154   bool calibrating = false; ///< Flag to indicate if calibration
        is in progress
155
156 };
157
158 #endif
```

Listing D.15: Cabeceras de la clase Adafruit LIS3MDL.

D.9. Adafruit_ICM20X

```
1
2 /*!
3  *  @file Adafruit_ICM20X.cpp
4  *
5  *  @mainpage Adafruit ICM20X family motion sensor library
6  *  @see Adafruit_ICM20649, Adafruit_ICM20948
7  *
8  *  @section intro_sec Introduction
9  *
```

```
10  *  I2C Driver for the Adafruit ICM20X Family of motion sensors
11  *
12  *  This is a library for the Adafruit ICM20X breakouts:
13  *  * https://www.adafruit.com/product/4464
14  *
15  *  * https://www.adafruit.com/product/4554
16  *
17  *  Adafruit invests time and resources providing this open
      source code,
18  *  please support Adafruit and open-source hardware by
      purchasing products from
19  *  Adafruit!
20  *
21  *  @section dependencies Dependencies
22  * * [Adafruit BusIO](https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO
      )
23  *
24  * * [Adafruit Unified Sensor
25  * Driver](https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor)
26  *
27  *  @section author Author
28  *
29  *  Bryan Siepert for Adafruit Industries
30  *
31  *  @section license License
32  *
33  *  BSD (see license.txt)
34  *
35  *  @section  HISTORY
36  *
37  *    See [the repository's  release page for the release
38  * history](https://github.com/adafruit/Adafruit_ICM20X/releases
      )
39  */
40
41 #include "Arduino.h"
42 #include <Wire.h>
43
44 #include "Adafruit_ICM20X.h"
45
46 /*!
47  *    @brief  Instantiates a new ICM20X class!
```

```
48  */
49 Adafruit_ICM20X::Adafruit_ICM20X(void) {}
50
51 /*!
52  *    @brief  Cleans up the ICM20X
53  */
54 Adafruit_ICM20X::~Adafruit_ICM20X(void) {
55   if (accel_sensor)
56     delete accel_sensor;
57   if (gyro_sensor)
58     delete gyro_sensor;
59   if (mag_sensor)
60     delete mag_sensor;
61   if (temp_sensor)
62     delete temp_sensor;
63 }
64
65 /*!
66  *    @brief  Sets up the hardware and initializes I2C
67  *    @param  i2c_address
68  *            The I2C address to be used.
69  *    @param  wire
70  *            The Wire object to be used for I2C connections.
71  *    @param  sensor_id
72  *            An optional parameter to set the sensor ids to
    differentiate
73  * similar sensors The passed value is assigned to the
    accelerometer, the gyro
74  * gets +1, the magnetometer +2, and the temperature sensor +3.
75  *    @return True if initialization was successful, otherwise
    false.
76  */
77 bool Adafruit_ICM20X::begin_I2C(uint8_t i2c_address, TwoWire *
    wire,
78                                 int32_t sensor_id) {
79   (void)i2c_address;
80   (void)wire;
81   (void)sensor_id;
82   return false;
83 }
84
85 /*!
```

```
86  *    @brief  Sets up the hardware and initializes hardware SPI
87  *    @param  cs_pin The arduino pin # connected to chip select
88  *    @param  theSPI The SPI object to be used for SPI
      connections.
89  *    @param  sensor_id An optional parameter to set the sensor
      ids to
90  * differentiate similar sensors The passed value is assigned to
       the
91  * accelerometer, the gyro gets +1, the magnetometer +2, and the
       temperature
92  * sensor +3.
93  *    @return True if initialization was successful, otherwise
      false.
94  */
95 bool Adafruit_ICM20X::begin_SPI(uint8_t cs_pin, SPIClass *theSPI
      ,
96                                 int32_t sensor_id) {
97   i2c_dev = NULL;
98
99   if (spi_dev) {
100    delete spi_dev; // remove old interface
101  }
102
103  spi_dev = new Adafruit_SPIDevice(cs_pin,
104                                   1000000,               //
      frequency
105                                   SPI_BITORDER_MSBFIRST, // bit
       order
106                                   SPI_MODE0,             //
      data mode
107                                   theSPI);
108
109  if (!spi_dev->begin()) {
110    return false;
111  }
112
113  return _init(sensor_id);
114 }
115
116 /*!
117  *    @brief  Sets up the hardware and initializes software SPI
118  *    @param  cs_pin The arduino pin # connected to chip select
```

```
119  *    @param  sck_pin The arduino pin # connected to SPI clock
120  *    @param  miso_pin The arduino pin # connected to SPI MISO
121  *    @param  mosi_pin The arduino pin # connected to SPI MOSI
122  *    @param  sensor_id An optional parameter to set the sensor
       ids to
123  * differentiate similar sensors The passed value is assigned to
        the
124  * accelerometer, the gyro gets +1, the magnetometer +2, and the
        temperature
125  * sensor +3.
126  *    @return True if initialization was successful, otherwise
       false.
127  */
128 bool Adafruit_ICM20X::begin_SPI(int8_t cs_pin, int8_t sck_pin,
       int8_t miso_pin,
129                                 int8_t mosi_pin, int32_t sensor_
       id) {
130   i2c_dev = NULL;
131
132   if (spi_dev) {
133     delete spi_dev; // remove old interface
134   }
135   spi_dev = new Adafruit_SPIDevice(cs_pin, sck_pin, miso_pin,
        mosi_pin,
136                                    1000000,               //
       frequency
137                                    SPI_BITORDER_MSBFIRST, // bit
        order
138                                    SPI_MODE0);            //
       data mode
139   if (!spi_dev->begin()) {
140     return false;
141   }
142
143   return _init(sensor_id);
144 }
145
146 /*!
147  * @brief Reset the internal registers and restores the default
       settings
148  *
149  */
```

```
150 void Adafruit_ICM20X::reset(void) {
151   _setBank(0);
152
153   Adafruit_BusIO_Register pwr_mgmt1 = Adafruit_BusIO_Register(
154       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_PWR_MGMT
      _1, 1);
155
156   Adafruit_BusIO_RegisterBits reset_bit =
157       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&pwr_mgmt1, 1, 7);
158
159   reset_bit.write(1);
160   delay(20);
161
162   while (reset_bit.read()) {
163     delay(10);
164   };
165   delay(50);
166 }
167
168 /*!  @brief Initilizes the sensor
169  *   @param sensor_id Optional unique ID for the sensor set
170  *   @returns True if chip identified and initialized
171  */
172 bool Adafruit_ICM20X::_init(int32_t sensor_id) {
173   Adafruit_BusIO_Register chip_id = Adafruit_BusIO_Register(
174       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_WHOAMI);
175
176   _setBank(0);
177   uint8_t chip_id_ = chip_id.read();
178   // This returns true when using a 649 lib with a 948
179   if ((chip_id_ != ICM20649_CHIP_ID) && (chip_id_ != ICM20948_
      CHIP_ID)) {
180     return false;
181   }
182
183   _sensorid_accel = sensor_id;
184   _sensorid_gyro = sensor_id + 1;
185   _sensorid_mag = sensor_id + 2;
186   _sensorid_temp = sensor_id + 3;
187
188   reset();
189
```

```
190   Adafruit_BusIO_Register pwr_mgmt_1 = Adafruit_BusIO_Register(
191       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_PWR_MGMT
      _1);
192
193   Adafruit_BusIO_RegisterBits sleep =
194       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&pwr_mgmt_1, 1, 6);
195   sleep.write(false); // take out of default sleep state
196
197   // 3 will be the largest range for either sensor
198   writeGyroRange(3);
199   writeAccelRange(3);
200
201   // 1100Hz/(1+10) = 100Hz
202   setGyroRateDivisor(10);
203
204   // # 1125Hz/(1+20) = 53.57Hz
205   setAccelRateDivisor(20);
206
207   temp_sensor = new Adafruit_ICM20X_Temp(this);
208   accel_sensor = new Adafruit_ICM20X_Accelerometer(this);
209   gyro_sensor = new Adafruit_ICM20X_Gyro(this);
210   mag_sensor = new Adafruit_ICM20X_Magnetometer(this);
211   delay(20);
212
213   return true;
214 }
215
216 /*
      ************************************************************************
      */
217 /*!
218     @brief  Gets the most recent sensor event, Adafruit Unified
      Sensor format
219     @param  accel
220             Pointer to an Adafruit Unified sensor_event_t object
      to be filled
221             with acceleration event data.
222
223     @param  gyro
224             Pointer to an Adafruit Unified sensor_event_t object
      to be filled
225             with gyro event data.
```

```
226
227     @param  mag
228             Pointer to an Adafruit Unified sensor_event_t object
        to be filled
229             with magnetometer event data.
230
231     @param  temp
232             Pointer to an Adafruit Unified sensor_event_t object
        to be filled
233             with temperature event data.
234
235     @return True on successful read
236 */
237 /*
        ************************************************************************
        */
238 bool Adafruit_ICM20X::getEvent(sensors_event_t *accel, sensors_
        event_t *gyro,
239                                sensors_event_t *temp, sensors_
        event_t *mag) {
240   uint32_t t = millis();
241   _read();
242
243   // use helpers to fill in the events
244   fillAccelEvent(accel, t);
245   fillGyroEvent(gyro, t);
246   fillTempEvent(temp, t);
247   if (mag) {
248     fillMagEvent(mag, t);
249   }
250
251   return true;
252 }
253
254 void Adafruit_ICM20X::fillAccelEvent(sensors_event_t *accel,
255                                      uint32_t timestamp) {
256   memset(accel, 0, sizeof(sensors_event_t));
257   accel->version = 1;
258   accel->sensor_id = _sensorid_accel;
259   accel->type = SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER;
260   accel->timestamp = timestamp;
261
```

```
262   accel->acceleration.x = accX * SENSORS_GRAVITY_EARTH;
263   accel->acceleration.y = accY * SENSORS_GRAVITY_EARTH;
264   accel->acceleration.z = accZ * SENSORS_GRAVITY_EARTH;
265 }
266
267 void Adafruit_ICM20X::fillGyroEvent(sensors_event_t *gyro,
      uint32_t timestamp) {
268   memset(gyro, 0, sizeof(sensors_event_t));
269   gyro->version = 1;
270   gyro->sensor_id = _sensorid_gyro;
271   gyro->type = SENSOR_TYPE_GYROSCOPE;
272   gyro->timestamp = timestamp;
273   gyro->gyro.x = gyroX * SENSORS_DPS_TO_RADS;
274   gyro->gyro.y = gyroY * SENSORS_DPS_TO_RADS;
275   gyro->gyro.z = gyroZ * SENSORS_DPS_TO_RADS;
276 }
277
278 void Adafruit_ICM20X::fillMagEvent(sensors_event_t *mag, uint32_
      t timestamp) {
279   memset(mag, 0, sizeof(sensors_event_t));
280   mag->version = 1;
281   mag->sensor_id = _sensorid_mag;
282   mag->type = SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD;
283   mag->timestamp = timestamp;
284   mag->magnetic.x = magX; // magic number!
285   mag->magnetic.y = magY;
286   mag->magnetic.z = magZ;
287 }
288
289 void Adafruit_ICM20X::fillTempEvent(sensors_event_t *temp,
      uint32_t timestamp) {
290
291   memset(temp, 0, sizeof(sensors_event_t));
292   temp->version = sizeof(sensors_event_t);
293   temp->sensor_id = _sensorid_temp;
294   temp->type = SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE;
295   temp->timestamp = timestamp;
296   temp->temperature = (temperature / 333.87) + 21.0;
297 }
298 /******************* Adafruit_Sensor functions ***************
      */
299 /*!
```

```
300  *     @brief  Updates the measurement data for all sensors
       simultaneously
301  */
302 /*
       ************************************************************************
       */
303 void Adafruit_ICM20X::_read(void) {
304
305   _setBank(0);
306
307   // reading 9 bytes of mag data to fetch the register that
       tells the mag we've
308   // read all the data
309   const uint8_t numbytes = 14 + 9; // Read Accel, gyro, temp,
       and 9 bytes of mag
310
311   Adafruit_BusIO_Register data_reg = Adafruit_BusIO_Register(
312       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_ACCEL_
       XOUT_H, numbytes);
313
314   uint8_t buffer[numbytes];
315   data_reg.read(buffer, numbytes);
316
317   rawAccX = buffer[0] << 8 | buffer[1];
318   rawAccY = buffer[2] << 8 | buffer[3];
319   rawAccZ = buffer[4] << 8 | buffer[5];
320
321   rawGyroX = buffer[6] << 8 | buffer[7];
322   rawGyroY = buffer[8] << 8 | buffer[9];
323   rawGyroZ = buffer[10] << 8 | buffer[11];
324
325   temperature = buffer[12] << 8 | buffer[13];
326
327   rawMagX = ((buffer[16] << 8) |
328              (buffer[15] & 0xFF)); // Mag data is read little
       endian
329   rawMagY = ((buffer[18] << 8) | (buffer[17] & 0xFF));
330   rawMagZ = ((buffer[20] << 8) | (buffer[19] & 0xFF));
331
332   _setBank(0);
333 }
334
```

```
335
336 /*!
337     @brief  Gets an Adafruit Unified Sensor object for the
    accelerometer
338     sensor component
339     @return Adafruit_Sensor pointer to accelerometer sensor
340  */
341 Adafruit_Sensor *Adafruit_ICM20X::getAccelerometerSensor(void) {
342   return accel_sensor;
343 }
344
345 /*!
346     @brief  Gets an Adafruit Unified Sensor object for the gyro
    sensor component
347     @return Adafruit_Sensor pointer to gyro sensor
348  */
349 Adafruit_Sensor *Adafruit_ICM20X::getGyroSensor(void) { return
    gyro_sensor; }
350
351 /*!
352     @brief  Gets an Adafruit Unified Sensor object for the
    magnetometer sensor
353     component
354     @return Adafruit_Sensor pointer to magnetometer sensor
355  */
356 Adafruit_Sensor *Adafruit_ICM20X::getMagnetometerSensor(void) {
357   return mag_sensor;
358 }
359
360 /*!
361     @brief  Gets an Adafruit Unified Sensor object for the temp
    sensor component
362     @return Adafruit_Sensor pointer to temperature sensor
363  */
364 Adafruit_Sensor *Adafruit_ICM20X::getTemperatureSensor(void) {
365   return temp_sensor;
366 }
367 /*
    ************************************************************************
    */
368 /*!
369     @brief Sets register bank.
```

```
370     @param  bank_number
371           The bank to set to active
372 */
373 void Adafruit_ICM20X::_setBank(uint8_t bank_number) {
374
375   Adafruit_BusIO_Register reg_bank_sel = Adafruit_BusIO_Register
      (
376       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_BANK
      _SEL);
377
378   reg_bank_sel.write((bank_number & 0b11) << 4);
379 }
380
381 /*
      ************************************************************************
      */
382 /*!
383     @brief Get the accelerometer's measurement range.
384     @returns The accelerometer's measurement range (`icm20x_
      accel_range_t`).
385 */
386 uint8_t Adafruit_ICM20X::readAccelRange(void) {
387   _setBank(2);
388
389   Adafruit_BusIO_Register accel_config_1 = Adafruit_BusIO_
      Register(
390       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_ACCEL_
      CONFIG_1);
391
392   Adafruit_BusIO_RegisterBits accel_range =
393       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&accel_config_1, 2, 1);
394
395   uint8_t range = accel_range.read();
396   _setBank(0);
397   return range;
398 }
399
400 /*
      ************************************************************************
      */
401 /*!
402
```

```
403     @brief Sets the accelerometer's measurement range.
404     @param  new_accel_range
405             Measurement range to be set. Must be an
406             `icm20x_accel_range_t`.
407 */
408 void Adafruit_ICM20X::writeAccelRange(uint8_t new_accel_range) {
409   _setBank(2);
410
411   Adafruit_BusIO_Register accel_config_1 = Adafruit_BusIO_
     Register(
412       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_ACCEL_
     CONFIG_1);
413
414   Adafruit_BusIO_RegisterBits accel_range =
415       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&accel_config_1, 2, 1);
416
417   accel_range.write(new_accel_range);
418   current_accel_range = new_accel_range;
419
420   _setBank(0);
421 }
422
423 /*
    ************************************************************************
    */
424 /*!
425     @brief Get the gyro's measurement range.
426     @returns The gyro's measurement range (`icm20x_gyro_range_t
    `).
427 */
428 uint8_t Adafruit_ICM20X::readGyroRange(void) {
429   _setBank(2);
430
431   Adafruit_BusIO_Register gyro_config_1 = Adafruit_BusIO_
     Register(
432       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_GYRO_
     CONFIG_1);
433
434   Adafruit_BusIO_RegisterBits gyro_range =
435       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&gyro_config_1, 2, 1);
436
437   uint8_t range = gyro_range.read();
```

```
438   _setBank(0);
439   return range;
440 }
441
442 /*
    ************************************************************************
    */
443 /*!
444
445     @brief Sets the gyro's measurement range.
446     @param  new_gyro_range
447             Measurement range to be set. Must be an
448             `icm20x_gyro_range_t`.
449 */
450 void Adafruit_ICM20X::writeGyroRange(uint8_t new_gyro_range) {
451   _setBank(2);
452
453   Adafruit_BusIO_Register gyro_config_1 = Adafruit_BusIO_
    Register(
454       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_GYRO_
    CONFIG_1);
455
456   Adafruit_BusIO_RegisterBits gyro_range =
457       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&gyro_config_1, 2, 1);
458
459   gyro_range.write(new_gyro_range);
460   current_gyro_range = new_gyro_range;
461   _setBank(0);
462 }
463
464 /*
    ************************************************************************
    */
465 /*!
466     @brief Get the accelerometer's data rate divisor.
467     @returns The accelerometer's data rate divisor (`uint8_t`).
468 */
469 uint16_t Adafruit_ICM20X::getAccelRateDivisor(void) {
470   _setBank(2);
471
472   Adafruit_BusIO_Register accel_rate_divisor =
473       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_
```

```
    TOREAD,
474                                 ICM20X_B2_ACCEL_SMPLRT_DIV_1, 2,
    MSBFIRST);
475
476   uint16_t divisor_val = accel_rate_divisor.read();
477
478   _setBank(0);
479   return divisor_val;
480 }
481
482 /*
    ************************************************************************
    */
483 /*!
484
485     @brief Sets the accelerometer's data rate divisor.
486     @param  new_accel_divisor
487             The accelerometer's data rate divisor (`uint16_t`).
    This 12-bit
488    value must be <= 4095
489 */
490 void Adafruit_ICM20X::setAccelRateDivisor(uint16_t new_accel_
    divisor) {
491   _setBank(2);
492
493   Adafruit_BusIO_Register accel_rate_divisor =
494       Adafruit_BusIO_Register(i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_
    TOREAD,
495                                 ICM20X_B2_ACCEL_SMPLRT_DIV_1, 2,
    MSBFIRST);
496
497   accel_rate_divisor.write(new_accel_divisor);
498   _setBank(0);
499 }
500
501 /*
    ************************************************************************
    */
502 /*!
503     @brief Get the gyro's data rate divisor.
504     @returns The gyro's data rate divisor (`uint8_t`).
505 */
```

```
506 uint8_t Adafruit_ICM20X::getGyroRateDivisor(void) {
507   _setBank(2);
508
509   Adafruit_BusIO_Register gyro_rate_divisor = Adafruit_BusIO_
      Register(
510       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_GYRO_
      SMPLRT_DIV, 1);
511
512   uint8_t divisor_val = gyro_rate_divisor.read();
513
514   _setBank(0);
515   return divisor_val;
516 }
517
518 /*
      ****************************************************************
      */
519 /*!
520
521     @brief Sets the gyro's data rate divisor.
522     @param  new_gyro_divisor
523             The gyro's data rate divisor (`uint8_t`).
524 */
525 void Adafruit_ICM20X::setGyroRateDivisor(uint8_t new_gyro_
      divisor) {
526   _setBank(2);
527
528   Adafruit_BusIO_Register gyro_rate_divisor = Adafruit_BusIO_
      Register(
529       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_GYRO_
      SMPLRT_DIV, 1);
530
531   gyro_rate_divisor.write(new_gyro_divisor);
532   _setBank(0);
533 }
534
535 /*
      ****************************************************************
      */
536 /*!
537  * @brief Enable or disable the accelerometer's Digital Low Pass
       Filter
```

```
538  *
539  * @param enable true: enable false: disable
540  * @param cutoff_freq Signals changing at a rate higher than the
       given cutoff
541  * frequency will be filtered out
542  * @return true: success false: failure
543  */
544 bool Adafruit_ICM20X::enableAccelDLPF(bool enable,
545                                       icm20x_accel_cutoff_t
       cutoff_freq) {
546   _setBank(2);
547   Adafruit_BusIO_Register accel_config1 = Adafruit_BusIO_
       Register(
548       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_ACCEL_
       CONFIG_1);
549
550   Adafruit_BusIO_RegisterBits dlpf_enable =
551       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&accel_config1, 1, 0);
552   if (!dlpf_enable.write(enable)) {
553     return false;
554   }
555
556   if (!enable) {
557     return true;
558   }
559
560   Adafruit_BusIO_RegisterBits dlpf_config =
561       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&accel_config1, 3, 3);
562
563   if (!dlpf_config.write(cutoff_freq)) {
564     return false;
565   }
566   return true;
567 }
568
569 /*
       ************************************************************************
       */
570 /*!
571  * @brief Enable or disable the gyro's Digital Low Pass Filter
572  *
573  * @param enable true: enable false: disable
```

```
574  * @param cutoff_freq Signals changing at a rate higher than the
         given cutoff
575  * frequency will be filtered out
576  * @return true: success false: failure
577  */
578 bool Adafruit_ICM20X::enableGyrolDLPF(bool enable,
579                                       icm20x_gyro_cutoff_t
       cutoff_freq) {
580   _setBank(2);
581   Adafruit_BusIO_Register gyro_config1 = Adafruit_BusIO_Register
       (
582       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_ACCEL_
       CONFIG_1);
583
584   Adafruit_BusIO_RegisterBits dlpf_enable =
585       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&gyro_config1, 1, 0);
586   if (!dlpf_enable.write(enable)) {
587     return false;
588   }
589
590   if (!enable) {
591     return true;
592   }
593
594   Adafruit_BusIO_RegisterBits dlpf_config =
595       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&gyro_config1, 3, 3);
596
597   if (!dlpf_config.write(cutoff_freq)) {
598     return false;
599   }
600   return true;
601 }
602
603 /*
       ************************************************************************
       */
604 /*!
605  * @brief Sets the polarity of the int1 pin
606  *
607  * @param active_low Set to true to make INT1 active low, false
       to make it
608  * active high
```

```
609  */
610 void Adafruit_ICM20X::setInt1ActiveLow(bool active_low) {
611
612   _setBank(0);
613
614   Adafruit_BusIO_Register int_pin_cfg = Adafruit_BusIO_Register(
615       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_INT_
     PIN_CFG);
616
617   Adafruit_BusIO_RegisterBits int1_polarity =
618       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_pin_cfg, 1, 7);
619
620   Adafruit_BusIO_RegisterBits int1_open_drain =
621       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_pin_cfg, 1, 6);
622
623   int1_open_drain.write(true);
624   int1_polarity.write(active_low);
625 }
626 /*!
627  * @brief Sets the polarity of the INT2 pin
628  *
629  * @param active_low Set to true to make INT1 active low, false
     to make it
630  * active high
631  */
632 void Adafruit_ICM20X::setInt2ActiveLow(bool active_low) {
633
634   _setBank(0);
635
636   Adafruit_BusIO_Register int_enable_1 = Adafruit_BusIO_Register
     (
637       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_INT_
     ENABLE_1);
638
639   Adafruit_BusIO_RegisterBits int2_polarity =
640       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_enable_1, 1, 7);
641
642   Adafruit_BusIO_RegisterBits int2_open_drain =
643       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_enable_1, 1, 6);
644
645   int2_open_drain.write(true);
646   int2_polarity.write(active_low);
```

```
647 }
648
649 /*
    ***************************************************************************
    */
650 /*!
651  * @brief Sets the bypass status of the I2C master bus support.
652  *
653  * @param bypass_i2c Set to true to bypass the internal I2C
    master circuitry,
654  * connecting the external I2C bus to the main I2C bus. Set to
    false to
655  * re-connect
656  */
657 void Adafruit_ICM20X::setI2CBypass(bool bypass_i2c) {
658   _setBank(0);
659
660   Adafruit_BusIO_Register int_enable_1 = Adafruit_BusIO_Register
     (
661       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_INT_
    PIN_CFG);
662
663   Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_bypass_enable =
664       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_enable_1, 1, 1);
665
666   i2c_bypass_enable.write(bypass_i2c);
667 }
668
669 /*
    ***************************************************************************
    */
670 /*!
671  * @brief Enable or disable the I2C mastercontroller
672  *
673  * @param enable_i2c_master true: enable false: disable
674  *
675  * @return true: success false: error
676  */
677 bool Adafruit_ICM20X::enableI2CMaster(bool enable_i2c_master) {
678   _setBank(0);
679   Adafruit_BusIO_Register user_ctrl_reg = Adafruit_BusIO_
    Register(
```

```
680       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_USER_
      CTRL);
681
682   Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_master_enable_bit =
683       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&user_ctrl_reg, 1, 5);
684   return i2c_master_enable_bit.write(enable_i2c_master);
685 }
686
687 // TODO: add params
688 /*
      ************************************************************************
      */
689 /*!
690  * @brief Set the I2C clock rate for the auxillary I2C bus to
      345.60kHz and
691  * disable repeated start
692  *
693  * @return true: success false: failure
694  */
695 bool Adafruit_ICM20X::configureI2CMaster(void) {
696
697   _setBank(3);
698   Adafruit_BusIO_Register i2c_master_ctrl_reg = Adafruit_BusIO_
      Register(
699       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_MST_
      CTRL);
700
701   return i2c_master_ctrl_reg.write(0x17);
702 }
703
704 /*
      ************************************************************************
      */
705 /*!
706  * @brief Read a single byte from a given register address for
      an I2C slave
707  * device on the auxiliary I2C bus
708  *
709  * @param slv_addr the 7-bit I2C address of the slave device
710  * @param reg_addr the register address to read from
711  * @return the requested register value
712  */
```

```
713 uint8_t Adafruit_ICM20X::readExternalRegister(uint8_t slv_addr,
714                                                 uint8_t reg_addr)
    {
715
716   return auxillaryRegisterTransaction(true, slv_addr, reg_addr);
717 }
718
719 /*
    ***************************************************************************
    */
720 /*!
721  * @brief Write a single byte to a given register address for an
     I2C slave
722  * device on the auxiliary I2C bus
723  *
724  * @param slv_addr the 7-bit I2C address of the slave device
725  * @param reg_addr the register address to write to
726  * @param value the value to write
727  * @return true
728  * @return false
729  */
730 bool Adafruit_ICM20X::writeExternalRegister(uint8_t slv_addr,
    uint8_t reg_addr,
731                                             uint8_t value) {
732
733   return (bool)auxillaryRegisterTransaction(false, slv_addr, reg
    _addr, value);
734 }
735
736 /*
    ***************************************************************************
    */
737 /*!
738  * @brief Write a single byte to a given register address for an
     I2C slave
739  * device on the auxiliary I2C bus
740  *
741  * @param slv_addr the 7-bit I2C address of the slave device
742  * @param reg_addr the register address to write to
743  * @param value the value to write
744  * @return true
745  * @return false
```

```
746  */
747 uint8_t Adafruit_ICM20X::auxillaryRegisterTransaction(bool read,
748                                                       uint8_t
      slv_addr,
749                                                       uint8_t
      reg_addr,
750                                                       uint8_t
      value) {
751
752   _setBank(3);
753
754   Adafruit_BusIO_Register *slv4_di_reg;
755
756   Adafruit_BusIO_Register *slv4_do_reg;
757   Adafruit_BusIO_Register slv4_addr_reg = Adafruit_BusIO_
      Register(
758       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV4
      _ADDR);
759
760   Adafruit_BusIO_Register slv4_reg_reg = Adafruit_BusIO_Register
      (
761       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV4
      _REG);
762
763   Adafruit_BusIO_Register slv4_ctrl_reg = Adafruit_BusIO_
      Register(
764       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV4
      _CTRL);
765
766   Adafruit_BusIO_Register i2c_master_status_reg = Adafruit_BusIO
      _Register(
767       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_I2C_MST_
      STATUS);
768
769   Adafruit_BusIO_RegisterBits slave_finished_bit =
770       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&i2c_master_status_reg, 1, 6);
771
772   if (read) {
773     slv_addr |= 0x80; // set high bit for read, presumably for
      multi-byte reads
774
775     slv4_di_reg = new Adafruit_BusIO_Register(
```

```
776         i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_
    SLV4_DI);
777   } else {
778
779     slv4_do_reg = new Adafruit_BusIO_Register(
780         i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_
    SLV4_DO);
781
782     if (!slv4_do_reg->write(value)) {
783       return (uint8_t) false;
784     }
785   }
786
787   if (!slv4_addr_reg.write(slv_addr)) {
788     return (uint8_t) false;
789   }
790   if (!slv4_reg_reg.write(reg_addr)) {
791     return (uint8_t) false;
792   }
793
794   if (!slv4_ctrl_reg.write(0x80)) {
795     return (uint8_t) false;
796   }
797
798   _setBank(0);
799   uint8_t tries = 0;
800   // wait until the operation is finished
801   while (slave_finished_bit.read() != true) {
802     tries++;
803     if (tries >= NUM_FINISHED_CHECKS) {
804       return (uint8_t) false;
805     }
806   }
807   if (read) {
808     _setBank(3);
809     return slv4_di_reg->read();
810   }
811   return (uint8_t) true;
812 }
813
814 /*
    ************************************************************************
```

```
   */
/*!
 * @brief Reset the I2C master
 *
 */
void Adafruit_ICM20X::resetI2CMaster(void) {

  _setBank(0);
  Adafruit_BusIO_Register user_ctrl = Adafruit_BusIO_Register(
      i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_USER_
   CTRL);

  Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_master_reset_bit =
      Adafruit_BusIO_RegisterBits(&user_ctrl, 1, 1);

  i2c_master_reset_bit.write(true);
  while (i2c_master_reset_bit.read()) {
    delay(10);
  }
  delay(100);
}

/*
   ************************************************************************
   */
/*!
    @brief  Gets the sensor_t data for the ICM20X's
   accelerometer
*/
/*
   ************************************************************************
   */
void Adafruit_ICM20X_Accelerometer::getSensor(sensor_t *sensor)
   {
  /* Clear the sensor_t object */
  memset(sensor, 0, sizeof(sensor_t));

  /* Insert the sensor name in the fixed length char array */
  strncpy(sensor->name, "ICM20X_A", sizeof(sensor->name) - 1);
  sensor->name[sizeof(sensor->name) - 1] = 0;
  sensor->version = 1;
  sensor->sensor_id = _sensorID;
```

```
849   sensor->type = SENSOR_TYPE_ACCELEROMETER;
850   sensor->min_delay = 0;
851   sensor->min_value = -294.1995F; /*  -30g = 294.1995 m/s^2  */
852   sensor->max_value = 294.1995F;  /* 30g = 294.1995 m/s^2  */
853   sensor->resolution =
854       0.122; /* 8192LSB/1000 mG -> 8.192 LSB/ mG => 0.122 mG/LSB
        at +-4g */
855 }
856
857 /*
      ************************************************************************
      */
858 /*!
859     @brief  Gets the accelerometer as a standard sensor event
860     @param  event Sensor event object that will be populated
861     @returns True
862 */
863 /*
      ************************************************************************
      */
864 bool Adafruit_ICM20X_Accelerometer::getEvent(sensors_event_t *
      event) {
865   _theICM20X->_read();
866   _theICM20X->fillAccelEvent(event, millis());
867
868   return true;
869 }
870
871 /*
      ************************************************************************
      */
872 /*!
873     @brief  Gets the sensor_t data for the ICM20X's gyroscope
      sensor
874 */
875 /*
      ************************************************************************
      */
876 void Adafruit_ICM20X_Gyro::getSensor(sensor_t *sensor) {
877   /* Clear the sensor_t object */
878   memset(sensor, 0, sizeof(sensor_t));
879
```

```
880   /* Insert the sensor name in the fixed length char array */
881   strncpy(sensor->name, "ICM20X_G", sizeof(sensor->name) - 1);
882   sensor->name[sizeof(sensor->name) - 1] = 0;
883   sensor->version = 1;
884   sensor->sensor_id = _sensorID;
885   sensor->type = SENSOR_TYPE_GYROSCOPE;
886   sensor->min_delay = 0;
887   sensor->min_value = -69.81; /* -4000 dps -> rad/s (radians per
        second) */
888   sensor->max_value = +69.81;
889   sensor->resolution = 2.665e-7; /* 65.5 LSB/DPS */
890 }
891
892 /*
       ************************************************************************
       */
893 /*!
894     @brief  Gets the gyroscope as a standard sensor event
895     @param  event Sensor event object that will be populated
896     @returns True
897 */
898 /*
       ************************************************************************
       */
899 bool Adafruit_ICM20X_Gyro::getEvent(sensors_event_t *event) {
900   _theICM20X->_read();
901   _theICM20X->fillGyroEvent(event, millis());
902
903   return true;
904 }
905
906 /*
       ************************************************************************
       */
907 /*!
908     @brief  Gets the sensor_t data for the ICM20X's magnetometer
        sensor
909 */
910 /*
       ************************************************************************
       */
911 void Adafruit_ICM20X_Magnetometer::getSensor(sensor_t *sensor) {
```

```
912   /* Clear the sensor_t object */
913   memset(sensor, 0, sizeof(sensor_t));
914
915   /* Insert the sensor name in the fixed length char array */
916   strncpy(sensor->name, "ICM20X_M", sizeof(sensor->name) - 1);
917   sensor->name[sizeof(sensor->name) - 1] = 0;
918   sensor->version = 1;
919   sensor->sensor_id = _sensorID;
920   sensor->type = SENSOR_TYPE_MAGNETIC_FIELD;
921   sensor->min_delay = 0;
922   sensor->min_value = -4900;
923   sensor->max_value = 4900;
924   sensor->resolution = 0.6667;
925 }
926
927 /*
      **************************************************************************
      */
928 /*!
929     @brief  Gets the magnetometer as a standard sensor event
930     @param  event Sensor event object that will be populated
931     @returns True
932 */
933 /*
      **************************************************************************
      */
934 bool Adafruit_ICM20X_Magnetometer::getEvent(sensors_event_t *
      event) {
935   _theICM20X->_read();
936   _theICM20X->fillMagEvent(event, millis());
937
938   return true;
939 }
940
941 /*
      **************************************************************************
      */
942 /*!
943     @brief  Gets the sensor_t data for the ICM20X's tenperature
944 */
945 /*
      **************************************************************************
```

```
   */
void Adafruit_ICM20X_Temp::getSensor(sensor_t *sensor) {
  /* Clear the sensor_t object */
  memset(sensor, 0, sizeof(sensor_t));

  /* Insert the sensor name in the fixed length char array */
  strncpy(sensor->name, "ICM20X_T", sizeof(sensor->name) - 1);
  sensor->name[sizeof(sensor->name) - 1] = 0;
  sensor->version = 1;
  sensor->sensor_id = _sensorID;
  sensor->type = SENSOR_TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE;
  sensor->min_delay = 0;
  sensor->min_value = -40;
  sensor->max_value = 85;
  sensor->resolution = 0.0029952; /* 333.87 LSB/C => 1/333.87 C/
   LSB */
}

/*
   ************************************************************************
   */
/*!
    @brief  Gets the temperature as a standard sensor event
    @param  event Sensor event object that will be populated
    @returns True
*/
/*
   ************************************************************************
   */
bool Adafruit_ICM20X_Temp::getEvent(sensors_event_t *event) {
  _theICM20X->_read();
  _theICM20X->fillTempEvent(event, millis());

  return true;
}

///NEW IMPLEMENTATION
/*
   ************************************************************************
   */

/*!
```

```
980     @brief Enable fifo opertion mode
981     @param enable Enable (true) or disable (false)
982     @returns True if the operation was successful, otherwise
        false
983 */
984 bool Adafruit_ICM20X::enableFIFO(bool enable) {
985   _setBank(0);
986
987   Adafruit_BusIO_Register usr_config = Adafruit_BusIO_Register(
988     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_USER_CTRL)
        ;
989
990   Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_en =
991       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&usr_config, 1, 6);
992
993   return fifo_en.write(enable);
994 }
995
996 /*!
997     @brief Enable/disable fifo watermark interrupt
998     @param enable Enable (true) or disable (false)
999     @param logicLevel Logic level of the interrupt. true: active
        low, false: active high
1000    @returns True if the operation was successful, otherwise
        false
1001 */
1002 bool Adafruit_ICM20X::enableFIFOWatermarkInt(bool enable, bool
        logicLevel) {
1003   _setBank(0);
1004
1005   // Watermark enable interrupt
1006   Adafruit_BusIO_Register int_enable_3 = Adafruit_BusIO_Register
        (
1007     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_INT_
        ENABLE_3);
1008   Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_wm_en =
1009     Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_enable_3, 4, 0);
1010
1011   //Interrupt 1 logic level
1012   Adafruit_BusIO_Register int_pin_cfg = Adafruit_BusIO_Register(
1013     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_REG_INT_
        PIN_CFG);
```

```
1014   Adafruit_BusIO_RegisterBits int_pin_cfg_ll =
1015     Adafruit_BusIO_RegisterBits(&int_pin_cfg, 1, 7);
1016
1017   bool fifo_wm_en_chk = fifo_wm_en.write(enable);
1018   bool int_pin_cfg_ll_chk = int_pin_cfg_ll.write(logicLevel);
1019
1020   return fifo_wm_en_chk & int_pin_cfg_ll_chk;
1021 }
1022
1023 /*!
1024     @brief Select FIFO input data
1025     @param data_select Data select
1026     @returns True if the operation was successful, otherwise
       false
1027 */
1028 bool Adafruit_ICM20X::selectFIFOData(icm20_fifo_data_select_t
       data_select) {
1029    configFifoParam(data_select);
1030   _setBank(0);
1031   Adafruit_BusIO_Register fifo_en_1 = Adafruit_BusIO_Register(
1032     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_EN_1)
       ;
1033
1034   Adafruit_BusIO_Register fifo_en_2 = Adafruit_BusIO_Register(
1035     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_EN_2)
       ;
1036
1037   Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_en_1_bits =
1038     Adafruit_BusIO_RegisterBits(&fifo_en_1, 3, 0);
1039   Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_en_2_bits =
1040     Adafruit_BusIO_RegisterBits(&fifo_en_2, 5, 0);
1041
1042   return fifo_en_1_bits.write(data_select>>5) & fifo_en_2_bits.
       write(data_select & 0x1F);
1043 }
1044
1045 /*!
1046     @brief Get the number of bytes per FIFO data frame
1047     @param data_select Data select
1048     @returns Number of bytes per FIFO data frame
1049 */
1050 void Adafruit_ICM20X::configFifoParam(icm20_fifo_data_select_t
```

```
    data_select) {
1051  uint8_t byte_count = 18; //default 18 byte
1052  uint8_t _buffer_size = 234; //default 234 byte
1053  uint8_t _frames_per_buffer = 13; //default 13 frames per
     buffer
1054  switch (data_select) {
1055    case FIFO_DATA_ACCEL:
1056      byte_count = 6;
1057      _buffer_size = 234;
1058      _frames_per_buffer = 39;
1059      break;
1060    case FIFO_DATA_ACCEL_GYRO:
1061      byte_count = 12;
1062      _buffer_size = 228;
1063      _frames_per_buffer = 19;
1064      break;
1065    case FIFO_DATA_ACCEL_GYRO_S0:
1066      byte_count = 18;
1067      _buffer_size = 234;
1068      _frames_per_buffer = 13;
1069      break;
1070    default:
1071      byte_count = 18;
1072      _buffer_size = 234;
1073      _frames_per_buffer = 13;
1074      break;
1075    }
1076    this->fifo_data_select = data_select;
1077    this->bytes_per_frame = byte_count;
1078    this->buffer_size = _buffer_size;
1079    this->frames_per_chunk = _frames_per_buffer;
1080  }
1081
1082 /*!
1083     @brief Reset FIFO data
1084     @returns True if the operation was successful, otherwise
     false
1085 */
1086 bool Adafruit_ICM20X::resetFIFO() {
1087   _setBank(0);
1088
1089   Adafruit_BusIO_Register fifo_rst = Adafruit_BusIO_Register(
```

```
1090      i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_RST);
1091
1092    Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_rst_bits =
1093      Adafruit_BusIO_RegisterBits(&fifo_rst, 5, 0);
1094
1095      fifo_rst_bits.write(0x01);
1096      delay(1);
1097      fifo_rst_bits.write(0x00);
1098
1099    return true;
1100  }
1101
1102  /*!
1103      @brief Enable/disable odr align
1104
1105      @details ODR alignment is used to align the output data rate
          of the
1106               accelerometer and gyroscope.
1107      @param enable Enable (true) or disable (false)
1108      @returns True if the operation was successful, otherwise
         false
1109  */
1110  bool Adafruit_ICM20X::odrAlign(bool enable){
1111    _setBank(2);
1112
1113    Adafruit_BusIO_Register odr_align = Adafruit_BusIO_Register(
1114      i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B2_ODR_ALIGN_
         EN);
1115
1116    Adafruit_BusIO_RegisterBits odr_align_bit =
1117      Adafruit_BusIO_RegisterBits(&odr_align, 5, 0);
1118
1119      return odr_align.write(enable);
1120  }
1121
1122  /*!
1123      @brief  Read the number o bytes in the FIFO buffer
1124      @returns The number of bytes in the FIFO buffer
1125  */
1126  uint32_t Adafruit_ICM20X::readFIFOCount() {
1127    _setBank(0);
1128
```

```
1129   Adafruit_BusIO_Register fifo_count_l = Adafruit_BusIO_Register
       (
1130       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_
       COUNTL);
1131
1132   Adafruit_BusIO_Register fifo_count_h = Adafruit_BusIO_Register
       (
1133       i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_
       COUNTH);
1134   Adafruit_BusIO_RegisterBits fifo_count_h_bits =
1135       Adafruit_BusIO_RegisterBits(&fifo_count_h, 5, 0);
1136
1137   uint32_t fifo_count_l_var = fifo_count_l.read();
1138   uint32_t fifo_count_h_var = fifo_count_h_bits.read();
1139   return (fifo_count_h_var << 8) | fifo_count_l_var;
1140 }
1141
1142 /*!
1143     @brief  Read the fifo buffer
1144
1145     This function reads the data available in the FIFO buffer
       and calculates the optimal number of I2C transfers.
1146     Then it reads the data from the FIFO buffer, structures it
       into frames, and stores it in the provided frameBuffer.
1147     @param frameBuffer Pointer to the buffer where the data will
       be stored
1148     @returns Number of frames read from the fifo
1149 */
1150 uint16_t Adafruit_ICM20X::readFIFOBuffer(icm20x_raw_axes_t *
       frameBuffer) {
1151   _setBank(0);
1152   uint32_t fifo_byte_count = readFIFOCount();
1153   if (fifo_byte_count<buffer_size)
1154   {
1155     return 0;
1156   }
1157   uint8_t chunkCount = fifo_byte_count / buffer_size;
1158   uint8_t buffer[buffer_size*chunkCount];
1159
1160   Adafruit_BusIO_Register fifo_r_w = Adafruit_BusIO_Register(
1161     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_FIFO_R_W,
       buffer_size);
```

```
1162   for (size_t i = 0; i < chunkCount; i++)
1163   {
1164     if (!fifo_r_w.read(&buffer[buffer_size*i], buffer_size))
1165     {
1166       Serial.println("Error reading FIFO buffer");
1167     }
1168   }
1169   uint16_t frameCount = 0;
1170   for (size_t i = 0; i < buffer_size*chunkCount; i+=bytes_per_
       frame)
1171   {
1172     uint8_t *ptr = &buffer[i];
1173
1174     frameBuffer[frameCount].rawAccX = (ptr[0] << 8) | ptr[1];
1175     frameBuffer[frameCount].rawAccY = (ptr[2] << 8) | ptr[3];
1176     frameBuffer[frameCount].rawAccZ = (ptr[4] << 8) | ptr[5];
1177     ptr += 6; // Avanzar el puntero despu s de los datos del
       aceler metro
1178     frameBuffer[frameCount].rawGyroX = (ptr[0] << 8) | ptr[1];
1179     frameBuffer[frameCount].rawGyroY = (ptr[2] << 8) | ptr[3];
1180     frameBuffer[frameCount].rawGyroZ = (ptr[4] << 8) | ptr[5];
1181     ptr += 6; // Avanzar el puntero despu s de los datos del
       giroscopio
1182     frameBuffer[frameCount].rawMagX = (ptr[1] << 8) | ptr[0];
1183     frameBuffer[frameCount].rawMagY = (ptr[3] << 8) | ptr[2];
1184     frameBuffer[frameCount].rawMagZ = (ptr[5] << 8) | ptr[4];
1185     frameCount++;
1186   }
1187   return frameCount;
1188 }
1189
1190 /*!
1191     @brief  Configure I2C slave 0
1192     @param slv_addr I2C slave address
1193     @param reg_addr Register address
1194     @param dataLemgth Data length
1195 */
1196 void Adafruit_ICM20X::configI2CSlave0(uint8_t slv_addr, uint8_t
       reg_addr, uint8_t dataLemgth){
1197   _setBank(3);
1198   // Set slave 0 Address
1199   Adafruit_BusIO_Register i2c_slv0_addr = Adafruit_BusIO_
```

```
    Register(
1200  i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV0_
    ADDR);
1201
1202  Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_slv0_addr_bits =
1203  Adafruit_BusIO_RegisterBits(&i2c_slv0_addr, 6, 0);
1204  i2c_slv0_addr_bits.write(slv_addr);
1205
1206  Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_slv0_RNW =
1207  Adafruit_BusIO_RegisterBits(&i2c_slv0_addr, 1, 7);
1208  i2c_slv0_RNW.write(true);
1209
1210  // Set slave 0 register
1211  Adafruit_BusIO_Register i2c_slv0_reg = Adafruit_BusIO_Register
    (
1212  i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV0_
    REG);
1213  i2c_slv0_reg.write(reg_addr);
1214
1215  //set slave 0 control
1216  Adafruit_BusIO_Register i2c_slv0_ctrl = Adafruit_BusIO_
    Register(
1217  i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B3_I2C_SLV0_
    CTRL);
1218
1219  //Enable slave 0
1220  Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_slv0_enable =
1221  Adafruit_BusIO_RegisterBits(&i2c_slv0_ctrl, 1, 7);
1222  i2c_slv0_enable.write(true);
1223
1224  //set slave 0 length
1225  Adafruit_BusIO_RegisterBits i2c_slv0_len =
1226  Adafruit_BusIO_RegisterBits(&i2c_slv0_ctrl, 3, 0);
1227  i2c_slv0_len.write(dataLemgth);
1228
1229 }
1230
1231 /*!
1232     @brief  Set the sleep mode of the ICM20X
1233     @param mode Sleep mode (true) or normal mode (false)
1234 */
1235 void Adafruit_ICM20X::sleepMode(bool mode)
```

```
1236 {
1237   Adafruit_BusIO_Register pwr_mgmt_1 = Adafruit_BusIO_Register(
1238     i2c_dev, spi_dev, ADDRBIT8_HIGH_TOREAD, ICM20X_B0_PWR_MGMT_
       1);
1239
1240   Adafruit_BusIO_RegisterBits sleep =
1241   Adafruit_BusIO_RegisterBits(&pwr_mgmt_1, 1, 6);
1242   pwr_mgmt_1.write(mode);
1243 }
```

Listing D.16: Implementación de la clase Adafruit ICM20X.

```
1  /*!
2   *  @file Adafruit_ICM20X.h
3   *
4   *  I2C Driver for the Adafruit ICM20X 6-DoF Wide-Range
      Accelerometer and
5   *Gyro library
6   *
7   *  This is a library for the Adafruit ICM20X breakouts:
8   *  https://www.adafruit.com/product/4464
9   *  https://www.adafruit.com/product/4554
10  *
11  *  Adafruit invests time and resources providing this open
      source code,
12  *  please support Adafruit and open-source hardware by
      purchasing products from
13  *  Adafruit!
14  *
15  *
16  *  BSD license (see license.txt)
17  */
18
19 #ifndef _ADAFRUIT_ICM20X_H
20 #define _ADAFRUIT_ICM20X_H
21
22 #include "Arduino.h"
23 #include <Adafruit_BusIO_Register.h>
24 #include <Adafruit_I2CDevice.h>
25 #include <Adafruit_Sensor.h>
26 #include <Wire.h>
27 #include <Adafruit_LIS3MDL.h>
28
```

```
29 // Misc configuration macros
30 #define I2C_MASTER_RESETS_BEFORE_FAIL
                    \
31   5 ///< The number of times to try resetting a stuck I2C master
       before giving
32     ///< up
33 #define NUM_FINISHED_CHECKS
                    \
34   100 ///< How many times to poll I2C_SLV4_DONE before giving up
       and resetting
35
36 // Bank 0
37 #define ICM20X_B0_WHOAMI 0x00         ///< Chip ID register
38 #define ICM20X_B0_USER_CTRL 0x03      ///< User Control Reg.
     Includes I2C Master
39 #define ICM20X_B0_LP_CONFIG 0x05      ///< Low Power config
40 #define ICM20X_B0_REG_INT_PIN_CFG 0xF ///< Interrupt config
     register
41 #define ICM20X_B0_REG_INT_ENABLE 0x10 ///< Interrupt enable
     register 0
42 #define ICM20X_B0_REG_INT_ENABLE_1 0x11 ///< Interrupt enable
     register 1
43 #define ICM20X_B0_REG_INT_ENABLE_3 0x13 ///< Interrupt enable
     register 1
44 #define ICM20X_B0_INT_STATUS_3     0x1C      ///< Interrupt 3
     status register
45 #define ICM20X_B0_FIFO_EN_1        0x66       ///< FIFO enable
     register
46 #define ICM20X_B0_FIFO_EN_2        0x67       ///< FIFO enable
     register
47 #define ICM20X_B0_FIFO_RST         0x68       ///< FIFO reset
     register
48 #define ICM20X_B0_FIFO_COUNTH      0x70       ///< FIFO count H
     byte register
49 #define ICM20X_B0_FIFO_COUNTL      0x71       ///< FIFO count L
     byte register
50 #define ICM20X_B0_FIFO_R_W         0x72       ///< FIFO read/
     write register
51 #define ICM20X_B0_I2C_MST_STATUS
                    \
52   0x17 ///< Records if I2C master bus data is finished
53 #define ICM20X_B0_REG_BANK_SEL 0x7F ///< register bank selection
```

```
    register
54 #define ICM20X_B0_PWR_MGMT_1 0x06   ///< primary power
   management register
55 #define ICM20X_B0_ACCEL_XOUT_H 0x2D ///< first byte of accel
   data
56 #define ICM20X_B0_GYRO_XOUT_H 0x33  ///< first byte of accel
   data
57
58 // Bank 2
59 #define ICM20X_B2_GYRO_SMPLRT_DIV 0x00    ///< Gyroscope data
   rate divisor
60 #define ICM20X_B2_GYRO_CONFIG_1 0x01      ///< Gyro config for
   range setting
61 #define ICM20X_B2_ODR_ALIGN_EN 0x09       ///< ODR alignment
   enable register
62 #define ICM20X_B2_ACCEL_SMPLRT_DIV_1 0x10 ///< Accel data rate
   divisor MSByte
63 #define ICM20X_B2_ACCEL_SMPLRT_DIV_2 0x11 ///< Accel data rate
   divisor LSByte
64 #define ICM20X_B2_ACCEL_CONFIG_1 0x14     ///< Accel config for
   setting range
65
66 // Bank 3
67 #define ICM20X_B3_I2C_MST_ODR_CONFIG 0x0 ///< Sets ODR for I2C
   master bus
68 #define ICM20X_B3_I2C_MST_CTRL 0x1       ///< I2C master bus
   config
69 #define ICM20X_B3_I2C_MST_DELAY_CTRL 0x2 ///< I2C master bus
   config
70 #define ICM20X_B3_I2C_SLV0_ADDR
                    \
71   0x3 ///< Sets I2C address for I2C master bus slave 0
72 #define ICM20X_B3_I2C_SLV0_REG
                    \
73   0x4 ///< Sets register address for I2C master bus slave 0
74 #define ICM20X_B3_I2C_SLV0_CTRL 0x5 ///< Controls for I2C master
    bus slave 0
75 #define ICM20X_B3_I2C_SLV0_DO 0x6   ///< Sets I2C master bus
   slave 0 data out
76
77 #define ICM20X_B3_I2C_SLV4_ADDR
                    \
```

```
78    0x13 ///< Sets I2C address for I2C master bus slave 4
79  #define ICM20X_B3_I2C_SLV4_REG
                      \
80    0x14 ///< Sets register address for I2C master bus slave 4
81  #define ICM20X_B3_I2C_SLV4_CTRL 0x15 ///< Controls for I2C
      master bus slave 4
82  #define ICM20X_B3_I2C_SLV4_DO 0x16   ///< Sets I2C master bus
      slave 4 data out
83  #define ICM20X_B3_I2C_SLV4_DI 0x17   ///< Sets I2C master bus
      slave 4 data in
84
85  #define ICM20948_CHIP_ID 0xEA ///< ICM20948 default device id
      from WHOAMI
86  #define ICM20649_CHIP_ID 0xE1 ///< ICM20649 default device id
      from WHOAMI
87
88  #define ICM20X_FIFO_SIZE 4096 ///< FIFO size in bytes
89
90  ////////////////////////////////////////
91  // MMC5603 magnetoemeter register mappping
92  #define MMC5603_I2C_ADDR 0x30   ///< MMC5603 magentoemter I2C
      address
93  #define MMC5603_ODR      0x1A   ///< MMC5603 output data rate
      register
94  #define MMC5603_CTRL0    0x1B   ///< MMC5603 control register 0
95  #define MMC5603_CTRL1    0x1C   ///< MMC5603 control register 1
96  #define MMC5603_CTRL2    0x1D   ///< MMC5603 control register 2
97
98  /** Options for `enableAccelDLPF` */
99  typedef enum {
100   ICM20X_ACCEL_FREQ_246_0_HZ = 0x1,
101   ICM20X_ACCEL_FREQ_111_4_HZ = 0x2,
102   ICM20X_ACCEL_FREQ_50_4_HZ = 0x3,
103   ICM20X_ACCEL_FREQ_23_9_HZ = 0x4,
104   ICM20X_ACCEL_FREQ_11_5_HZ = 0x5,
105   ICM20X_ACCEL_FREQ_5_7_HZ = 0x6,
106   ICM20X_ACCEL_FREQ_473_HZ = 0x7,
107 } icm20x_accel_cutoff_t;
108
109 /** Options for `enableGyroDLPF` */
110 typedef enum {
111   ICM20X_GYRO_FREQ_196_6_HZ = 0x0,
```

```
112   ICM20X_GYRO_FREQ_151_8_HZ = 0x1,
113   ICM20X_GYRO_FREQ_119_5_HZ = 0x2,
114   ICM20X_GYRO_FREQ_51_2_HZ = 0x3,
115   ICM20X_GYRO_FREQ_23_9_HZ = 0x4,
116   ICM20X_GYRO_FREQ_11_6_HZ = 0x5,
117   ICM20X_GYRO_FREQ_5_7_HZ = 0x6,
118   ICM20X_GYRO_FREQ_361_4_HZ = 0x7,
119
120 } icm20x_gyro_cutoff_t;
121
122 /** Options for `setFIFO` -- FIFO data selection*/
123 typedef enum {
124   FIFO_DATA_ACCEL = 0x10,
125   FIFO_DATA_ACCEL_GYRO = 0x1E,
126   FIFO_DATA_ACCEL_GYRO_S0 = 0x3E,
127 } icm20_fifo_data_select_t;
128
129 typedef struct {
130   int16_t rawAccX,
131   rawAccY,
132   rawAccZ,
133   rawTemp,
134   rawGyroX,
135   rawGyroY,
136   rawGyroZ,
137   rawMagX,
138   rawMagY,
139   rawMagZ;
140 } icm20x_raw_axes_t;
141
142 class Adafruit_ICM20X;
143
144 /** Adafruit Unified Sensor interface for accelerometer
      component of ICM20X */
145 class Adafruit_ICM20X_Accelerometer : public Adafruit_Sensor {
146 public:
147   /** @brief Create an Adafruit_Sensor compatible object for the
        accelerometer
148       sensor
149       @param parent A pointer to the ICM20X class */
150   Adafruit_ICM20X_Accelerometer(Adafruit_ICM20X *parent) {
151     _theICM20X = parent;
```

```
152   }
153   bool getEvent(sensors_event_t *);
154   void getSensor(sensor_t *);
155
156 private:
157   int _sensorID = 0x20A;
158   Adafruit_ICM20X *_theICM20X = NULL;
159 };
160
161 /** Adafruit Unified Sensor interface for gyro component of
      ICM20X */
162 class Adafruit_ICM20X_Gyro : public Adafruit_Sensor {
163 public:
164   /** @brief Create an Adafruit_Sensor compatible object for the
       gyro sensor
165       @param parent A pointer to the ICM20X class */
166   Adafruit_ICM20X_Gyro(Adafruit_ICM20X *parent) { _theICM20X =
      parent; }
167   bool getEvent(sensors_event_t *);
168   void getSensor(sensor_t *);
169
170 private:
171   int _sensorID = 0x20B;
172   Adafruit_ICM20X *_theICM20X = NULL;
173 };
174
175 /** Adafruit Unified Sensor interface for magnetometer component
      of ICM20X */
176 class Adafruit_ICM20X_Magnetometer : public Adafruit_Sensor {
177 public:
178   /** @brief Create an Adafruit_Sensor compatible object for the
       magnetometer
179       sensor
180       @param parent A pointer to the ICM20X class */
181   Adafruit_ICM20X_Magnetometer(Adafruit_ICM20X *parent) { _
      theICM20X = parent; }
182   bool getEvent(sensors_event_t *);
183   void getSensor(sensor_t *);
184
185 private:
186   int _sensorID = 0x20C;
187   Adafruit_ICM20X *_theICM20X = NULL;
```

```
188 };
189
190 /** Adafruit Unified Sensor interface for temperature component
       of ICM20X */
191 class Adafruit_ICM20X_Temp : public Adafruit_Sensor {
192 public:
193   /** @brief Create an Adafruit_Sensor compatible object for the
        temp sensor
194       @param parent A pointer to the ICM20X class */
195   Adafruit_ICM20X_Temp(Adafruit_ICM20X *parent) { _theICM20X =
       parent; }
196   bool getEvent(sensors_event_t *);
197   void getSensor(sensor_t *);
198
199 private:
200   int _sensorID = 0x20D;
201   Adafruit_ICM20X *_theICM20X = NULL;
202 };
203
204 /*!
205  *    @brief  Class that stores state and functions for
       interacting with
206  *            the ST ICM20X 6-DoF Accelerometer and Gyro
207  */
208 class Adafruit_ICM20X {
209 public:
210   Adafruit_ICM20X();
211   ~Adafruit_ICM20X();
212
213   bool begin_SPI(uint8_t cs_pin, SPIClass *theSPI = &SPI,
214                  int32_t sensor_id = 0);
215   bool begin_SPI(int8_t cs_pin, int8_t sck_pin, int8_t miso_pin,
216                  int8_t mosi_pin, int32_t sensor_id = 0);
217
218   uint8_t getGyroRateDivisor(void);
219   void setGyroRateDivisor(uint8_t new_gyro_divisor);
220
221   uint16_t getAccelRateDivisor(void);
222   void setAccelRateDivisor(uint16_t new_accel_divisor);
223
224   bool enableAccelDLPF(bool enable, icm20x_accel_cutoff_t cutoff
       _freq);
```

```
225   bool enableGyrolDLPF(bool enable, icm20x_gyro_cutoff_t cutoff_
       freq);
226
227   void reset(void);
228
229   // TODO: bool-ify
230   void setInt1ActiveLow(bool active_low);
231   void setInt2ActiveLow(bool active_low);
232
233   Adafruit_Sensor *getAccelerometerSensor(void);
234   Adafruit_Sensor *getGyroSensor(void);
235   Adafruit_Sensor *getMagnetometerSensor(void);
236   Adafruit_Sensor *getTemperatureSensor(void);
237
238   bool getEvent(sensors_event_t *accel, sensors_event_t *gyro,
239                 sensors_event_t *temp, sensors_event_t *mag =
       NULL);
240
241   uint8_t readExternalRegister(uint8_t slv_addr, uint8_t reg_
       addr);
242   bool writeExternalRegister(uint8_t slv_addr, uint8_t reg_addr,
        uint8_t value);
243   bool configureI2CMaster(void);
244   bool enableI2CMaster(bool enable_i2c_master);
245   void resetI2CMaster(void);
246   void setI2CBypass(bool bypass_i2c);
247
248   ////////////NEW METHODS/////////////////////
249
250   // FIFO related methods //
251   bool enableFIFO(bool enable = true);
252   bool enableFIFOWatermarkInt(bool enable = true, bool
       logicLevel = false);
253   bool selectFIFOData(icm20_fifo_data_select_t data_select);
254   bool resetFIFO(void);
255   bool odrAlign(bool enable = true);
256   uint32_t readFIFOCount();
257   uint16_t readFIFOBuffer(icm20x_raw_axes_t *frameBuffer);
258
259
260
261
```

```
262   void configI2CSlave0(uint8_t slv_addr, uint8_t reg_addr, uint8
       _t dataLemgth);
263
264
265   void sleepMode(bool mode);
266
267
268
269
270 protected:
271   float temperature, ///< Last reading's temperature (C)
272       accX,          ///< Last reading's accelerometer X axis m/
       s^2
273       accY,          ///< Last reading's accelerometer Y axis m/
       s^2
274       accZ,          ///< Last reading's accelerometer Z axis m/
       s^2
275       gyroX,         ///< Last reading's gyro X axis in rad/s
276       gyroY,         ///< Last reading's gyro Y axis in rad/s
277       gyroZ,         ///< Last reading's gyro Z axis in rad/s
278       magX,          ///< Last reading's mag X axis in rad/s
279       magY,          ///< Last reading's mag Y axis in rad/s
280       magZ;          ///< Last reading's mag Z axis in rad/s
281
282   Adafruit_I2CDevice *i2c_dev = NULL; ///< Pointer to I2C bus
       interface
283   Adafruit_SPIDevice *spi_dev = NULL; ///< Pointer to SPI bus
       interface
284
285   Adafruit_ICM20X_Accelerometer *accel_sensor =
286       NULL;                                  ///< Accelerometer
       data object
287   Adafruit_ICM20X_Gyro *gyro_sensor = NULL; ///< Gyro data
       object
288   Adafruit_ICM20X_Magnetometer *mag_sensor =
289       NULL;                                  ///< Magnetometer
       sensor data object
290   Adafruit_ICM20X_Temp *temp_sensor = NULL; ///< Temp sensor
       data object
291   uint16_t _sensorid_accel,                  ///< ID number for
       accelerometer
292       _sensorid_gyro,                        ///< ID number for
```

```
 gyro
293     _sensorid_mag,                          ///< ID number for
 mag
294     _sensorid_temp;                         ///< ID number for
 temperature
295
296 void _read(void);
297
298 virtual bool begin_I2C(uint8_t i2c_add, TwoWire *wire, int32_t
  sensor_id);
299 // virtual bool _init(int32_t sensor_id);
300 bool _init(int32_t sensor_id);
301 int16_t rawAccX, ///< temp variables
302     rawAccY,     ///< temp variables
303     rawAccZ,     ///< temp variables
304     rawTemp,     ///< temp variables
305     rawGyroX,    ///< temp variables
306     rawGyroY,    ///< temp variables
307     rawGyroZ,    ///< temp variables
308     rawMagX,     ///< temp variables
309     rawMagY,     ///< temp variables
310     rawMagZ;     ///< temp variables
311
312 uint8_t current_accel_range; ///< accelerometer range cache
313 uint8_t current_gyro_range;  ///< gyro range cache
314 uint8_t current_mag_range;   ///< magnetometer range cache
315 // virtual void _setBank(uint8_t bank_number);
316 void _setBank(uint8_t bank_number);
317
318 uint8_t readAccelRange(void);
319 void writeAccelRange(uint8_t new_accel_range);
320
321 uint8_t readGyroRange(void);
322 void writeGyroRange(uint8_t new_gyro_range);
323
324 ///NEW ATTRIBUTES///
325 icm20_fifo_data_select_t fifo_data_select; ///< Data select
 for FIFO
326 uint8_t bytes_per_frame;             ///< Number of bytes in
 FIFO frame
327 const uint8_t  buffer_size_max = 234;   ///< Max buffer size
 for reading FIFO data
```

```
328   uint8_t buffer_size;           ///< Size of FIFO read buffer
329   uint8_t  frames_per_chunk; ///< Number of frames per buffer
       chunk
330   Adafruit_LIS3MDL lis3mdl;                ///< Magnetometer
       object
331   icm20x_raw_axes_t raw_axes[ICM20X_FIFO_SIZE/6];  ///< Raw data
        axes buffer array (set to max size of frames in FIFO)
332
333 private:
334   friend class Adafruit_ICM20X_Accelerometer; ///< Gives access
       to private
335                                                ///< members to
       Accelerometer
336                                                ///< data object
337   friend class Adafruit_ICM20X_Gyro; ///< Gives access to
       private members to
338                                      ///< Gyro data object
339   friend class Adafruit_ICM20X_Magnetometer; ///< Gives access
       to private
340                                              ///< members to
       Magnetometer data
341                                              ///< object
342
343   friend class Adafruit_ICM20X_Temp; ///< Gives access to
       private members to
344                                      ///< Temp data object
345
346   void fillAccelEvent(sensors_event_t *accel, uint32_t timestamp
       );
347   void fillGyroEvent(sensors_event_t *gyro, uint32_t timestamp);
348   void fillTempEvent(sensors_event_t *temp, uint32_t timestamp);
349   void fillMagEvent(sensors_event_t *mag, uint32_t timestamp);
350   uint8_t auxillaryRegisterTransaction(bool read, uint8_t slv_
       addr,
351                                        uint8_t reg_addr, uint8_t
        value = -1);
352
353
354   /// NEW METHODS ///
355   void configFifoParam(icm20_fifo_data_select_t data_select);
356
357 };
```

```
358
359
360 #endif
```

Listing D.17: Cabeceras de la clase Adafruit ICM20X.